

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Publication 50(601) — Публикация 50(601)

1985

Vocabulaire Electrotechnique International

**Chapitre 601: Production, transport et distribution
de l'énergie électrique — Généralités**

International Electrotechnical Vocabulary

**Chapter 601: Generation, transmission and distribution
of electricity — General**

Международный электротехнический словарь

**Глава 601: Производство, передача и распределение
электрической энергии — Общие понятия**



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved — Право издания охраняется законом

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Publication 50(601) — Публикация 50(601)

1985

Vocabulaire Electrotechnique International

Chapitre 601: Production, transport et distribution de
l'énergie électrique — Généralités

International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 601: Generation, transmission and distribution
of electricity — General

Международный электротехнический словарь

Глава 601: Производство, передача и распределение
электрической энергии — Общие понятия



© CIE 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved — Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопию и микрофильм.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Code prix
Price code
Код цены
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Цена указана в
действующем каталоге

R

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	V
PRÉFACE	V
Sections	
601-01 Termes fondamentaux	1
601-02 Configuration des réseaux	8
601-03 Equipement	13
601-04 Réseaux à haute tension continue	16
Index	19

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VI
PREFACE	VI
Section	
601-01 Fundamental terms	1
601-02 System configuration	8
601-03 Equipment	13
601-04 High-voltage d.c. systems.	16
Index	19

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	Стр. VII
Введение	VII
<i>Раздел</i>	
601-01 Основные термины	1
601-02 Конфигурация электрической сети	8
601-03 Оборудование	13
601-04 Электрические сети постоянного тока	16
Алфавитный указатель	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 601: PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION
DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE — GÉNÉRALITÉS

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

Cette publication constitue le premier chapitre d'un ensemble de cinq chapitres du VEI consacrés à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique, conformément au plan suivant:

Chapitre 601 — Généralités

Chapitre 602 — Production

Chapitre 603 — Planification et conduite des réseaux

Chapitre 604 — Exploitation

Chapitre 605 — Postes

Ces chapitres constituent une révision du groupe 25 de la deuxième édition du VEI publiée en 1965 et ont été préparés, à partir de 1968, par le groupe de travail 1/GTp 601 dont le Secrétariat a été assuré successivement par le Comité national de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, puis, à partir de 1976, par le Comité national allemand.

Le texte de cette norme est issu des documents mentionnés ci-après:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
1(VEI 601)(BC)1196	1(VEI 601)(BC)1223

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 601: GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
OF ELECTRICITY — GENERAL

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This publication is the fifth chapter of a series of five chapters covering the generation, transmission and distribution of electricity. The division into chapters is in accordance with the following plan:

Chapter 601 — General

Chapter 602 — Generation

Chapter 603 — Power system planning and management

Chapter 604 — Operation

Chapter 605 — Substations

These chapters constitute a revision of Group 25 of the second edition of the IEV, published in 1965. They have been prepared by Working Group 1/WGp 601, which started this work in 1968. The secretariat of this Working Group has been held first by the National Committee of the Union of Soviet Socialist Republics and then, since 1976, by the German National Committee.

The text of this standard is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
1(IEV 601)(CO)1196	1(IEV 601)(CO)1223

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 601: ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ — ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли за основу своих государственных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими национальными стандартами, должны быть, насколько это возможно, упомянуты в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая публикация является первой из пяти глав Международного электротехнического словаря, относящихся к производству, передаче и распределению электрической энергии, соответствующих нижеследующему плану:

Глава 601 — Общие понятия

Глава 602 — Производство электрической энергии

Глава 603 — Планирование развития и управление работой энергетических систем

Глава 604 — Эксплуатация электроустановок

Глава 605 — Электрические подстанции

Материалы этих глав заменяют группу 25 второго издания словаря, опубликованную в 1965 г., и подготовлены рабочей группой 601 при организации этой работы частично Советским комитетом МЭК с 1968 г. и затем, с 1976 г., — Национальным комитетом ФРГ.

Текст стандарта основывается на следующих документах:

Правило 6-ти месяцев	Отчет о голосовании
1(МЭС 601)(ЦБ)1196	1(МЭС 601)(ЦБ)1223

Дополнительная информация содержится в отчете о голосовании, указанном в приведенной выше таблице.

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

CHAPITRE 601: PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE — GÉNÉRALITÉS

CHAPTER 601: GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY — GENERAL

ГЛАВА 601: ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ — ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

SECTION 601-01 — TERMES FONDAMENTAUX

SECTION 601-01 — FUNDAMENTAL TERMS

РАЗДЕЛ 601-01 — ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Remarque liminaire

Le terme «network» peut être préféré au terme «system» dans certains pays et dans certaines circonstances. Les deux termes sont traduits en français par le mot «réseau». Dans la plupart des cas, les deux termes sont synonymes.

Dans ce qui suit et pour alléger le texte, il a été fait usage du mot «system», mais le terme «network» peut lui être substitué selon le contexte ou les usages, ou encore comme défini ci-après.

Preliminary remark

The term “network” can in some countries and some situations be preferred to the term “system”. In many cases the terms are synonymous.

Therefore, for the purposes of the definitions in this chapter, the term “system” has been used throughout for simplicity but “network” can be substituted according to the context or common usage or as defined herewith.

Предварительные замечания

Термин «Электрическая сеть» в некоторых странах и в некоторых случаях оказывается предпочтительнее, чем термин «Электрическая система». Во многих случаях они являются синонимами.

Поэтому в определениях этой главы для упрощения применяется термин «система», но термин «сеть» может быть применен в определенном контексте.

601-01-01

réseau d'énergie électrique (sens large)

Ensemble d'ouvrages et de matériels destiné à produire, transporter et distribuer de l'énergie électrique.

**electrical power system
electricity supply system (in a broad sense)**

All installations and plant provided for the purpose of generating, transmitting and distributing electricity.

**система электроснабжения
(в широком смысле)**

Совокупность электроустановок, предназначенных для производства, передачи и распределения электрической энергии.

**Elektrizitätsversorgungs-
system
red (sistema) de energia eléc-
trica (en sentido amplio)
rete elettrica (in senso lato)
elektrisch energiesysteem
system elektroenergetyczny
elkraftsystem**

601-01-02

réseau d'énergie électrique (sens restreint)

Ensemble défini de lignes électriques et de postes assurant le transport et la distribution d'énergie électrique.

**electrical power system
electrical power network**

Particular installations, substations, lines or cables for the transmission and distribution of electricity.

электрическая сеть

Совокупность соединенных между собой воздушных или кабельных электрических линий и подстанций, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии.

**Elektrizitätsversorgungsnetz
red (sistema) de energia eléc-
trica (en sentido restrin-
gido)
rete elettrica (in senso stret-
to)
elektricitetsnet; elektrici-
teitsbedrijf
sieć elektroenergetyczna
elnät**

Note. — Les frontières d'un réseau sont définies en faisant un choix de critères tels que l'étendue géographique, la propriété, la tension, etc.

Note. — The boundaries of the different parts of this network are defined by appropriate criteria, such as geographical situation, ownership, voltage, etc.

Примечание. — Границы частей электрической сети определяются на основании соответствующих критериев — географическое местоположение, балансовая принадлежность, напряжение и др.

601-01-03

réseau à tension alternative

**alternating current system
a.c. system**

**электрическая сеть
переменного тока**

**Wechselstromnetz
red de corriente alterna
rete a corrente alternata
wisselspanningsnet
sieć prądu przemiennego
växelströmsnät**

Réseau alimenté en tension alternative.

An electrical system fed by alternating voltage.

Электрическая сеть, питаемая переменным током.

601-01-04

réseau à tension continue

**direct current system
d.c. system**

**электрическая сеть
постоянного тока**

**Gleichstromnetz
red de corriente continua
rete a corrente alternata
gelijkspanningsnet
sieć prądu stałego
likströmsnät**

Réseau alimenté en tension continue.

An electrical system fed by unidirectional voltage.

Электрическая сеть, питаемая постоянным током.

601-01-05

fréquence industrielle

power frequency

промышленная частота

**Netzfrequenz
frecuencia industrial
frequenza industriale
netfrequentie
częstotliwość sieciowa
kraftfrekvens**

Désignation conventionnelle des valeurs des fréquences utilisées dans les réseaux d'énergie électrique.

Conventionally, the values of frequency used in the electricity supply systems.

Частота, используемая в системе электроснабжения.

601-01-06

**production d'énergie électrique
production d'électricité**

generation of electricity

**производство электрической
энергии**

**Erzeugung elektrischer
Energie
producción de energía eléctrica
produzione d'energia elettrica
opwekking van elektrische energie
wytwarzanie energii elektrycznej
produktion av elenergi; elproduktion**

Obtention d'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie.

A process whereby electrical energy is obtained from some other form of energy.

Процесс получения электрической энергии из другого вида энергии.

601-01-07

conversion d'énergie électrique

conversion of electricity

**преобразование электрической
энергии**

**Umformung elektrischer
Energie
conversión de energía eléctrica
conversione d'energia elettrica
omzetting van elektrische energie
przekształcanie energii elektrycznej
omformning (av elkraft)**

Changement des caractéristiques de forme et de fréquence de la tension et du courant au moyen d'un convertisseur.

The changing of the characteristics of the form and frequency of voltage and current by means of a converter.

Изменение формы и частоты напряжения и тока с помощью преобразователей.

601-01-08

transformation d'énergie électrique

Transfert d'énergie électrique au moyen d'un transformateur de puissance.

transformation of electricity

The transfer of electricity through a power transformer.

трансформация электрической энергии

Передача электрической энергии через силовой трансформатор.

Transformierung elektrischer Energie
transformación de energía eléctrica
trasformazione d'energia elettrica
transformatie van elektrische energie
transformacja energii elektrycznej
transformering (av elkraft)

601-01-09

transport d'énergie électrique

Transfert massif d'énergie électrique, à partir des centres de production jusqu'aux zones de consommation.

transmission of electricity

The transfer in bulk of electricity, from generating stations to areas of consumption.

передача электрической энергии

Транспортирование значительных количеств электрической энергии от электростанций в районы потребления.

Übertragung elektrischer Energie
transporte de energía eléctrica
trasmissione d'energia elettrica
transport van elektrische energie
przesył energii elektrycznej
överföring (av elkraft)

601-01-10

distribution d'énergie électrique

Transfert d'énergie électrique à l'intérieur d'une zone de consommation jusqu'aux utilisateurs.

distribution of electricity

The transfer of electricity to consumers within an area of consumption.

распределение электрической энергии

Передача электрической энергии к потребителями внутри района ее потребления.

Verteilung elektrischer Energie
distribución de energía eléctrica
distribuzione d'energia elettrica
distributie van elektrische energie
rozdziel energii elektrycznej
distribution (av elkraft); el-distribution

601-01-11

interconnexion (de réseaux)

Liaison simple ou multiple entre réseaux de transport au moyen de lignes et/ou de transformateurs, permettant des échanges d'énergie entre ces réseaux.

interconnection (of power systems)

A single or multiple transmission link between transmission systems enabling electricity to be exchanged between these systems by means of circuits and/or transformers.

межсистемная связь

Одна или несколько линий электропередачи, дающие возможность обмена электрической энергией между энергосистемами, соединяемыми непосредственно или через трансформаторы.

Verbund
interconexión (de redes eléctricas); interconexión (de sistemas de energía)
interconnessione (di reti)
(net)koppeling
połączenie (systemów elektroenergetycznych)
förbindelse; länk

601-01-12

réseaux interconnectés

Réseaux reliés entre eux par une ou plusieurs liaisons d'interconnexion.

interconnected systems

Systems connected together by means of one or more interconnection links.

объединенные энергосистемы

Энергетические системы, соединенные межсистемными связями для параллельной работы.

Verbundnetze
redes (sistemas) interconectadas
reti interconnesse
gekoppelde netten
połączone systemy elektroenergetyczne
sammankopplade nät

Note. — Au singulier, ce terme s'applique aussi à une entité formée de réseaux interconnectés entre eux.

Note. — This term is also used in the singular for a system whose elements are interconnected.

Примечание. — Термин используется также в единственном числе для энергетической системы, у которой отдельные части соединены для параллельной работы.

601-01-13**liaison asynchrone**

Interconnexion entre deux réseaux à tension alternative à fréquences indépendantes.

asynchronous link

An interconnection between two a.c. systems operating at independent frequencies.

асинхронная связь

Межсистемная связь двух энергетических систем переменного тока, работающих с разными частотами.

asynchrone Verbindung
conexión asincrónica
collegamento asincrono
asynchrone verbinding
połączenie asynchroniczne
asynkronlänk

601-01-14**puissance de court-circuit**

Produit du courant dans le court-circuit en un point du réseau par une tension conventionnelle, généralement la tension de service.

short-circuit power

The product of the current in the short circuit at a point of a system and a conventional voltage, generally the operating voltage.

мощность короткого замыкания

Произведение тока короткого замыкания в некоторой точке системы на напряжение в этой точке (обычно — рабочее напряжение).

Kurzschlussleistung
potencia de cortocircuito
potenza di corto circuito
kortsluitvermogen van een net
moc zwarciowa
kortslutningseffekt

601-01-15**charge dans un réseau**

- 1) Puissance active, réactive ou apparente produite, transportée ou distribuée par un réseau.
- 2) Puissance appelée par un groupe de consommateurs et qualifiée selon certaines particularités, par exemple charge de chauffage, charge réactive diurne, etc.

load in a system

- 1) The active, reactive or apparent power generated, transmitted or distributed within a system.
- 2) The power demanded by a group of consumers classified according to their particulars, and characteristics, e.g. heating load, daytime reactive load, etc.

нагрузка энергосистемы

1. Активная, реактивная или полная мощность, генерируемая, передаваемая или распределяемая в энергосистеме.
2. Мощность, потребляемая группой потребителей, объединенных по характерному признаку, например нагрузка электронагрева, дневная реактивная нагрузка...

Last
carga en una red (sistema)
carico in una rete
netbelasting
obciążenie systemu elektroenergetycznego
belastning

601-01-16**pointe de charge**

Valeur maximale de la charge au cours d'un intervalle de temps donné, par exemple un jour, un mois, une année.

peak load

Maximum value of load during a given period of time, e.g. a day, a month, a year.

максимум нагрузки

Наибольшее значение нагрузки за данный интервал времени — за день, месяц, год.

Lastspitze
punta de carga
punta di carico
piekbelasting
obciążenie szczytowe
toppbelastning

601-01-17**courbe de charge
diagramme de charge**

Représentation graphique de l'évolution observée ou prévue de la charge en fonction du temps.

load curve

Graphical representation of the observed or expected variation of load as a function of time.

график нагрузки

Графическое представление фактической или ожидаемой нагрузки в функции времени.

Lastganglinie
curva de carga
curva di carico, diagramma di carico
belastingsdiagram; belastingskromme
krzywa obciążenia; wykres obciążenia
belastningskurva

601-01-18

diagramme des charges classées monotone des charges

Pour un intervalle de temps spécifié, représentation graphique des charges ordonnées selon la durée pendant laquelle elles sont supérieures ou égales à une valeur donnée.

load duration curve

A curve showing the duration, within a specified period of time, when the load equalled or exceeded a given value.

график продолжительности нагрузки

График, показывающий продолжительность нагрузки, равной или превышающей определенное значение в течение данного интервала времени.

Lastdauerlinie
monótona de cargas; curva de duraciones de cargas
curva di durata dei carichi
belastingsduurkromme
wykres obciążenia uporządkowany
varaktighetskurva

601-01-19

énergie active

Energie électrique transformable en une énergie d'une autre nature.

active energy

The electrical energy transformable into some other form of energy.

активная электрическая энергия

Электрическая энергия, преобразуемая в какую-либо другую форму энергии.

Wirkarbeit; Wirkenergie
energía activa
energia attiva
werklastenergie
energia czynna
aktiv energia

601-01-20

énergie réactive

Dans un réseau à tension alternative, énergie échangée en permanence entre les différents champs électrique et magnétique liés à son fonctionnement et à celui des appareils qui lui sont raccordés.

reactive energy

In an a.c. system, the captive electrical energy exchanged continuously between the different electric and magnetic fields associated with the operation of the electrical system and of all the connected apparatus.

реактивная энергия

Обменная электрическая энергия в системе переменного тока, которая периодически накапливается и выдается электрическими и магнитными полями, возникающими при действии электрической системы и всех присоединенных к ней электроустановок.

Blindarbeit; Blindenergie
energia reactiva
energia reattiva
blindlastenergie
energia bierna
reaktiv energi

601-01-21

tension nominale d'un réseau

Valeur arrondie appropriée de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau.

nominal voltage of a system

A suitable approximate value of voltage used to designate or identify a system.

номинальное напряжение электрической сети

Значение напряжения, для работы с которым предназначена электрическая сеть.

Nennspannung eines Netzes
tensión nominal de una red
tensione nominale di una rete (di un sistema)
nominale spanning van een net
napięcie znamionowe sieci
nominell spänning

601-01-22

tension de service (dans un réseau)

Valeur de la tension en service normal à un instant et en un lieu donnés de ce réseau.

operating voltage (in a system)

The value of the voltage under normal conditions, at a given instant and a given point of the system.

рабочее напряжение электрической сети

Значение напряжения при нормальных условиях в данный момент времени и в данной точке электрической сети.

Betriebsspannung
tensión de servicio (de una red); tensión de explotación (de una red)
tensione di esercizio (di una rete o di un sistema)
bedrijfsspanning
napięcie robocze (sieci)
driftspänning

Note. — Cette valeur peut être souhaitée, estimée ou mesurée.

Note. — This value may be expected, estimated or measured.

Примечание. — Это значение может быть ожидаемым, расчетным или измеренным.

601-01-23 [24]

tension la plus élevée [basse] d'un réseau

Valeur la plus élevée [basse] de la tension qui se présente à un instant et en un point quelconque du réseau dans des conditions d'exploitation normales.

Note. — Ces valeurs ne tiennent pas compte des variations transitoires, par exemple dues aux manœuvres dans le réseau, ni des variations temporaires accidentelles de la tension.

highest [lowest] voltage of a system

The highest [lowest] value of operating voltage which occurs under normal operating conditions at any time and any point in the system.

Note. — Transient overvoltages due e.g. to switching operations and abnormal temporary variations of voltage, are not taken into account.

максимальное [минимальное], напряжение электрической сети

Наибольшее [наименьшее] значение рабочего напряжения, которое может возникнуть при нормальных режимах в какой-либо точке электрической сети.

Примечание. — Переходные перенапряжения, возникающие при коммутационных операциях или ненормальных временных отклонениях напряжения, не принимаются во внимание.

**höchste [niedrigste] Betriebsspannung eines Netzes
tensión más elevada [baja] de una red
tensione massima [minima] di una rete (di un sistema)
hoogste [laagste] spanning van een net
napięcie sieci najwyższe [najniższe]
högsta [lägsta] driftspänning**

601-01-25

niveau de tension

L'une des valeurs nominales de tension utilisées dans un réseau donné.

voltage level

One of the nominal voltage values used in a given system.

ступень напряжения

Одно из номинальных значений напряжения, используемых в данной электрической сети.

**Spannungsebene
nivel de tensión
livello di tensione
spänningsniveau
poziom napięcia
spänningsnivå**

601-01-26

basse tension (abréviation: BT)

Ensemble des niveaux de tension utilisés pour la distribution d'énergie électrique et dont la limite supérieure généralement admise est de 1 000 V en tension alternative.

low voltage (abbreviation: LV)

A set of voltage levels used for the distribution of electricity and whose upper limit is generally accepted to be 1 000 V a.c.

низкое напряжение

Ступени напряжения до 1 000 В, используемые для распределения электрической энергии.

**Niederspannung
baja tensión (abreviatura: B.T.)
bassa tensione (abbreviazione: BT)
laagspanning (LS)
napięcie niskie
lågspänning**

601-01-27

haute tension (abréviation: HT)

- 1) Dans un sens général, ensemble des niveaux de tension supérieurs à la basse tension.
- 2) Dans un sens restreint, ensemble des niveaux de tension les plus élevés utilisés dans les réseaux pour le transport massif d'électricité.

high voltage (abbreviation: HV)

- 1) In a general sense, the set of voltage levels in excess of low voltage.
- 2) In a restrictive sense, the set of upper voltage levels used in power systems for bulk transmission of electricity.

высокое напряжение

1. В общем значении — ступени напряжения, более высокие, чем низкое напряжение.
2. В более узком смысле — набор ступеней напряжения, используемых в энергетических системах при передаче больших количеств электрической энергии.

**Hochspannung
alta tensión (abreviatura: A.T.)
alta tensione (abbreviazione: AT)
hoogspanning (HS)
napięcie wysokie
högspänning**

601-01-28

moyenne tension (abréviation: MT)

Ensemble de niveaux de tension compris entre la basse et la haute tension.

Note. — Les frontières entre moyenne et haute tension sont imprécises et dépendent de circonstances locales et historiques ou de l'usage courant. Il est toutefois généralement admis que ces frontières se situent entre 30 kV et 100 kV.

medium voltage (abbreviation: MV) (not used in the UK in this sense, nor in Australia)

Any set of voltage levels lying between low and high voltage.

Note. — The boundaries between medium and high voltage levels overlap and depend on local circumstances and history or common usage. Nevertheless the band 30 kV to 100 kV frequently contains the accepted boundary.

среднее напряжение

Промежуточные между низким и высоким ступени напряжения.

Примечание. — Области среднего и высокого напряжений перекрываются и зависят от местных и исторически сложившихся условий. Диапазон 30 кВ – 100 кВ часто принимается за область средних значений.

Mittelspannung

media tensión (abreviatura: M.T.)

media tensione (abbreviazione: MT)

middenspanning (MS)

napięcie średnie

mellanspänning

601-01-29

tension entre phases
tension composée (d'un réseau triphasé)

Tension entre conducteurs de phase.

phase to phase voltage
line to line voltage (USA)

The voltage between phases.

линейное напряжение

Напряжение между фазными проводами электрической линии.

Aussenleiterspannung

tensión compuesta (de una red trifásica); **tensión entre fases**

tensione fra le fasi; tensione concatenata (di una rete o di un sistema trifase)

gekoppelde spanning
napięcie międzyfazowe; napięcie międzyprzewodowe
huvudspänning

601-01-30

tension phase-neutre
tension simple

Tension entre un conducteur de phase d'un réseau polyphasé et le point neutre.

phase to neutral voltage
line to neutral voltage (USA)

The voltage between a phase in a polyphase system and the neutral point.

фазное напряжение

Напряжение между фазным проводом и нейтралью многофазной системы.

Sternspannung

tensión simple; tensión fase-neutro

tensione fase-neutro; tensione di fase

fasespanning
napięcie fazowe
fasspänning

601-01-31

tension phase-terre

Tension entre un conducteur de phase et la terre.

phase to earth voltage
line to ground voltage (USA)

The voltage between phase and earth.

напряжение относительно земли

Напряжение между фазным проводом и землей.

Spannung Aussenleiter-Erde

tensión entre fase y tierra;

tensión fase-tierra

tensione fase-terra (tensione verso terra)

fasespanning naar aarde
napięcie faza-ziemia; napięcie przewód-ziemia
(fas)spänning till jord

601-01-32

tension de déplacement du point neutre

Tension entre le point neutre réel ou virtuel et la terre.

neutral point displacement voltage

The voltage between the real or virtual neutral point and the earth.

напряжение смещения нейтрали

Напряжение между реальной или воображаемой нейтралью и землей.

Sternpunktspannung

tensión de desplazamiento del punto neutro

tensione di spostamento del punto neutro (rispetto alla terra)

sterpunktspanning
napięcie przesunięcia punktu zerowego
nollpunktsspanning

SECTION 601-02 — CONFIGURATION DES RÉSEAUX

SECTION 601-02 — SYSTEM CONFIGURATION

РАЗДЕЛ 601-02 — КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

601-02-01

schéma d'un réseau

Représentation topologique d'un réseau contenant les informations nécessaires à un usage donné.

system diagram

A topological representation of a system in which the information content depends on a specific requirement.

схема электрической сети

Топологическое изображение электрической сети, содержащее необходимую информацию в соответствии с конкретными требованиями.

Netzschemata

esquema de una red
schema di una rete
netschema
plan sieci
nätschema

601-02-02

schéma d'exploitation d'un réseau

Schéma d'un réseau représentatif d'un état d'exploitation particulier.

system operational diagram

A system diagram representing a particular operational condition.

оперативная схема
электрической сети

Схема электрической сети, отражающая определенный ее режим.

Betriebs-Netzschema
esquema de una red en explotación; esquema de explotación de una red
schema d'esercizio di una rete
bedrijfsnetschema
schemat sieci ruchowy
driftschema

601-02-03

schéma triphasé d'un réseau

Schéma d'un réseau triphasé dans lequel chaque conducteur de phase et de neutre est représenté.

three-phase system diagram

A diagram of a three-phase system in which all phase and neutral conductors are each represented by separate lines.

трехлинейная схема
электрической сети

Схема трехфазной электрической сети, в которой каждый фазный и нейтральный провод изображен отдельной линией.

Dreiphasen-Netzschema
esquema trifásico de una red
schema trifase di una rete
driefasennetschema
schemat sieci trójfazowy
trefassschema

601-02-04

schéma unifilaire d'un réseau

Schéma d'un réseau dans lequel les liaisons polyphasées sont représentées par leur équivalent monophasé.

single-line diagram

A system diagram in which the polyphase links are represented by their equivalent single line.

однолинейная схема
электрической сети

Схема трехфазной электрической сети, в которой многофазные связи изображены одной линией.

Einstrich-Netzschema
esquema unifilar de una red
schema unifilare di una rete
eenfasennetschema
schemat sieci jednofazowej
enlinjeschema

601-02-05

structure élémentaire d'un réseau

Disposition constructive répétitive des nœuds d'un réseau et de leurs liaisons, par exemple antennes, boucles, mailles, etc.

system pattern

A repetitive arrangement of the nodes in a system and their connections, e.g. feeder, ring, mesh, etc.

структурный элемент
электрической сети

Повторяющиеся в электрической сети узлы и связи между ними, например, отходящие линии, замкнутые контуры и т.п.

Netz-Strukturelement
estructura elemental de una red
struttura di una rete
netstructuur
struktura sieci podstawowa
nätmönster

601-02-06

**configuration d'un réseau
architecture d'un réseau**

Assemblage temporaire ou permanent de structures élémentaires identiques ou différentes d'un réseau.

system configuration

A permanent or temporary grouping of similar or dissimilar individual system patterns.

конфигурация электрической сети

Постоянное или временное группирование идентичных или различных элементов электрической сети.

Netzkonfiguration
configuración de una red
configurazione di una rete
netconfiguratie
układ sieci
systemkonfiguration

601-02-07

liaison dans un réseau

Branche entre deux nœuds d'un réseau.

Note. — Une liaison est généralement constituée par une ligne, un transformateur ou une connexion entre deux jeux de barres voisins.

link in a system

A branch between two nodes of a system.

Note. — It generally comprises a line, a transformer or a connection between two adjacent bus-bars.

перемычка

Соединение между двумя узлами электрической сети.

Примечание. — Соединение обычно состоит из линии и трансформатора или связывает между собой две соседних системы шин.

Verbindung in einem Netz
enlace en una red
collegamento di una rete
netverbinding
połączenie sieciowe
nätelement

601-02-08

artère

Ligne électrique issue d'un poste principal, alimentant un ou plusieurs postes secondaires.

Note. — Le terme «feeder» utilisé autrefois en français est déconseillé.

feeder

An electric line originating at a main substation and supplying one or more secondary substations.

Note. — The term "feeder" formerly used in French is deprecated.

питающая линия

Электрическая линия, начинающаяся у питающей подстанции и снабжающая электрической энергией одну или более питаемых подстанций.

Примечание. — Термин «фидер», используемый прежде во Франции, не рекомендуется.

Speiseleitung
arteria; línea de alimentación
arteria
afgaande leiding
linia zasilająca
matarledning

601-02-09

(ligne en) antenne

Ligne électrique alimentée par une seule extrémité.

**single feeder
radial feeder**

An electric line supplied from one end only.

радиальная линия

Электрическая линия, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны.

Stichleitung
línea en antena; alimentación en antena
línea in antenna
uitloper
linia zasilająca pojedyncza
radialledning

601-02-10

(ligne en) dérivation

Ligne électrique raccordée en un point du parcours d'une autre ligne généralement plus importante.

**branch line
spur**

An electric line connected to a main line at a point on its route.

Note. — A branch line which is a final circuit is called a spur.

**ответвление от электрической
линии**

Электрическая линия, начинающаяся в одной из точек основной линии.

Abzweigleitung
línea en derivación; alimentación en derivación
(línea in) derivazione
aftakleiding
odgałęzienie liniowe
pästicksledning

601-02-11

.....

Ligne principale à laquelle sont raccordées des dérivations.

**tapped line
teed line**

A main line to which branch lines are connected.

магистральная линия

Основная линия, от которой отходят ответвления.

**Hauptleitung
linea con derivaciones
linea principale
stamleiding; hoofdleiding
linia główna
förgrenad ledning**

601-02-12

branchement (de consommateur)

Dérivation destinée au raccordement d'une installation de consommateur au réseau de distribution.

**supply service
line connection**

A branch line from the distribution system to supply a consumer's installation.

питающая линия (потребителя)

Линия, отходящая от распределительной сети к электроустановке потребителя.

**Hausanschlussleitung
acometida (del consumidor)
collegamento (di un utente)
verbruikersaansluiting
przyłącze (odbiorcy)
servisledning**

601-02-13

**boucle (dans un réseau)
maille (déconseillé dans ce sens)**

Ensemble de lignes électriques constituant un parcours fermé à partir d'un unique point d'alimentation.

Note. — Une boucle peut être exploitée ouverte ou fermée.

**ring feeder
loop (deprecated in this sense)**

An arrangement of electric lines forming a complete ring and supplied only from a single source.

Note. — A ring can be operated open or closed.

кольцо с одним источником питания

Группа линий электрической сети, образующих полное кольцо, питаемых электрической энергией только от одного источника.

Примечание. — Кольцо может быть замкнутым или разомкнутым.

**Ring (in einem Netz)
bucle (en una red); anillo
(en una red)
anello (in una rete)
ring
pierścień linii
slinga**

601-02-14

maille (dans un réseau)

Dans un réseau, ensemble de lignes électriques constituant un parcours fermé et comportant plusieurs points d'alimentation.

mesh (of a system)

An arrangement of electric lines forming a closed loop and supplied from several supply sources.

**кольцо с несколькими
источниками питания**

Группа линий электрической сети, образующих полное кольцо, питаемое от нескольких источников.

**Masche
malla (en una red)
maglia (in una rete)
maas (van een net)
oczko (sieci)
maska**

601-02-15

réseau radial

Réseau ou partie de réseau constitué de lignes en antenne raccordées à un même point d'alimentation.

radial system

A system or part of a system consisting of single feeders supplied from a single source of supply.

радиальная электрическая сеть

Электрическая сеть или часть сети, состоящая из радиальных линий с питанием от одного источника.

**Strahlennetz
red radiale
rete radiale
sternet
sieć promieniowa
radialnät**

601-02-16

réseau arborescent

Réseau radial modifié par l'adjonction de multiples dérivations sur ses antennes.

tree'd system

A modified radial system to which spurs have been added.

радиально-магистральная электрическая сеть

Модификация радиальной электрической сети, содержащая ответвления.

verzweigtes Netz
red arborescente
rete ad albero
vertakt net
sieć promieniowa roz-
gałęziona
förgrenat nät

601-02-17

réseau maillé

Réseau ou partie de réseau formé de plusieurs mailles.

meshed system

A system or part of system consisting of multiple meshes.

сложно-замкнутая электрическая сеть

Электрическая сеть или часть сети, состоящая из многих замкнутых контуров.

vermaschtes Netz
red mallada
rete magliata
vermaasd net
sieć oczkowa
masknät

601-02-18

alimentation simple

Alimentation d'une charge par un unique circuit.

single supply

A supply given to a load by one circuit only.

одностороннее питание

Питание электрической энергией потребителя только по одной линии.

Einfachversorgung
alimentación simple
alimentazione semplice
enkelvoudige voeding
zasilanie pojedyncze
enkelmatning

601-02-19

alimentation double

Alimentation d'une charge par deux circuits considérés comme indépendants eu égard à la sécurité du service.

duplicate supply

A supply to a load by two circuits which are considered to be independent of each other in terms of security supply.

двухстороннее питание

Питание электрической энергией потребителя по двум линиям, которые считаются независимыми в отношении надежности электроснабжения.

Zweifachversorgung
alimentación doble
alimentazione doppia
dubbele voeding
zasilanie podwójne
dubbelmatning

601-02-20

alimentation de réserve
alimentation de remplacement

Alimentation utilisable en cas d'indisponibilité ou d'insuffisance de l'alimentation normale.

stand-by supply

A supply which can be used when the normal supply becomes unavailable or inadequate.

резервное питание

Питание электрической энергией от источника, который может быть использован, когда нормальное питание нарушается или становится неполноценным.

Reserveversorgung
alimentación de reserva;
alimentación de socorro
alimentazione di riserva
noodvoeding
zasilanie rezerwowe; zasila-
nie awaryjne
reservmatning

601-02-21

poste en dérivation
poste en piquage

Poste à alimentation simple par une dérivation.

tapped (tee off) substation

A single supply substation fed from a single branch line.

тушковая подстанция;
подстанция на ответвлении

Одиночная подстанция, питаемая по одной линии, являющейся ответвлением от основной линии.

Abzweigstation
subestación en derivación
cabina in derivazione
aftakstation
stacja w pojedynczym od-
cziepie
påsticksstation

601-02-22

point neutre dans un réseau poly-
phasé

Point commun aux n enroulements connectés en étoile d'un appareil tel qu'un transformateur de puissance ou un transformateur de point neutre.

neutral point in a polyphase system

The common point of the n -windings in a star-connected equipment such as a power transformer, or an earthing transformer.

нейтральная точка
многофазной системы;
нейтраль

Общая точка соединенных в звезду обмоток силового или заземляющего трансформатора на подстанции.

Sternpunkt in einem Mehr-
phasensystem
punto neutro en una red poli-
fásica
punto neutro in una rete
polifase
sterpunt van een meerfasenet
punkt zerowy sieci wielo-
fazowej
nollpunkt

601-02-23

régime du neutre

Mode de connexion électrique du point neutre par rapport à la terre.

neutral point connection

The means of electrical connection of the neutral point to earth.

режим нейтрали

Способ электрического соединения нейтрали с землей.

Sternpunktbehandlung
conexión del neutro
regime del neutro
sterpuntsschakeling
sposób przyłączenia punktu
zerowego
nollpunktsjording

601-02-24

réseau à neutre isolé

Réseau dont aucun point neutre n'a de connexion intentionnelle avec la terre, à l'exception des liaisons à haute impédance destinées à des dispositifs de protection ou de mesure.

isolated neutral system

A system where the neutral point is not intentionally connected to earth, except for high impedance connections for protection or measurement purposes.

электрическая сеть
с изолированной нейтралью

Электрическая сеть, в которой нейтральные точки не имеют соединения с землей, за исключением соединений через большое сопротивление для целей защиты или измерений.

Netz mit isoliertem Stern-
punkt
red de neutro aislado
sistema con neutro isolato
net met geïsoleerd sterpunt
sieć o punkcie zerowym
izolowanym
system med isolerad noll-
punkt

601-02-25

réseau à neutre directement à la terre

Réseau dont le ou les points neutres sont reliés directement à la terre.

solidly earthed (neutral) system

A system whose neutral point(s) is (are) earthed directly.

электрическая сеть
с глухозаземленной нейтралью

Электрическая сеть, в которой нейтраль [нейтрали] непосредственно соединена [соединены] с землей.

Netz mit starrer Sternpunkt-
erdung
red de neutro rigidamente a
tierra
sistema con neutro direc-
tamente a terra
net met star geaard sterpunt
sieć o punkcie zerowym bez-
pośrednio uziemionym
direktjordat system

601-02-26

réseau à neutre non directement à la terre

Réseau dont le ou les points neutres sont reliés à la terre par l'intermédiaire d'impédances destinées à limiter les courants de défaut à la terre.

impedance earthed (neutral) system

A system whose neutral point(s) is (are) earthed through impedances to limit earth fault currents.

электрическая сеть с заземлением нейтрали через сопротивления

Электрическая сеть, у которой нейтраль [нейтрали] заземлены через сопротивления для ограничения токов короткого замыкания.

Netz mit Impedanz-Sternpunktterdung
red de neutro no rigidamente a tierra
sistema con neutro non direttamente a terra
net met indirect geaard sterpunt
sieć o punkcie zerowym pośrednio uziemionym
impedansjordat system

601-02-27

réseau compensé par bobine d'extinction

Réseau dont un ou plusieurs points neutres sont reliés à la terre par des réactances compensant approximativement la composante capacitive du courant de défaut monophasé à la terre.

resonant earthed (neutral) system arc-suppression-coil-earth (neutral) system

A system in which one or more neutral points are connected to earth through reactances which approximately compensate the capacitive component of a single-phase-to-earth fault current.

электрическая сеть с дугогасящей катушкой

Электрическая сеть, у которой одна или несколько нейтралей заземлены через индуктивные сопротивления, которые приблизительно компенсируют емкостную составляющую тока однофазного короткого замыкания на землю.

gelöschtes Netz; Netz mit Erdschlusskompensation
red compensada por bobina de extinción
rete compensata con bobina d'estinzione
door blusspoel gecompenseerd net
sieć skompensowana (dławikiem)
spoljordat system

SECTION 601-03 — EQUIPEMENT**SECTION 601-03 — EQUIPMENT****РАЗДЕЛ 601-03 — ОБОРУДОВАНИЕ****Note:**

Des termes généraux tels que: *élément, composant, matériel, dispositif, installation, appareillage, équipement, aménagement, ouvrage*, sont des termes non spécifiquement électriques à champ sémantique très étendu et pour lesquels l'acception dépend du contexte dans lequel ils sont utilisés. Il n'existe pas de correspondance stricte entre les termes dans les différentes langues.

Note:

General terms such as: *item, component, device, plant, equipment, installation*, are non-specifically electrical terms, the meaning of each depending on the context. There is no exact corresponding equivalence between the various languages.

Примечание:

Значения общетехнических терминов, например: элемент, устройство, прибор, станция, оборудование, зависят от контекста; точного соответствия смыслового значения этих терминов в различных языках нет.

601-03-01

centrale électrique

Équipement destiné à la production d'énergie électrique qui comprend des ouvrages de génie civil, de conversion énergétique et l'appareillage associé.

power station electrical generating station

An installation whose purpose is to generate electricity and which includes civil engineering works, energy conversion equipment and all the necessary ancillary equipment.

электростанция

Энергоустановка, предназначенная для генерирования электрической энергии, оснащенная оборудованием для производства и преобразования электрической энергии и необходимыми вспомогательными устройствами.

Kraftwerk
central eléctrica
centrale elettrica
elektricitetscentrale
elektrownia
kraftstation

601-03-02

poste (d'un réseau électrique)

Partie d'un réseau électrique, située en un même lieu, comprenant principalement les extrémités des lignes de transport ou de distribution, de l'appareillage électrique, des bâtiments, et, éventuellement, des transformateurs. Un poste comprend généralement les dispositifs destinés à la sécurité et à la conduite du réseau (par exemple les protections).

Note. — Selon le type de réseau auquel appartient le poste, il peut être qualifié par la désignation du réseau. Exemples: poste de transport (réseau de transport), poste de distribution, poste à 400 kV, poste à 20 kV.

substation (of a power system)

A part of an electrical system, confined to a given area, mainly including ends of transmission or distribution lines, electrical switchgear and controlgear, buildings and transformers. A substation generally includes safety or control devices (for example protection).

Note. — The substation can be qualified according to the designation of the system of which it forms a part. Examples: transmission substation (transmission system), distribution substation, 400 kV or 20 kV substation.

электрическая подстанция

Часть электроэнергетической системы, занимающая определенную территорию, включающая концевые участки электрических линий, коммутационную и защитную аппаратуру, трансформаторы и здания; на подстанции обычно размещаются устройства управления и защиты (например, релейной защиты).

Примечание. — Подстанции обычно классифицируются по назначению части сети, к которой они относятся. Примеры: подстанция электропередачи, распределительная подстанция, подстанция 400 кВ или 20 кВ.

Station (eines Netzes)
subestación (de una red eléctrica)
stazione, cabina (di una rete elettrica)
onderstation
stacja elektroenergetyczna
transformatorstation

601-03-03

ligne électrique

Ensemble constitué de conducteurs, d'isolants et d'accessoires destiné au transfert d'énergie électrique d'un point à un autre d'un réseau.

electric line

An arrangement of conductors, insulating materials and accessories for transferring electricity between two points of a system.

электрическая линия

Сооружение из проводов, изоляторов и несущих конструкций для передачи электрической энергии между двумя пунктами электрической сети.

Leitung
línea eléctrica
linea elettrica
elektricitetsledning
linia elektroenergetyczna
kraftledning

601-03-04

ligne aérienne

Ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol au moyen d'isolateurs et de supports appropriés.

overhead line

An electric line whose conductors are supported above ground, generally by means of insulators and appropriate supports.

воздушная электрическая линия

Электрическая линия, провода которой поддерживаются над землей, обычно с помощью изоляторов и опор.

Freileitung
línea aérea
linea aerea
bovengrondse leiding; lijn
linia elektroenergetyczna
napowietrzna
luftledning

Note. — Certaines lignes aériennes peuvent être également constituées de conducteurs isolés.

Note. — Certain overhead lines may also be constructed with insulated conductors.

Примечание. — В некоторых случаях воздушная линия осуществляется с изолированными проводами.

601-03-05

ligne souterraine

Ligne électrique à conducteurs isolés disposée dans le sol, soit directement enterrée, soit placée dans une galerie, des tuyaux, des caniveaux, etc.

underground cable

An electric line with insulated conductors buried directly in the ground, or laid in cable ducts, pipes, troughs, etc.

закрыва́тая [кабельная] электрическая линия

Электрическая линия с изолированными проводами, уложенными в землю непосредственно либо в кабельных каналах, трубах и т.п.

Kabel
línea subterránea
linea sotterranea
ondergrondse leiding; kabel
linia elektroenergetyczna
kablowa
jordkabelledning

Note. — The same expression is used to describe the item physically.

601-03-06

ligne à isolation gazeuse

Ligne électrique dont les conducteurs sont placés dans une enceinte et isolés par un gaz sous pression.

Note. — Le sigle CIG est à déconseiller.

gas insulated line
gas insulated circuit (deprecated)
GIC (deprecated)

An electric line whose conductors are contained in a enclosure and insulated with a compressed gas.

газоизолированная
электрическая линия

Электрическая линия, токоведущие части которой размещены в оболочке и изолированы сжатым газом.

gasisolierte Leitung
línea con aislamiento de gas
línea a isolamento gassoso
met gas geïsoleerde leiding
linia elektroenergetyczna o izolacji gazowej
gasisolerad ledning

601-03-07

réseau aérien

Réseau essentiellement constitué de lignes aériennes.

overhead system

A system consisting essentially of overhead lines.

воздушная электрическая сеть

Электрическая сеть, имеющая, в основном, воздушные электрические линии.

Freileitungsnetz
red aérea
rete aerea
bovengronds net
sieć napowietrzna
luftledningsnät

601-03-08

réseau souterrain

Réseau essentiellement constitué de lignes souterraines.

underground system

A system consisting essentially of underground cables.

кабельная электрическая сеть

Электрическая сеть, имеющая, в основном, подземные кабельные линии.

Kabelnetz
red subterranea
rete sotterranea
ondergronds net; kabelnet
sieć kablowa
jordkabelnät

601-03-09

phase

Désignation d'un conducteur, d'un faisceau de conducteurs, de bornes, d'enroulements ou de tout autre élément d'un réseau polyphasé et susceptible d'être sous tension en service normal.

phase

The designation of any conductor, bundle of conductors, terminal, winding or any other element of a polyphase system, which is intended to be energized under normal use.

фаза

Название провода, пучка проводов, вывода, обмотки или иного элемента многофазной системы переменного тока, являющегося токоведущим при нормальной работе.

Aussenleiter
fase
fase
fase
fazowy
fas

601-03-10

neutre

Désignation d'un conducteur, d'une borne ou d'un élément raccordé au point neutre d'un réseau polyphasé.

neutral

The designation of any conductor, terminal or any element connected to the neutral point of a polyphase system.

нейтральный

Название провода, зажима или иного элемента электрической сети, соединенного с нейтральной точкой многофазной системы переменного тока.

.....
neutro
neutro
sterpunt
zerowy
nolledare

601-03-11

pôle (d'un appareil)

Dans certains appareils tels que les appareils de connexion, partie correspondant à l'une des phases en tension alternative ou à l'une des polarités en tension continue.

Note. — Selon le nombre de pôles d'un appareil, on distingue un appareil unipolaire, bipolaire, etc.

pole (of an equipment)

In certain types of equipment such as switchgear, the part corresponding to one of the phases in a.c. or to one of the polarities in d.c.

Note. — According to the number of poles within the equipment, it is called: single-pole equipment, two-pole equipment, etc.

полюс (аппарата)

Часть коммутационного аппарата, соответствующая одной фазе переменного тока или одной полярности постоянного тока.

Примечание. — В соответствии с числом полюсов аппарат называется однополюсным, двухполюсным и т.д.

Pol (eines Gerätes)

pole (de un aparato)
pole (di un apparecchio)
pool (van een eenfasetoestel)
biegun (aparatu)
pol

601-03-12

pôle (d'un réseau à tension continue)

Désignation d'un conducteur, d'une borne ou de tout autre élément d'un réseau à tension continue et susceptible d'être sous tension en service normal, par exemple pôle positif, pôle négatif.

pole (of a d.c. system)

The designation of a conductor, terminal or any other element of a d.c. system which is likely to be energized under normal conditions; e.g. positive pole, negative pole.

полюс (сети постоянного тока)

Название провода, зажима или иного элемента электрической сети постоянного тока, являющегося токоведущим при нормальной работе, соответственно — положительный полюс, отрицательный полюс.

Pol (in einem Gleichstromnetz)

pole (de una red de corriente continua)
pole (di una rete a corrente continua)
pool (van een gelijkspanningssysteem)
biegun (sieci prądu stałego)
pol i likströmsnät

SECTION 601-04 — RÉSEAUX À HAUTE TENSION CONTINUE¹⁾SECTION 601-04 — HIGH-VOLTAGE D.C. SYSTEMS¹⁾РАЗДЕЛ 601-04 — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА¹⁾

601-04-01

liaison à haute tension continue

Installation destinée au transport massif d'énergie électrique sous haute tension continue, y compris les postes de conversion.

high-voltage d.c. link
HVDC link

An installation for transmitting large quantities of electricity at high-voltage d.c., including the converter substations.

электропередача постоянного тока

Совокупность установок, включая преобразовательные, для передачи больших количеств электрической энергии постоянным током высокого напряжения.

HGÜ-Verbindung

enlace de alta tensión continua
collegamento a corrente continua ad alta tensione
verbinding met hoge gelijkspanning
połączenie prądu stałego wysokonapięciowe
högspänd likströmsförbindelse

¹⁾ La Publication 633 de la CEI donne une terminologie détaillée des systèmes de conversion utilisés dans le transport à haute tension continue.

¹⁾ IEC Publication 633 contains detailed terminology for conversion systems and equipment used in HVDC transmission.

¹⁾ Более полная терминология электропередач постоянного тока помещена в публикации 633 МЭК.

601-04-02

liaison à tension continue unipolaire**monopolar d.c. link****униполярная линия
постоянного тока****einpolige HGÜ-Verbindung
enlace de corriente continua
monopolar
collegamento a corrente continua unipolare
enkelpolige verbinding met
gelijkspanning
połączenie prądu stałego jednobiegunowe
monopolärt system**

Liaison ne comportant qu'un seul pôle sous tension quel que soit le mode de retour du courant.

A link having only one energized pole whatever the means of return of the d.c. current.

Линия электропередачи постоянного тока, состоящая только из одного полюса; замкнутая цепь постоянного тока осуществляется другими средствами.

601-04-03

liaison à tension continue bipolaire**bipolar d.c. link****биполярная линия
постоянного тока****zweipolige HGÜ-Verbindung
enlace de corriente continua bipolar
collegamento a corrente continua bipolare
dubbelpolige verbinding met
gelijkspanning
połączenie prądu stałego dwubiegunowe
bipolärt system**

Liaison comportant, en service normal, deux pôles portés à des tensions continues de polarités opposées par rapport à la terre.

A link having two poles normally operating at d.c. voltages of opposite polarity in relation to earth.

Линия электропередачи постоянного тока, состоящая при нормальной работе из двух полюсов различной полярности по отношению к земле.

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

INDEX

FRANÇAIS.	20
ENGLISH	21
РУССКИЙ	23
DEUTSCH	25
ESPAÑOL	27
ITALIANO	28
NEDERLANDS.	29
POLSKI	31
SVENSKA	32

INDEX

A		M	
alimentation de remplacement	601-02-20	maille (dans un réseau)	601-02-14
alimentation de réserve	601-02-20	maille (déconseillé dans ce sens)	601-02-13
alimentation double	601-02-19	monotone des charges	601-01-18
alimentation simple	601-02-18	moyenne tension	601-01-28
antenne (ligne en)	601-02-09	MT (abréviation)	601-01-28
architecture d'un réseau	601-02-06		
artère	601-02-08	N	
B		neutre	601-03-10
basse tension	601-01-26	niveau de tension	601-01-24
boucle (dans un réseau)	601-02-13		
branchement (de consommateur)	601-02-12	P	
BT (abréviation)	601-01-26	phase	601-03-09
C		point neutre dans un réseau polyphasé	601-02-22
centrale électrique	601-03-01	pointe de charge	601-01-16
charge dans un réseau	601-01-15	pôle (d'un appareil)	601-03-11
configuration d'un réseau	601-02-06	pôle (d'un réseau à tension continue)	601-03-12
conversion d'énergie électrique	601-01-07	poste (d'un réseau électrique)	601-03-02
courbe de charge	601-01-17	poste en dérivation	601-02-21
D		poste en piquage	601-02-21
dérivation (ligne en)	601-02-10	production d'électricité	601-01-06
diagramme de charge	601-01-17	production d'énergie électrique	601-01-06
diagramme des charges classées	601-01-18	puissance de court-circuit	601-01-14
distribution d'énergie électrique	601-01-10		
E		R	
énergie active	601-01-19	régime du neutre	601-02-23
énergie réactive	601-01-20	réseau aérien	601-03-07
F		réseau arborescent	601-02-16
fréquence industrielle	601-01-05	réseau à neutre directement à la terre	601-02-25
H		réseau à neutre isolé	601-02-24
haute tension	601-01-27	réseau à neutre non directement à la terre	601-02-26
HT (abréviation)	601-01-27	réseau à tension alternative	601-01-03
I		réseau à tension continue	601-01-04
interconnexion (de réseaux)	601-01-11	réseau compensé par bobine d'extinction	601-02-27
L		réseau d'énergie électrique (sens large)	601-01-01
liaison à haute tension continue	601-04-01	réseau d'énergie électrique (sens restreint)	601-01-02
liaison asynchrone	601-01-13	réseau maillé	601-02-17
liaison à tension continue bipolaire	601-04-03	réseau radial	601-02-15
liaison à tension continue unipolaire	601-04-02	réseau souterrain	601-03-08
liaison dans un réseau	601-02-07	réseaux interconnectés	601-01-12
ligne aérienne	601-03-04		
ligne à isolation gazeuse	601-03-06	S	
ligne électrique	601-03-03	schéma d'exploitation d'un réseau	601-02-02
(ligne en) antenne	601-02-09	schéma d'un réseau	601-02-01
(ligne en) dérivation	601-02-10	schéma triphasé d'un réseau	601-02-03
ligne souterraine	601-03-05	schéma unifilaire d'un réseau	601-02-04
		structure élémentaire d'un réseau	601-02-05
		T	
		tension composée (d'un réseau triphasé)	601-01-29
		tension de déplacement du point neutre	601-01-32
		tension de service (dans un réseau)	601-01-22
		tension entre phases	601-01-29
		tension la plus basse d'un réseau	601-02-24
		tension la plus élevée d'un réseau	601-01-23
		tension nominale d'un réseau	601-01-21
		tension phase-neutre	601-01-30
		tension phase-terre	601-01-31
		tension simple	601-01-30
		transformation d'énergie électrique	601-01-08
		transport d'énergie électrique	601-01-09

INDEX

- | | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">A</p> <p>a.c. system 601-01-03</p> <p>active energy 601-01-19</p> <p>alternating current system. 601-01-03</p> <p>arc-suppression-coil-earth (neutral) system 601-02-27</p> <p>asynchronous link 601-01-13</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p>bipolar d.c. link 601-04-03</p> <p>branch line 601-02-10</p>
<p style="text-align: center;">C</p> <p>conversion of electricity 601-01-07</p>
<p style="text-align: center;">D</p> <p>d.c. system 601-01-04</p> <p>direct current system 601-01-04</p> <p>distribution of electricity 601-01-10</p> <p>duplicate supply 601-02-19</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>electrical generating station 601-03-01</p> <p>electrical power network 601-01-02</p> <p>electrical power system 601-01-01/02</p> <p>electricity supply system (in a broad sense) 601-01-01</p> <p>electric line 601-03-03</p>
<p style="text-align: center;">F</p> <p>feeder 601-02-08</p>
<p style="text-align: center;">G</p> <p>gas insulated circuit 601-03-06</p> <p>gas insulated line (deprecated). 601-03-06</p> <p>generation of electricity. 601-01-06</p> <p>GIC (deprecated) 601-03-06</p>
<p style="text-align: center;">H</p> <p>high voltage 601-01-27</p> <p>high voltage d.c. link. 601-04-01</p> <p>highest voltage of a system 601-01-23</p> <p>HV (abbreviation). 601-01-27</p> <p>HVDC link. 601-04-01</p>
<p style="text-align: center;">I</p> <p>impedance earthed (neutral) system. 601-02-26</p> <p>interconnected systems 601-01-12</p> <p>interconnection (of power systems). 601-01-11</p> <p>isolated neutral system 601-02-24</p> | <p style="text-align: center;">L</p> <p>line connection 601-02-12</p> <p>line to ground voltage (USA) 601-01-31</p> <p>line to line voltage (USA). 601-01-29</p> <p>line to neutral voltage (USA) 601-01-30</p> <p>link in a system 601-02-07</p> <p>load curve 601-01-17</p> <p>load duration curve 601-01-18</p> <p>load in a system. 601-01-15</p> <p>loop (deprecated) 601-02-13</p> <p>low voltage. 601-01-26</p> <p>lowest voltage of a system 601-01-24</p> <p>LV (abbreviation) 601-01-26</p>
<p style="text-align: center;">M</p> <p>medium voltage (not used in the United Kingdom
in this sense) 601-01-28</p> <p>mesh (of a system). 601-02-14</p> <p>meshed system 601-02-17</p> <p>monopolar d.c. link 601-04-02</p> <p>MV (abbreviation). 601-01-28</p>
<p style="text-align: center;">N</p> <p>neutral. 601-03-10</p> <p>neutral point connection 601-02-23</p> <p>neutral point displacement voltage 601-01-32</p> <p>neutral point in a polyphase system 601-02-22</p> <p>nominal voltage of a system. 601-01-21</p>
<p style="text-align: center;">O</p> <p>operating voltage (in a system) 601-01-22</p> <p>overhead line 601-03-04</p> <p>overhead system. 601-03-07</p>
<p style="text-align: center;">P</p> <p>peak load 601-01-16</p> <p>phase 601-03-09</p> <p>phase to earth voltage 601-01-31</p> <p>phase to neutral voltage 601-01-30</p> <p>phase to phase voltage 601-01-29</p> <p>pole (of a d.c. system) 601-03-12</p> <p>pole (of an equipment). 601-03-11</p> <p>power frequency. 601-01-05</p> <p>power station 601-03-01</p>
<p style="text-align: center;">R</p> <p>radial feeder 601-02-09</p> <p>radial system 601-02-15</p> <p>reactive energy 601-01-20</p> <p>resonant earthed (neutral) system 601-02-27</p> <p>ring feeder 601-02-13</p>
<p style="text-align: center;">S</p> <p>short-circuit power 601-01-14</p> <p>single feeder 601-02-09</p> |
|--|---|

single-line diagram	601-02-04
single supply	601-02-18
solidly earthed (neutral) system	601-02-25
spur	601-02-10
stand-by supply	601-02-20
substation (of a power system)	601-03-02
supply service	601-02-12
system configuration	601-02-06
system diagram	601-02-01
system operational diagram	601-02-02
system pattern	601-02-05

T

tapped line	601-02-11
tapped (tee off) substation	601-02-21

teed line	601-02-11
three-phase system diagram	601-02-03
transformation of electricity	601-01-08
transmission of electricity	601-01-09
tree'd system	601-02-16

U

underground cable	601-03-05
underground system	601-03-08

V

voltage level	601-01-25
-------------------------	-----------

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

активная электрическая энергия	601-01-19	А	нагрузка энергосистемы	601-01-15	Н
асинхронная связь	601-01-13	Б	напряжение относительно земли	601-01-31	
			напряжение смещения нейтрали	601-01-32	
			нейтральный	601-03-10	
			нейтраль	601-02-22	
			низкое напряжение	601-01-26	
			номинальное напряжение сети	601-01-21	
биполярная линия	601-04-03	В	объединенная энергосистема	601-01-12	О
воздушная электрическая линия	601-03-04	В	однолинейная схема	601-02-04	
воздушная электрическая сеть	601-03-07		одностороннее питание	601-02-18	
высокое напряжение	601-01-27		оперативная схема сети	601-02-02	
			ответвление от электрической линии	601-02-10	
газоизолированная электрическая линия	601-03-06	Г	передача электрической энергии	601-01-09	П
график нагрузки	601-01-17		перемычка	601-02-07	
график пропускной способности нагрузки	601-01-18		питающая линия (потребитель)	601-02-12	
			полное аппарата	601-03-11	
			полное сети	601-03-12	
			преобразование электрической энергии	601-01-07	
			производство электрической энергии	601-01-06	
			промышленная частота	601-03-05	
кабельная электрическая линия	601-03-05	К	рабочее напряжение сети	601-01-22	Р
кабельная электрическая сеть	601-03-08		радиальная линия	601-02-09	
кольцо с несколькими источниками питания	601-02-14		радиальная сеть	601-02-15	
кольцо с одним источником питания	601-02-13		радиально-матричная сеть	601-02-16	
конфигурация электрической сети	601-02-06	Л	распределение электрической энергии	601-01-10	
			реактивная энергия	601-01-20	
			режим нейтралей	601-02-23	
			резервное питание	601-02-20	
линейное напряжение	601-01-29	М	система электроснабжения	601-01-01	С
магистральная линия	601-02-11		сложно-замкнутая сеть	601-02-17	
максимальное [минимальное] напряжение сети 601-01-23[24]			среднее напряжение	601-01-28	
межсистемная связь	601-01-11		структурный элемент сети	601-02-05	
мощность короткого замыкания	601-01-14		ступень напряжения	601-01-25	
			схема электрической сети	601-02-01	

Т		Э
трансформация электрической энергии	601-01-08	электрическая линия 601-03-03
трехлинейная схема сети	601-02-03	электрическая сеть 601-01-02
тупиковая подстанция	601-02-21	электрическая сеть переменного тока 601-01-03
У		электрическая сеть постоянного тока 601-01-04
униполярная линия	601-04-02	электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью 601-02-25
Ф		электрическая сеть с дугогасящей катушкой . . . 601-02-27
фаза	601-03-09	электрическая сеть с заземлением нейтрали . . . 601-02-26
фазное напряжение	601-01-30	электрическая сеть с изолированной нейтралью . . 601-02-24
		электрическая подстанция 601-03-02
		электростанция 601-03-01
		электропередача постоянного тока 601-04-01

INHALTSVERZEICHNIS

A	
Abzwegleitung	601-02-10
Abzweigstation	601-02-21
asynchrone Verbindung	601-01-13
Aussenleiter	601-03-09
Aussenleiterspannung	601-01-29

B	
Betriebs-Netzschema	601-02-02
Betriebsspannung	601-01-22
Betriebsspannung eines Netzes, höchste	601-01-23
Betriebsspannung eines Netzes, niedrigste	601-01-24
Blindarbeit	601-01-20
Blindenergie	601-01-20

D	
Dreiphasen-Netzschema	601-02-03

E	
Einfachversorgung	601-02-18
einpolige HGÜ-Verbindung	601-04-02
Einstrich-Netzschema	601-02-04
elektrische Energie, Erzeugung	601-01-06
elektrische Energie, Transformierung	601-01-08
elektrische Energie, Übertragung	601-01-09
elektrische Energie, Umformung	601-01-07
elektrische Energie, Verteilung	601-01-10
Elektrizitätsversorgungsnetz	601-01-02
Elektrizitätsversorgungssystem	601-01-01
Erzeugung elektrischer Energie	601-01-06

F	
Freileitung	601-03-04
Freileitungsnetz	601-03-07

G	
gasisolierte Leitung	601-03-06
gelöschtes Netz	601-02-27
Gleichstromnetz	601-01-04

H	
Hauptleitung	601-02-11
Hausanschlussleitung	601-02-12
HGÜ-Verbindung	601-04-01
HGÜ-Verbindung, einpolige	601-04-02
HGÜ-Verbindung, zweipolige	601-04-03
Hochspannung	601-01-27
höchste Betriebsspannung eines Netzes	601-01-23

K	
Kabel	601-03-05
Kabelnetz	601-03-08
Kraftwerk	601-03-01
Kurzschlussleistung	601-01-14

L	
Last	601-01-15
Lastdauerlinie	601-01-18
Lastganglinie	601-01-17
Lastspitze	601-01-16
Leitung	601-03-03
Leitung, gasisolierte	601-03-06

M	
Masche	601-02-14
Mittelspannung	601-01-28

N	
Nennspannung eines Netzes	601-01-21
Netzfrequenz	601-01-05
Netz, gelöschtes	601-02-27
Netzkonfiguration	601-02-06
Netz, Maschen-	601-02-17
Netz mit Erdschlusskompensation	601-02-27
Netz mit isoliertem Sternpunkt	601-02-24
Netz mit Impedanz-Sternpunkterdung	601-02-26
Netz mit starrer Sternpunkterdung	601-02-25
Netzschema	601-02-01
Netz, Strahlen-	601-02-15
Netz-Strukturelement	601-02-05
Netz, vermaschtes	601-02-17
Netz, verzweigtes	601-02-16
Niederspannung	601-01-26
niedrigste Betriebsspannung eines Netzes	601-01-24

P	
Pol (eines Gerätes)	601-03-11
Pol (in einem Gleichstromnetz)	601-03-12

R	
Reserveversorgung	601-02-20
Ring (in einem Netz)	601-02-13

S	
Spannung Aussenleiter-Erde	601-01-31
Spannungsebene	601-01-25
Speiseleitung	601-02-08
Station (eines Netzes)	601-03-02
Sternpunktbehandlung	601-02-23
Sternpunkt in einem Mehrphasensystem	601-02-22
Sternpunktspannung	601-01-32
Sternspannung	601-01-30
Stichleitung	601-02-09
Strahlennetz	601-02-15

T	
Transformierung elektrischer Energie	601-01-08

U		Verteilung elektrischer Energie 601-01-10	
		verzweigtes Netz 601-02-16	
Übertragung elektrischer Energie	601-01-09		
Umformung elektrischer Energie	601-01-07		
V		W	
Verbindung, asynchrone	601-01-13	Wechselstromnetz	601-01-03
Verbindung in einem Netz	601-02-07	Wirkarbeit	601-01-19
Verbund	601-01-11	Wirkenergie	601-01-19
Verbundnetze	601-01-12	Z	
vermaschtes Netz	601-02-17	Zweifachversorgung	601-02-19
		zweipolige HGU-Verbindung	601-04-03

ÍNDICE

A		línea en antena	601-02-09
acometida (del consumidor)	601-02-12	línea en derivación	601-02-10
alimentación de reserva	601-02-20	línea subterránea	601-03-05
alimentación de socorro	601-02-20		
alimentación doble	601-02-19	M	
alimentación en antena	601-02-09	mallá (en una red)	601-02-14
alimentación en derivación	601-02-10	media tensión (abreviatura: M.T.)	601-01-28
alimentación simple	601-02-18	monótona de cargas	601-01-18
alta tensión (abreviatura: A.T.)	601-01-27		
anillo (en una red)	601-02-13	N	
arteria	601-02-08	neutro	601-03-10
		nivel de tensión	601-01-25
B			
baja tensión (abreviatura: B.T.)	601-01-26	P	
bucle (en una red)	601-02-13	polo (de un aparato)	601-03-11
		polo (de una red de corriente continua)	601-03-12
C		potencia de cortocircuito	601-01-14
carga en un sistema	601-01-15	producción de energía eléctrica	601-01-06
carga en una red	601-01-15	punta de carga	601-01-16
central eléctrica	601-03-01	punto neutro de una red polifásica	601-02-22
conexión asíncrona	601-01-13		
conexión del neutro	601-02-23	R	
configuración de una red	601-02-06	red aérea	601-03-07
conversión de energía eléctrica	601-01-07	red arborescente	601-02-16
curva de carga	601-01-17	red compensada por bobina de extinción	601-02-27
curva de duraciones de cargas	601-01-18	red de corriente alterna	601-01-03
		red de corriente continua	601-01-04
D		red de energía eléctrica (en sentido amplio)	601-01-01
distribución de energía eléctrica	601-01-10	red de energía eléctrica (en sentido restringido)	601-01-02
		red de neutro aislado	601-02-24
E		red de neutro rigidamente a tierra	601-02-25
energía activa	601-01-19	red de neutro no rigidamente a tierra	601-02-26
energía reactiva	601-01-20	red mallada	601-02-17
enlace de alta tensión continua	601-04-01	red radial	601-02-15
enlace de corriente continua bipolar	601-04-03	red subterránea	601-03-08
enlace de corriente continua monopolar	601-04-02	redes interconectadas	601-01-12
enlace en una red	601-02-07		
esquema de explotación de una red	601-02-02	S	
esquema de una red	601-02-01	sistema de energía eléctrica (en sentido amplio)	601-01-01
esquema de una red en explotación	601-02-02	sistema de energía eléctrica (en sentido restringido)	601-01-02
esquema trifásico de una red	601-02-03	sistemas interconectados	601-01-12
esquema unifilar de una red	601-02-04	subestación (de una red eléctrica)	601-03-02
estructura elemental de una red	601-02-05	subestación en derivación	601-02-21
F		T	
fase	601-03-09	tensión compuesta (de una red trifásica)	601-01-28
frecuencia industrial	601-01-05	tensión de desplazamiento del punto neutro	601-01-32
		tensión de explotación (de una red)	601-01-22
I		tensión de servicio (de una red)	601-01-22
interconexión (de redes eléctricas)	601-01-11	tensión entre fase y tierra	601-01-31
interconexión (de sistemas de energía)	601-01-11	tensión entre fases	601-01-29
		tensión fase-neutro	601-01-30
L		tensión fase-tierra	601-01-31
línea aérea	601-03-04	tensión más baja de una red	601-01-24
línea con aislamiento de gas	601-03-06	tensión más elevada de una red	601-01-23
línea con derivaciones	601-02-11	tensión nominal de una red	601-01-21
línea de alimentación	601-02-08	tensión simple	601-01-30
línea eléctrica	601-03-03	transformación de energía eléctrica	601-01-08
		transporte de energía eléctrica	601-01-09

INDICE

A		M	
alimentazione di riserva	601-02-20	maglia (in una rete)	601-02-14
alimentazione doppia	601-02-19	media tensione (abbreviazione: MT)	601-01-28
alimentazione semplice	601-02-18		
alta tensione (abbreviazione: AT)	601-01-27		
anello (in una rete)	601-02-13		
arteria	601-02-08		
B		N	
bassa tensione (abbreviazione: BT)	601-01-26	neutro	601-03-10
C		P	
cabina in derivazione.	601-02-21	polo (di un apparecchio)	601-03-11
carico in una rete	601-01-15	polo (di una rete a corrente continua)	601-03-12
centrale elettrica.	601-03-01	potenza di corto circuito	601-01-14
collegamento a corrente continua ad alta tensione	601-04-01	produzione d'energia elettrica	601-01-06
collegamento a corrente continua bipolare.	601-04-03	punta di carico	601-01-16
collegamento a corrente continua unipolare	601-04-02	punto neutro in una rete polifase	601-02-22
collegamento asincrono.	601-01-13		
collegamento (di un utente)	601-02-12		
collegamento di una rete	601-02-07		
configurazione di una rete	601-02-06		
conversione d'energia elettrica	601-01-07		
curva di carico, diagramma di carico	601-01-17		
curva di durata dei carichi	601-01-18		
D		R	
distribuzione d'energia elettrica	601-01-10	regime del neutro	601-02-23
		rete a corrente alternata	601-01-03
		rete a corrente continua	601-01-04
		rete ad albero.	601-02-16
		rete aerea	601-03-07
		rete compensata con bobina d'estinzione	601-02-27
		rete elettrica (in senso lato)	601-01-01
		rete elettrica (in senso stretto)	601-01-02
		rete magliata	601-02-17
		rete radiale	601-02-15
		rete sotterranea	601-03-08
		reti interconnesse	601-01-12
E		S	
energia attiva	601-01-19	schema d'esercizio di una rete	601-02-02
energia reattiva	601-01-20	schema di una rete.	601-02-01
		schema trifase di una rete.	601-02-03
		schema unifilare di una rete	601-02-04
		sistema con neutro direttamente a terra	601-02-25
		sistema con neutro isolato	601-02-24
		sistema con neutro non direttamente a terra	601-02-26
		stazione, cabina (di una rete elettrica).	601-03-02
		struttura di una rete	601-02-05
F		T	
fase	601-03-09	tensione di esercizio (di una rete o di un sistema)	601-01-22
frequenza industriale	601-01-05	tensione di spostamento del punto neutro (rispetto alla terra)	601-01-32
		tensione fase-neutro; tensione di fase	601-01-30
		tensione fase-terra (tensione verso terra).	601-01-31
		tensione fra le fasi; tensione concatenata (di una rete o di un sistema trifase)	601-01-29
		tensione massima (minima) di una rete (di un sistema)	601-01-23/24
		tensione nominale di una rete (di un sistema)	601-01-21
		trasformazione d'energia elettrica	601-01-08
		trasmissione d'energia elettrica.	601-01-09
I			
interconnessione (di reti)	601-01-11		
L			
linea a isolamento gassoso	601-03-06		
linea aerea	601-03-04		
linea elettrica	601-03-03		
linea in antenna	601-02-09		
(linea in) derivazione.	601-02-10		
linea principale	601-02-11		
linea sotterranea.	601-03-05		
livello di tensione	601-01-25		

REGISTER

A		I	
aansluiting, verbruikers-	601-02-12	indirect geaard sterpunt, net met.	601-02-26
afgaande leiding.	601-02-08	K	
aftakleiding.	601-02-10	kabel	601-03-05
aftakstation	601-02-21	kabelnet	601-03-08
asynchrone verbinding	601-01-13	koppeling, (net)-.	601-01-11
B		kortsluitvermogen van een net.	601-01-14
bedrijfsnetschema	601-02-02	L	
bedrijfsspanning.	601-01-22	laagspanning (LS)	601-01-26
belastingsdiagram	601-01-17	laagste spanning van een net	601-01-24
belastingsduurkromme	601-01-18	lijn	601-03-04
belastingskromme	601-01-17	M	
blindlastenergie	601-01-20	maas (van een net).	601-02-14
bovengronds net	601-03-07	met gas geïsoleerde leiding	601-03-06
bovengrondse leiding.	601-03-04	middenspanning (MS)	601-01-28
C		N	
centrale, elektriciteits-	601-03-01	net met geïsoleerd sterpunt	601-02-24
D		net met indirect geaard sterpunt	601-02-26
distributie van elektrische energie	601-01-10	net met star geaard sterpunt.	601-02-25
door blusspoel gecompenseerd net	601-02-27	netbelasting.	601-01-15
driefasennetschema	601-02-03	netconfiguratie	601-02-06
dubbele voeding.	601-02-19	netfrequentie	601-01-05
dubbelpolige verbinding met gelijkspanning	601-04-03	netkoppeling	601-01-11
E		netschema	601-02-01
eenfasennetschema	601-02-04	netstructuur	601-02-05
electriciteitsbedrijf.	601-01-02	netverbinding.	601-02-07
electriciteitscentrale	601-03-01	nominale spanning van een net	601-01-21
electriciteitsleiding.	601-03-03	noodvoeding	601-02-20
electriciteitsnet	601-01-02	O	
elektrisch energiesysteem	601-01-01	omzetting van elektrische energie.	601-01-07
enkelpolige verbinding met gelijkspanning	601-04-02	ondergronds net.	601-03-08
enkelvoudige voeding	601-02-18	ondergrondse leiding.	601-03-05
F		onderstation	601-03-02
fase	601-03-09	opwekking van elektrische energie	601-01-06
fasespanning	601-01-30	P	
fasespanning naar aarde	601-01-31	piekbelasting	601-01-16
G		pool (van een eenfasetoestel)	601-03-11
gas geïsoleerde leiding, met	601-03-06	pool (van een gelijkspanningssysteem)	601-03-12
geïsoleerd sterpunt, net met	601-02-24	R	
gecompenseerd net, door blusspoel	601-02-27	ring	601-02-13
gekoppelde netten	601-01-12	S	
gekoppelde spanning.	601-01-29	spanningsniveau.	601-01-25
gelijkspanning, verbinding met hoge	601-04-01	stamleiding	601-02-11
gelijkspanningsnet	601-01-04	H	
H		hoofdleiding	601-02-11
hoofdspanning (HS)	601-01-27	hoogspanning (HS)	601-01-27
hoogste spanning van een net	601-01-23	hoogste spanning van een net	601-01-23

star geaard sterpunt, net met	601-02-25
sternet	601-02-15
sterpunt	601-03-10
sterpunt van een meergefasenet	601-02-22
sterpuntsschakeling	601-02-23
sterpuntsspanning	601-01-32

T

transformatie van elektrische energie	601-01-08
transport van elektrische energie	601-01-09

U

uitloper	601-02-09
--------------------	-----------

V

verbinding met gelijkspanning, dubbelpolige	601-04-03
verbinding met gelijkspanning, enkelpolige	601-04-02
verbinding met hoge gelijkspanning	601-04-01
verbruikersaansluiting	601-02-12
vermaasd net	601-02-17
vertakt net	601-02-16

W

werklastergie	601-01-19
wisselspanningsnet	601-01-03

SKOROWIDZ

B		P	
biegun (aparatu)	601-03-11	pierścień linii	601-02-13
biegun (sieci prądu stałego)	601-03-12	plan sieci	601-02-01
C		połączenie asynchroniczne	601-01-13
częstotliwość sieciowa	601-01-05	połączenie prądu stałego dwubiegunowe	601-04-03
E		połączenie prądu stałego jednobiegunowe	601-04-02
energia bierna	601-01-20	połączenie prądu stałego wysokonapięciowe	601-04-01
energia czynna	601-01-19	połączenie sieciowe	601-02-07
elektrownia	601-03-01	połączenie (systemów elektroenergetycznych)	601-01-11
F		połączone systemy elektroenergetyczne	601-01-12
fazowy	601-03-09	poziom napięcia	601-01-25
K		przekształcanie energii elektrycznej	601-01-07
krzywa obciążenia	601-01-17	przesył energii elektrycznej	601-01-09
L		przyłącze (odbiorcy)	601-02-12
linia elektroenergetyczna	601-03-03	punkt zerowy sieci wielofazowej	601-02-22
linia elektroenergetyczna kablowa	601-03-05	R	
linia elektroenergetyczna napowietrzna	601-03-04	rozdział energii elektrycznej	601-01-10
linia elektroenergetyczna o izolacji gazowej	601-03-06	S	
linia główna	601-02-11	schemat sieci jedнопроводowy	601-02-04
linia zasilająca	601-02-08	schemat sieci ruchowy	601-02-02
linia zasilająca pojedyncza	601-02-09	schemat sieci trójfazowy	601-02-03
M		sieć elektroenergetyczna	601-01-02
moc zwarcia	601-01-14	sieć kablowa	601-03-08
N		sieć napowietrzna	601-03-07
napięcie faza-ziemia	601-01-31	sieć oczkowa	601-02-17
napięcie fazowe	601-01-30	sieć o punkcie zerowym bezpośrednio uziemionym	601-02-25
napięcie międzyfazowe	601-01-29	sieć o punkcie zerowym izolowanym	601-02-24
napięcie międzyprzewodowe	601-01-29	sieć o punkcie zerowym pośrednio uziemionym	601-02-26
napięcie niskie	601-01-26	sieć prądu przemiennego	601-01-03
napięcie przesunięcia punktu zerowego	601-01-32	sieć prądu stałego	601-01-04
napięcie przewód-ziemia	601-01-31	sieć promieniowa	601-02-15
napięcie robocze (sieci)	601-01-22	sieć promieniowa rozgałęziona	601-02-16
napięcie sieci najniższe	601-01-24	sieć skompensowana (dławikiem)	601-02-27
napięcie sieci najwyższe	601-01-23	sposób przyłączenia punktu zerowego	601-02-23
napięcie średnie	601-01-28	stacja elektroenergetyczna	601-03-02
napięcie wysokie	601-01-27	stacja w pojedynczym odczepie	601-02-21
napięcie znamionowe sieci	601-01-21	struktura sieci podstawowa	601-02-05
O		system elektroenergetyczny	601-01-01
obciążenie systemu elektroenergetycznego	601-01-15	T	
obciążenie szczytowe	601-01-16	transformacja energii elektrycznej	601-01-08
oczko (sieci)	601-02-14	U	
odgałęzienie liniowe	601-02-10	układ sieci	601-02-06
Z		W	
zasilanie awaryjne	601-02-20	wykres obciążenia	601-01-17
zasilanie podwójne	601-02-19	wykres obciążenia uporządkowany	601-01-18
zasilanie pojedyncze	601-02-18	wytwarzanie energii elektrycznej	601-01-06
zasilanie rezerwowe	601-02-20	Z	
zerowy	601-03-10	zasilanie awaryjne	601-02-20
		zasilanie podwójne	601-02-19
		zasilanie pojedyncze	601-02-18
		zasilanie rezerwowe	601-02-20
		zerowy	601-03-10

INDEX

A		
aktiv energi	601-01-19	
asynkronlänk	601-01-13	
B		
belastning	601-01-15	
belastningskurva	601-01-17	
bipolärt system	601-04-03	
D		
direktjordat system	601-02-25	
distribution (av elkraft)	601-01-10	
driftschema	601-02-02	
driftspänning	601-01-22	
dubbelmatning	601-02-19	
E		
eldistribution	601-01-10	
elkraftsystem	601-01-01	
elnät	601-01-02	
elproduktion	601-01-06	
enkelmatning	601-02-18	
enlinjeschema	601-02-04	
F		
fas	601-03-09	
fasspänning	601-01-30	
fasspänning till jord	601-01-31	
förbindelse	601-01-11	
förgrenad ledning	601-02-11	
förgrenat nät	601-02-16	
G		
gasisolerad ledning	601-03-06	
H		
huvudspänning	601-01-29	
högspänd likströmsförbindelse	601-04-01	
högspänning	601-01-27	
högsta driftspänning	601-01-23	
I		
impedansjordat system	601-02-26	
J		
jordkabelledning	601-03-05	
jordkabelnät	601-03-08	
K		
kortslutningseffekt	601-01-14	
kraftfrekvens	601-01-05	
kraftledning	601-03-03	
kraftstation	601-03-01	
L		
likströmsnät	601-01-04	
luftledning	601-03-04	
luftledningsnät	601-03-07	
lågspänning	601-01-26	
lågsta driftspänning	601-01-24	
länk	601-01-11	
M		
maska	601-02-14	
masknät	601-02-17	
matarledning	601-02-08	
mellanspänning	601-01-28	
monopolärt system	601-04-02	
N		
nolledare	601-03-10	
nollpunkt	601-02-22	
nollpunktsjordning	601-02-23	
nollpunktsspänning	601-01-32	
nominell spänning	601-01-21	
nätelement	601-02-07	
nätmönster	601-02-05	
nätschema	601-02-01	
O		
omformning (av elkraft)	601-01-07	
P		
pol	601-03-11	
pol i likströmsnät	601-03-12	
produktion av elenergi	601-01-06	
påsticksledning	601-02-10	
påsticksstation	601-02-21	
R		
radialledning	601-02-09	
radialnät	601-02-15	
reaktiv energi	601-01-20	
reservmatning	601-02-20	
S		
sammankopplade nät	601-01-12	
servisledning	601-02-12	
slinga	601-02-13	
spoljordat system	601-02-27	
(fas)spänning till jord	601-01-31	
spänningsnivå	601-01-25	
system med isolerad nollpunkt	601-02-24	
systemkonfiguration	601-02-06	
T		
toppbelastning	601-01-16	
transformatorstation	601-03-02	
transformering (av elkraft)	601-01-08	
trefassschema	601-02-03	
V		
varaktighetskurva	601-01-18	
växelströmsnät	601-01-03	
Ö		
överföring (av elkraft)	601-01-09	

ICS 01.040.29; 29.020
