

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
60050-101**

Deuxième édition
Second edition
1998-04

Vocabulaire Electrotechnique International

**Partie 101 :
Mathématiques**

International Electrotechnical Vocabulary

**Part 101:
Mathematics**



LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
60050-101

Deuxième édition
Second edition
1998-04

Vocabulaire Electrotechnique International

Partie 101 : Mathématiques

International Electrotechnical Vocabulary

Part 101: Mathematics

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHIBANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE XA

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Page
AVANT-PROPOS	IV
Introduction et références normatives	VI
 Sections	
101-11 Grandeurs scalaires et vectorielles.....	1
101-12 Notions relatives à l'information.....	20
101-13 Distributions et transformations intégrales.....	23
101-14 Grandeur dépendant d'une variable	29
101-15 Ondes	54
 Liste des symboles littéraux.....	 63
Liste des signes mathématiques	64
Index	65

CONTENTS

	Page
FOREWORD	V
Introduction and Normative references	VII
Sections	
101-11 Scalar and vector quantities	1
101-12 Concepts related to information	20
101-13 Distributions and integral transformations	23
101-14 Quantities dependent on a variable.....	29
101-15 Waves	54
List of letter symbols.....	
List of mathematical signs	63
Index	64
Index	65

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

PARTIE 101 : MATHÉMATIQUES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette seconde édition de la Norme internationale 60050-101 : Partie 101 du VEI – *Mathématiques*, a été établie par le groupe de travail 100 du comité d'études 1 de la CEI : Terminologie.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition publiée en 1977.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

FDIS	Rapport de vote
1/1579/FDIS	1/1594/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les termes et définitions sont donnés en français, anglais et les termes seuls sont, de plus, indiqués en allemand (de), arabe (ar), espagnol (es), italien (it), japonais (ja), polonais (pl), portugais (pt) et suédois (sv).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

PART 101: MATHEMATICS

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This second edition of the International Standard 60050-101: Part 101 of IEV – *Mathematics*, has been prepared by the working group 100 of IEC technical committee 1: Terminology.

This Standard cancels and supersedes the first edition published in 1977.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report of voting
1/1579/FDIS	1/1594/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The terms and definitions have been given in French and English; in addition the terms alone are given in Arabic (ar), German (de), Spanish (es), Italian (it), Japanese (ja), Polish (pl), Portuguese (pt) and Swedish (sv).

INTRODUCTION

La partie 101 n'aborde que certains champs des mathématiques qui sont d'une utilité particulière dans le cadre du VEI. Selon les cas, le point de vue adopté est orienté vers la mathématique ou la physique.

Les définitions des notions mathématiques ne sont pas des définitions mathématiques complètes, mais sont destinées à identifier les notions et à préciser la terminologie.

Les symboles littéraux et signes mathématiques sont donnés pour information seulement. Les normes internationales correspondantes sont la CEI 60027 et l'ISO 31.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

CEI 60027-1:1992, *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique – Partie 1 : Généralités*

CEI 60050(161):1990, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 161 : Compatibilité électromagnétique*

CEI 60050(701):1988, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 701 : Télécommunications, voies et réseaux*

CEI 60050(702):1992, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 702 : Oscillations, signaux et dispositifs associés*

CEI 60050(705):1995, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 705 : Propagation des ondes radioélectriques*

ISO 31-11:1992, *Grandeurs et unités – Partie 11 : Signes et symboles mathématiques à employer dans les sciences physique et la technique*

ISO/CEI 2382-1:1993, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 1 : Termes fondamentaux*

ISO 3534-1:1993, *Statistique – Vocabulaire et symboles – Partie 1 : Probabilité et termes statistiques généraux*

INTRODUCTION

Part 101 deals only with some fields of mathematics which are particularly useful for IEV. According to the case, the chosen point of view is mathematically or physically oriented.

The definitions of mathematical concepts are not intended to be complete mathematical definitions, but are given for identification and terminology.

The letter symbols and mathematical signs are given for information only. The relevant international standards are IEC 60027 and ISO 31.

NORMATIVE REFERENCES

IEC 60027-1:1992, *Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General*

IEC 60050(161):1990, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 60050(701):1988, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 701: Telecommunications, channels and networks*

IEC 60050(702):1992, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations, signals and related devices*

IEC 60050(705):1995, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 705: Radio wave propagation*

ISO 31-11:1992, *Quantities and units – Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology*

ISO/IEC 2382-1:1993, *Information Technology – Vocabulary – Part 1: Fundamental terms*

ISO 3534-1:1993, *Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: Probability and general statistical terms*

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

PARTIE 101 – MATHÉMATIQUES

PART 101 – MATHEMATICS

SECTION 101-11 – GRANDEURS SCALAIRES ET VECTORIELLES

SECTION 101-11 – SCALAR AND VECTOR QUANTITIES

101-11-01

valeur absolue

Pour un nombre réel a , le nombre non négatif, soit a soit $-a$.

Notes 1. - La valeur absolue de a est représentée par $|a|$; $\text{abs } a$ est aussi utilisé.

2. - La notion de valeur absolue peut s'appliquer à une grandeur scalaire réelle.

absolute value

For a real number a , the non-negative number, either a or $-a$.

Notes 1. - The absolute value of a is denoted by $|a|$; $\text{abs } a$ is also used.

2. - The concept of absolute value may be applied to a real scalar quantity.

ar	قيمة مطلقة
de	Betrag (einer reellen Zahl)
es	valor absoluto
it	valore assoluto
ja	絶対値
pl	wartość bezwzględna
pt	valor absoluto
sv	(absolut)belopp

101-11-02

nombre complexe

Couple ordonné de nombres réels, a et b , généralement représenté par $c = a + jb$ où l'unité imaginaire j vérifie $j^2 = -1$.

Notes 1. - Un nombre complexe peut aussi être représenté par $c = |c|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |c|e^{j\varphi}$ où $|c|$ est un nombre réel non négatif et φ un nombre réel.

2. - En électrotechnique, le symbole j est préféré au symbole i , usuel en mathématiques.

3. - En électrotechnique, un nombre complexe peut être représenté par un symbole littéral souligné, par exemple : \underline{c} .

complex number

Ordered pair of real numbers a and b , usually denoted by $c = a + jb$ where the imaginary unit j satisfies $j^2 = -1$.

Notes 1. - A complex number may also be expressed as $c = |c|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |c|e^{j\varphi}$ where $|c|$ is a non-negative real number and φ a real number.

2. - In electrotechnology, the symbol j is preferred to the symbol i , usual in mathematics.

3. - In electrotechnology, a complex number may be denoted by an underlined letter symbol, for example: \underline{c} .

ar	عدد مركب
de	komplexe Zahl
es	número complejo
it	numero complesso
ja	複素数
pl	liczba zespolona
pt	número complexo
sv	komplext tal

101-11-03**partie réelle**

Composante a d'un nombre complexe $c = a + jb$.

- Notes* 1. - La partie réelle d'un nombre complexe c est représentée par $\text{Re } c$ ou par c' .
 2. - La notion de partie réelle peut s'appliquer à une grandeur scalaire, vectorielle ou tensorielle complexe et à une matrice d'éléments complexes.

real part

The part a of a complex number $c = a + jb$.

- Notes* 1. - The real part of a complex number c is denoted by $\text{Re } c$ or by c' .
 2. - The concept of real part may be applied to a complex scalar, vector or tensor quantity or to a matrix of complex elements.

ar جزء حقيقي
 de Realteil
 es parte real
 it parte reale
 ja 実部
 pl część rzeczywista
 pt parte real
 sv realdel

101-11-04**partie imaginaire**

Composante b d'un nombre complexe $c = a + jb$.

- Notes* 1. - La partie imaginaire d'un nombre complexe c est représentée par $\text{Im } c$ ou par c'' .
 2. - La notion de partie imaginaire peut s'appliquer à une grandeur scalaire, vectorielle ou tensorielle complexe et à une matrice d'éléments complexes.

imaginary part

The part b of a complex number $c = a + jb$.

- Notes* 1. - The imaginary part of a complex number c is denoted by $\text{Im } c$ or by c'' .
 2. - The concept of imaginary part may be applied to a complex scalar, vector or tensor quantity or to a matrix of complex elements.

ar جزء خيالي
 de Imaginärteil
 es parte imaginaria
 it parte immaginaria
 ja 虚部
 pl część urojona
 pt parte imaginária
 sv imaginärdel

101-11-05**conjugué**

Nombre complexe $c^* = a - jb$ associé au nombre complexe $c = a + jb$.

- Notes* 1. - Le conjugué du nombre complexe $c = |c| e^{j\varphi}$ est $c^* = |c| e^{-j\varphi}$.
 2. - La notion de « conjugué » peut s'appliquer à une grandeur scalaire, vectorielle ou tensorielle complexe et à une matrice d'éléments complexes.

conjugate

Complex number $c^* = a - jb$ associated with the complex number $c = a + jb$.

- Notes* 1. - The conjugate of the complex number $c = |c| e^{j\varphi}$ is $c^* = |c| e^{-j\varphi}$.
 2. - The concept of conjugate may be applied to a complex scalar, vector or tensor quantity or to a matrix of complex elements.

ar مرافق
 de konjugiert-komplexe Zahl
 es conjugado
 it coniugato (di un numero complesso)
 ja 共役
 pl liczba sprzężona
 pt conjugado
 sv konjugat

101-11-06**racine carrée**

Nombre dont le produit par lui-même est égal à un nombre réel ou complexe donné.

Note. - Tout nombre réel ou complexe non nul a deux racines carrées, qui sont des nombres opposés. Pour un nombre réel positif a , la racine carrée positive est représentée par $a^{1/2}$ ou \sqrt{a} et la racine carrée négative par $-a^{1/2}$ ou $-\sqrt{a}$.

square root

Number for which the product by itself is equal to a given real or complex number.

Note. - Every non-zero real or complex number has two square roots, each being the negative of the other. For a positive real number a , the positive square root is denoted by $a^{1/2}$ or \sqrt{a} and the negative square root by $-a^{1/2}$ or $-\sqrt{a}$.

ar **حدر تربيعی**

de **Quadratwurzel**

es **raiz cuadrada**

it **radice quadrata**

ja **二乗根；平方根**

pl **pierwiastek kwadratowy**

pt **raiz quadrada**

sv **kvadratrot**

101-11-07**module**

Nombre réel non-négatif $|c|$ dont le carré est égal au produit d'un nombre complexe $c = a + jb$ par son conjugué:

$$|c| = \sqrt{c \cdot c^*} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Note. - La notion de module peut s'appliquer à une grandeur scalaire complexe.

modulus

Non-negative real number $|c|$, the square of which is equal to the product of a complex number $c = a + jb$ and its conjugate:

$$|c| = \sqrt{c \cdot c^*} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Note. - The concept of modulus may be applied to a complex scalar quantity.

ar **معامل**

de **Betrag (einer komplexen Zahl)**

es **módulo**

it **modulo**

ja **絶対値**

pl **moduł (liczby zespolonej)**

pt **módulo**

sv **belopp (av komplex tal)**

101-11-08**argument (symbole : arg)**

Nombre réel φ tel que $-\pi < \varphi \leq \pi$, dont la tangente est le rapport de la partie imaginaire à la partie réelle d'un nombre complexe donné non nul et dont le signe est celui de la partie imaginaire.

Notes 1. - L'argument $\arg c = \varphi$ du nombre complexe $c = a + jb = |c| e^{i\varphi}$ est égal à :

$\arctan(b/a)$	si $a > 0$
$\pi + \arctan(b/a)$	si $a < 0, b \geq 0$
$-\pi + \arctan(b/a)$	si $a < 0, b < 0$
$\pi/2$	si $a = 0, b > 0$
$-\pi/2$	si $a = 0, b < 0$

où $-\pi/2 < \arctan x < \pi/2$ conformément à ISO 31-11.

2. - La notion d'argument peut s'appliquer à une grandeur scalaire complexe.

101-11-08**argument** (symbol: arg)

Real number φ such that $-\pi < \varphi \leq \pi$, for which the tangent is the ratio of the imaginary part to the real part of a given non-zero complex number and for which the sign is that of the imaginary part.

Notes 1. - The argument $\arg c = \varphi$ of the complex number $c = a + jb = |c|e^{j\varphi}$ is equal to:

$$\begin{aligned} \arctan(b/a) &\quad \text{if } a > 0 \\ \pi + \arctan(b/a) &\quad \text{if } a < 0, b \geq 0 \\ -\pi + \arctan(b/a) &\quad \text{if } a < 0, b < 0 \\ \pi/2 &\quad \text{if } a = 0, b > 0 \\ -\pi/2 &\quad \text{if } a = 0, b < 0 \end{aligned}$$

where $-\pi/2 < \arctan x < \pi/2$ according to ISO 31-11.

2. - The concept of argument may be applied to a complex scalar quantity.

ar	(الْرَّمْزُ : زَوْاْيَةً)
de	Argument (einer komplexen Zahl)
es	argumento (símbolo: arg)
it	argomento
ja	偏角 (記号: arg)
pl	argument (liczby zespolonej)
pt	argumento
sv	argument

101-11-09**grandeur scalaire****scalaire** (nom masculin)

Grandeur pour laquelle la valeur numérique est un nombre réel ou complexe unique.

Note. - Dans un espace tridimensionnel où la notion de direction est définie, le terme « grandeur scalaire » est souvent restreint à une grandeur indépendante de la direction.

scalar (quantity)

Quantity the numerical value of which is a single real or complex number.

Note. - In a three-dimensional space where the concept of direction is defined, the term "scalar quantity" is often restricted to a quantity independent of direction.

ar	(كمية) قياسية
de	skalare Größe; Skalar
es	magnitud escalar; escalar
it	grandezza scalare, scalare
ja	スカラ (量)
pl	wielkość skalarna; skalar
pt	grandeza escalar; escalar
sv	skalär (storhet)

101-11-10**grandeur vectorielle****vecteur**

Grandeur représentable par un élément d'un ensemble, dans lequel le produit d'un élément quelconque par un nombre soit réel soit complexe, ainsi que la somme de deux éléments quelconques sont des éléments de l'ensemble.

Notes 1. - Une grandeur vectorielle dans un espace à n dimensions est caractérisée par un ensemble ordonné de n nombres réels ou complexes, qui dépendent du choix des n vecteurs de base si n est supérieur à 1.

2. - Dans un espace réel à deux ou trois dimensions, une grandeur vectorielle est représentable par un segment orienté caractérisé par sa direction et sa longueur.

3. - Une grandeur vectorielle complexe V est définie par une partie réelle et une partie imaginaire : $V = A + jB$ où A et B sont des grandeurs vectorielles réelles.

4. - Une grandeur vectorielle est représentée par un symbole littéral en gras ou par un symbole surmonté d'une flèche: \vec{V} ou \vec{V} .

101-11-10 vector (quantity)

Quantity which can be represented as an element of a set, in which both the product of any element and either any real or any complex number and also the sum of any two elements are elements of the set.

- Notes*
1. - A vector quantity in an n -dimensional space is characterized by an ordered set of n real or complex numbers, which depend on the choice of the n base vectors if n is greater than 1.
 2. - For a real two- or three-dimensional space, a vector quantity can be represented as an oriented line segment characterized by its direction and length.
 3. - A complex vector quantity V is defined by a real part and an imaginary part:

$$V = A + jB \text{ where } A \text{ and } B \text{ are real vector quantities.}$$
 4. - A vector quantity is indicated by a letter symbol in bold-face type or by an arrow above a letter symbol: \vec{V} or \vec{V} .

ar	كمية متجهة
de	vektorielle Größe; Vektorgröße
es	magnitud vectorial; vector
it	grandezza vettoriale, vettore
ja	ベクトル(量)
pl	wielkość wektorowa; wektor
pt	grandeza vectorial; vector
sv	vektor(storhet)

101-11-11 matrice

Ensemble ordonné de $m \times n$ éléments, représenté par un tableau de m lignes et n colonnes.

Note. - Les éléments peuvent être des nombres, des grandeurs scalaires, vectorielles ou tensorielles, des ensembles, des fonctions, des opérateurs ou même des matrices.

matrix

Ordered set of $m \times n$ elements represented by m rows and n columns.

Note. - The elements may be numbers, scalar, vector or tensor quantities, sets, functions, operators or even matrices.

ar	مصفوفة
de	Matrix
es	matriz
it	matrice
ja	行列
pl	macierz
pt	matriz
sv	matris

101-11-12 grandeur tensorielle (du second ordre)**tenseur (du second ordre)**

Grandeur représentable dans un espace à n dimensions par une matrice carrée de $n \times n$ grandeurs réelles ou complexes t_{ij} , qui décrit une transformation linéaire d'un vecteur A en un vecteur B :

$$B_i = \sum_j t_{ij} A_j$$

tensor (quantity) (of second order)

Quantity characterized in an n -dimensional space by an $n \times n$ square matrix of real or complex quantities t_{ij} , which describes a linear transformation of a vector A into a vector B :

$$B_i = \sum_j t_{ij} A_j$$

ar	ممتدة (كمية) (من الرتبة الثانية)
de	tensorielle Größe (zweiter Stufe); Tensorgröße (zweiter Stufe)
es	magnitud tensorial (de segundo orden); tensor
it	grandezza tensoriale (del secondo ordine); tensore (del secondo ordine)
ja	テンソル(量)(二次の)
pl	wielkość tensorowa (drugiego rzędu); tensor (drugiego rzędu)
pt	grandeza tensorial (de segunda ordem); tensor (de segunda ordem)
sv	tensor(storhet)

101-11-13**vecteur de base**

Dans un espace à n dimensions, chacun des éléments d'un ensemble de n grandeurs vectorielles linéairement indépendantes.

Notes 1. - Pour un ensemble donné de vecteurs de base $A_1, A_2, \dots A_n$, toute grandeur vectorielle V peut être exprimée de façon univoque comme une combinaison linéaire.

$$V = a_1A_1 + a_2A_2 + \dots + a_nA_n$$

où $a_1, a_2, \dots a_n$ sont des grandeurs dont chacune a pour valeur numérique un nombre réel ou complexe unique.

2. - On choisit généralement comme vecteurs de base, dénotés $e_1, e_2, \dots e_n$, des grandeurs vectorielles réelles orthonormées sans dimension.

3. - Dans un espace à trois dimensions, les vecteurs de base sont généralement choisis par convention de façon à former un trièdre direct. Ils peuvent être dénotés e_x, e_y, e_z , ou i, j, k .

base vector

In an n -dimensional space, one of a set of n linearly independent vector quantities.

Notes 1. - For a given set of base vectors $A_1, A_2, \dots A_n$, any vector quantity V can be uniquely expressed as a linear combination

$$V = a_1A_1 + a_2A_2 + \dots + a_nA_n$$

where $a_1, a_2, \dots a_n$ are quantities, the numerical value of each being a single real or complex number.

2. - The base vectors are generally chosen as real orthonormal vector quantities of dimension one, denoted $e_1, e_2, \dots e_n$.

3. - In a three-dimensional space, the base vectors are usually taken by convention to form a right-handed trihedron. They can be denoted e_x, e_y, e_z , or i, j, k .

ar	متجه قاعدي
de	Basisvektor
es	vector de base
it	vettore di base
ja	基底ベクトル
pl	wektor podstawowy
pt	vector de base
sv	basvektor

101-11-14**coordonnée (d'un vecteur)**

Chacune des n quantités $a_1, a_2, \dots a_n$ caractérisant la grandeur vectorielle

$$V = a_1A_1 + a_2A_2 + \dots + a_nA_n$$

où $A_1, A_2, \dots A_n$, sont les vecteurs de base.

Note. - En anglais, le terme « coordinate » est employé uniquement pour les coordonnées d'un vecteur de position.

component (of a vector)**coordinate (of a vector)**

Any of the n quantities $a_1, a_2, \dots a_n$ characterizing the vector quantity

$$V = a_1A_1 + a_2A_2 + \dots + a_nA_n$$

where $A_1, A_2, \dots A_n$, are the base vectors.

Note. - In English, the term "coordinate" is only used for the components of a position vector.

ar	أحدائي (متجه) : مركبة (متجه)
de	Koordinate (einer vektoriellen Größe)
es	componente (de un vector); coordenada (de un vector)
it	coordinata (di un vettore)
ja	成分 (ベクトルの)
pl	współrzędna (wektora)
pt	coordenada (de um vector)
sv	komponent; koordinat

101-11-15**composante** (d'un vecteur)

Chacun des éléments d'un ensemble de grandeurs vectorielles linéairement indépendantes dont la somme est égale à une grandeur vectorielle donnée.

Note. - Exemple: chacun des produits d'une coordonnée d'une grandeur vectorielle par le vecteur de base correspondant.

component vector (of a vector)

One of a set of linearly independent vector quantities, the sum of which is equal to a given vector quantity.

Note. - Example: any of the products of a component of a vector quantity and the corresponding base vector.

ar	مركبة (لكمية متجهة)
de	Komponente (einer vektoriellen Größe)
es	componente vectorial (de un vector)
it	componente (di un vettore)
ja	成分ベクトル (ベクトルの)
pl	składowa (wektora)
pt	componente (de um vector)
sv	komposant

101-11-16**somme (vectorielle)**

Grandeur vectorielle dont chaque coordonnée est la somme des coordonnées correspondantes de grandeurs vectorielles données.

(vector) sum

Vector quantity for which each component is the sum of the corresponding components of given vector quantities.

ar	مجموع (متجه)
de	Vektorsumme
es	suma (vectorial)
it	somma (vettoriale)
ja	(ベクトル) 和
pl	suma wektorowa
pt	soma (vectorial)
sv	vektorsumma

101-11-17**produit scalaire**

Grandeur scalaire $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ définie pour deux grandeurs vectorielles \mathbf{A} et \mathbf{B} , données dans un espace à n dimensions muni de vecteurs de base orthonormés, par la somme des produits de chaque coordonnée A_i de la grandeur \mathbf{A} par la coordonnée correspondante B_i de la grandeur \mathbf{B} : $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_i A_i B_i$.

- Notes*
1. - Le produit scalaire ne dépend pas du choix des vecteurs de base.
 2. - Dans un espace réel à deux ou trois dimensions, le produit scalaire des grandeurs vectorielles est le produit des normes des deux vecteurs par le cosinus de leur angle :

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta.$$

3. - Pour deux grandeurs vectorielles complexes \mathbf{A} et \mathbf{B} , on peut selon l'application utiliser soit le produit scalaire $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, soit l'un des produits scalaires $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}^*$ ou $\mathbf{A}^* \cdot \mathbf{B}$. La grandeur $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^*$ est non négative.
4. - Le produit scalaire est indiqué par un point à mi-hauteur (\cdot) entre les deux symboles représentant les vecteurs.

101-11-17**scalar product****dot product**

Scalar quantity $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ defined for two given vector quantities \mathbf{A} and \mathbf{B} in n -dimensional space with orthonormal base vectors by the sum of the products of each coordinate A_i of the vector quantity \mathbf{A} and the corresponding coordinate B_i of the vector quantity \mathbf{B} : $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \sum_i A_i B_i$.

- Notes*
1. - The scalar product is independent of the choice of the base vectors.
 2. - For a real two- or three-dimensional space, the scalar product of the vector quantities is the product of the magnitudes of the two vectors and the cosine of the angle between them:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta.$$

3. - For two complex vector quantities \mathbf{A} and \mathbf{B} , either the scalar product $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ or one of the scalar products $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}^*$ and $\mathbf{A}^* \cdot \mathbf{B}$ may be used depending on the application. The quantity $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^*$ is non-negative.
4. - The scalar product is denoted by a half-line dot (•) between the two symbols representing the vectors.

ar	حاصل ضرب قیاسی
de	skalares Produkt
es	producto escalar
it	prodotto scalare
ja	スカラー積
pl	iloczyn skalarny
pt	produto escalar
sv	skalärprodukt

101-11-18**norme (d'un vecteur)**

module (terme déconseillé dans ce sens)

Grandeur scalaire non négative $|\mathbf{V}|$ dont le carré est égal au produit scalaire d'une grandeur vectorielle \mathbf{V} par sa conjuguée:

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{\mathbf{V} \cdot \mathbf{V}^*}$$

- Notes*
1. - En mathématiques, la norme définie ici est la norme euclidienne. D'autres normes peuvent être définies.
 2. - Dans un espace réel à deux ou trois dimensions, la norme d'une grandeur vectorielle est représentée par la longueur du segment orienté représentant la grandeur vectorielle.

magnitude (of a vector)

modulus (deprecated in this sense)

Non-negative scalar quantity $|\mathbf{V}|$, the square of which is equal to the scalar product of a vector quantity \mathbf{V} and its conjugate:

$$|\mathbf{V}| = \sqrt{\mathbf{V} \cdot \mathbf{V}^*}$$

- Notes*
1. - In mathematics, the concept defined here is also called Euclidean norm. Other norms can be defined.
 2. - For a real two- or three-dimensional space, the magnitude of a vector quantity is represented by the length of the oriented line segment representing the vector quantity.

ar	مقدار (متجه)
de	Betrag (einer vektoriellen Größe)
es	norma (de un vector); módulo (término desaconsejado en este sentido)
it	norma (di un vettore)
ja	絶対値 (ベクトルの)
pl	długość wektora; moduł (termin nie zalecany w tym sensie)
pt	norma (de um vector); módulo (de um vector) (desaconselhado)
sv	belopp (av vektor)

101-11-19**vecteur unité**

Vecteur de norme unité.

Note. - Un vecteur unité est souvent représenté par e .

unit vector

Vector of magnitude one.

Note. - A unit vector is often denoted by e .

ar	وحدة متجه
de	Einheitsvektor; Einsvektor
es	vector unitario
it	vettore unità; versore
ja	単位ベクトル
pl	wektor jednostkowy
pt	vector unitário
sv	enhetsvektor

101-11-20 orthogonal

Qualifie deux vecteurs non nuls dont le produit scalaire est nul.

Note. - Dans un espace réel à deux ou trois dimensions, des vecteurs orthogonaux sont aussi dits perpendiculaires.

orthogonal

Applies to two non-zero vectors the scalar product of which is zero.

Note. - In a real two- or three-dimensional space, orthogonal vectors are also called perpendicular.

ar	متعامد
de	orthogonal
es	ortogonal
it	ortogonale
ja	直交
pl	ortogonalny
pt	ortogonal
sv	ortogonal

101-11-21 orthonormé

Qualifie un ensemble de vecteurs unités réels deux à deux orthogonaux.

orthonormal

Applies to a set of real unit vectors which are orthogonal to one another.

ar	متعامد معياري او عياري
de	orthonormiert
es	ortonormal
it	ortonormale
ja	正規直交
pl	ortonormalny
pt	ortonormalado
sv	ortonormerad

101-11-22 angle (de deux vecteurs)

Grandeur scalaire θ telle que $0 \leq \theta \leq \pi$, dont le cosinus est le rapport du produit scalaire de deux grandeurs vectorielles réelles A et B données au produit de leurs normes :

$$\theta = \arccos \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|}$$

angle (between two vectors)

Scalar quantity θ such that $0 \leq \theta \leq \pi$, the cosine of which is the ratio of the scalar product of two given real vector quantities A and B to the product of their magnitudes:

$$\theta = \arccos \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}| |\mathbf{B}|}$$

ar	زاوية بين (متجهين)
de	Winkel (zwischen zwei Vektorgrößen)
es	ángulo (entre dos vectores)
it	angolo tra due vettori
ja	角 (二つのベクトルがなす)
pl	kąt (między dwoma wektorami)
pt	ângulo (de dois vectores)
sv	vinkel (mellan två vektorer)

101-11-23**trièdre direct**

Dans un espace à trois dimensions, ensemble de trois grandeurs vectorielles réelles linéairement indépendantes \mathbf{A} , \mathbf{B} , \mathbf{C} , tel que, pour un observateur regardant dans la direction de \mathbf{C} , la rotation d'angle minimal qui amène \mathbf{A} sur \mathbf{B} se fait dans le sens des aiguilles d'une montre.

Note. - Les grandeurs vectorielles d'un trièdre direct ont des directions qui correspondent respectivement à celles du pouce (\mathbf{A}), de l'index (\mathbf{B}) et du majeur (\mathbf{C}) de la main droite, lorsque le majeur pointe à angle droit des autres doigts.

right-handed trihedron

In a three-dimensional space, a set of three real linearly independent vector quantities \mathbf{A} , \mathbf{B} , \mathbf{C} , such that for an observer looking in the direction of \mathbf{C} , the rotation through the smaller angle from \mathbf{A} to \mathbf{B} is observed to be in the clockwise sense.

Note. - The vector quantities of a right-handed trihedron are oriented: the thumb (\mathbf{A}), the forefinger (\mathbf{B}) and the middle finger (\mathbf{C}) of the right hand, when the latter (\mathbf{C}) is pointing at right angles to the others (\mathbf{A}) and (\mathbf{B}).

ar	ثلاثي الاسطح من الجهة اليمنى
de	Rechtssystem; rechtshändiges Dreibein
es	tridro directo
it	tridro diretto
ja	右手系
pl	triada prawoskrętna
pt	tridro directo
sv	högertrieder

101-11-24**produit vectoriel**

Dans un espace à trois dimensions muni de vecteurs de base orthonormés \mathbf{e}_1 , \mathbf{e}_2 , \mathbf{e}_3 formant un trièdre direct, grandeur vectorielle $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ définie pour deux grandeurs vectorielles données

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3 \quad \text{et} \quad \mathbf{B} = B_1\mathbf{e}_1 + B_2\mathbf{e}_2 + B_3\mathbf{e}_3$$

par : $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_2B_3 - A_3B_2)\mathbf{e}_1 + (A_3B_1 - A_1B_3)\mathbf{e}_2 + (A_1B_2 - A_2B_1)\mathbf{e}_3.$

- Notes*
1. - Le produit vectoriel ne dépend pas du choix des vecteurs de base.
 2. - Le produit vectoriel est orthogonal aux deux grandeurs vectorielles données.
 3. - Pour deux grandeurs vectorielles réelles,
 - les trois grandeurs vectorielles \mathbf{A} , \mathbf{B} et $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ forment un trièdre direct ;
 - la norme du produit vectoriel est le produit des normes des deux grandeurs vectorielles données et de la valeur absolue du sinus de leur angle: $|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| |\sin \theta|$.
 4. - Pour deux grandeurs vectorielles complexes \mathbf{A} et \mathbf{B} , on peut selon l'application utiliser soit le produit vectoriel $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$, soit l'un des produits vectoriels $\mathbf{A}^* \times \mathbf{B}$ ou $\mathbf{A} \times \mathbf{B}^*$.
 5. - Le produit vectoriel est indiqué par une croix (\times) entre les deux symboles représentant les vecteurs. L'emploi du symbole \wedge est déconseillé.

vector product**cross product**

In a three-dimensional space with orthonormal base vectors \mathbf{e}_1 , \mathbf{e}_2 , \mathbf{e}_3 forming a right-handed trihedron, vector quantity $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ defined for two given vector quantities

$$\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3 \quad \text{and} \quad \mathbf{B} = B_1\mathbf{e}_1 + B_2\mathbf{e}_2 + B_3\mathbf{e}_3$$

by: $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = (A_2B_3 - A_3B_2)\mathbf{e}_1 + (A_3B_1 - A_1B_3)\mathbf{e}_2 + (A_1B_2 - A_2B_1)\mathbf{e}_3.$

- Notes*
1. - The vector product is independent of the choice of the base vectors.
 2. - The vector product is orthogonal to the two given vector quantities.
 3. - For two real vector quantities,
 - the three vector quantities \mathbf{A} , \mathbf{B} and $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ form a right-handed trihedron;
 - the magnitude of the vector product is the product of the magnitudes of the two given vector quantities and the absolute value of the sine of the angle between them:
$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| |\sin \theta|.$$
 4. - For two complex vector quantities \mathbf{A} and \mathbf{B} , either the vector product $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ or one of the vector products $\mathbf{A}^* \times \mathbf{B}$ or $\mathbf{A} \times \mathbf{B}^*$ may be used depending on the application.
 5. - The vector product operation is denoted by a cross (\times) between the two symbols representing the vectors. The use of the symbol \wedge is deprecated.

ar	حاصل ضرب اتجاهي
de	Vektorprodukt; vektorielles Produkt
es	producto vectorial
it	prodotto vettoriale
ja	ベクトル積
pl	iloczyn wektorowy
pt	produto vectorial
sv	vektorprodukt; kryssprodukt

101-11-25**élément scalaire d'arc (symbole : ds)**

Grandeur scalaire associée à une courbe donnée en un point donné, égale à la longueur d'un arc infinitésimal de la courbe contenant le point.

scalar line element (symbol: ds)

Scalar quantity associated with a given curve at a given point, equal to the length of an infinitesimal portion of the curve containing the point.

ar	عنصر خطی قیاسی (الرمز : ds)
de	skalares Linienelement
es	elemento escalar de arco (símbolo:ds)
it	elemento scalare d'arco
ja	スカラー線要素 (記号: $d s$)
pl	element skalarnej łuku
pt	elemento escalar de arco
sv	bågelement

101-11-26**élément (vectoriel) d'arc**

Grandeur vectorielle réelle tangente à une courbe orientée donnée en un point donné, dont la norme est la longueur d'un arc infinitésimal de la courbe contenant le point et dont la direction correspond à l'orientation de la courbe.

Note. - Un élément vectoriel d'arc est désigné par $e_t ds$, par $t ds$ ou par dr , où $e_t = t$ est un vecteur unité tangent à la courbe, ds un élément scalaire d'arc, dr la différentielle du rayon vecteur r décrivant la courbe par rapport à un point origine.

(vector) line element

Real vector quantity tangent to a given oriented curve at a given point, the magnitude of which is the length of an infinitesimal portion of the curve containing the point and the direction of which corresponds to the orientation of the curve.

Note. - A vector line element is designated by $e_t ds$, by $t ds$ or by dr , where $e_t = t$ is a unit vector tangential to the curve, ds is a scalar line element, dr is the differential of the position vector r describing the curve with respect to a zero point.

ar	عنصر خطی (اجهایی)
de	vektorielles Linienelement
es	elemento (vectorial) de arco
it	elemento (vettoriale) d'arco
ja	(ベクトル) 線要素
pl	element wektorowy łuku
pt	elemento (vectorial) de arco
sv	bågelementvektor

101-11-27**intégrale curviligne****intégrale de ligne**

Intégrale étendue à un arc orienté d'une courbe, dont l'élément différentiel est soit le produit d'une grandeur scalaire par l'élément scalaire ou vectoriel d'arc, soit le produit d'une grandeur vectorielle par l'élément scalaire d'arc, soit le produit scalaire d'une grandeur vectorielle par l'élément vectoriel d'arc.

Note. - Cette intégrale peut être une grandeur scalaire ou vectorielle suivant la nature du produit considéré.

line integral

Integral in a specified direction along a portion of a curve, the differential element of which is either the product of a scalar quantity and the scalar or vector line element, or the product of a vector quantity and the scalar line element, or the scalar product of a vector quantity and the vector line element.

Note. - This integral may be a scalar or vector quantity according to the kind of product.

ar	تكامل خطی
de	Linienintegral
es	integral curvilínea; integral de línea
it	integrale di linea
ja	線積分
pl	całka krzywoliniowa
pt	integral curvilíneo; integral de linha
sv	kurvintegral; linjeintegral

101-11-28**circulation**

Grandeur scalaire égale à l'intégrale de ligne dont l'élément différentiel est le produit scalaire d'une grandeur vectorielle par l'élément vectoriel d'arc.

Note. - En anglais, le terme « circulation » n'est employé que pour une circulation le long d'un contour fermé.

scalar line integral**circulation**

Line integral whose differential element is the scalar product of a vector quantity and the vector line element.

Note. - In English, the term "circulation" is only used for a scalar line integral along a closed path.

ar	تكامل خطی قیاسی دورانی
de	skalares Linienintegral; Umlauftintegral
es	circulación
it	integrale scalare di linea
ja	スカラーライン積分
pl	cyrkulacja
pt	circulação; integral de linha escalar
sv	skalär kurvintegral

101-11-29**élément scalaire de surface (symbole : dA)**

Grandeur scalaire associée à une surface donnée en un point donné, égale à l'aire d'un élément infinitésimal de cette surface contenant le point.

scalar surface element (symbol: dA)

Scalar quantity associated with a given surface at a given point, equal to the area of an infinitesimal surface element containing the point.

ar	عنصر سطحي قياسي (الرمز : dA)
de	skalares Flächenelement
es	elemento escalar de superficie (símbolo: dA)
it	elemento scalare di superficie
ja	スカラーフェース要素 (記号: d A)
pl	element skalarne powierzchni
pt	elemento escalar de superficie
sv	areaelement

101-11-30**élément (vectoriel) de surface**

Dans un espace à trois dimensions, grandeur vectorielle réelle normale à une surface donnée en un point donné, dont la norme est l'aire d'un élément infinitésimal de cette surface contenant le point.

- Notes*
1. - La direction de l'élément vectoriel de surface définit l'orientation de la surface en ce point comme étant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un observateur regardant dans la direction opposée de celle du vecteur.
 2. - Un élément vectoriel de surface est désigné par $e_n dA$ ou par ndA , où $e_n = n$ est un vecteur unité normal à la surface et où dA est un élément scalaire de surface.

(vector) surface element

In a three-dimensional space, real vector quantity normal to a surface at a given point, the magnitude of which is the area of an infinitesimal surface element containing the point.

- Notes*
1. - The direction of the vector surface element defines the orientation of the surface at that point as being in the anti-clockwise direction for an observer looking in the direction opposite to that of the vector.
 2. - A vector surface element is designated by $e_n dA$ or by ndA , where $e_n = n$ is a unit vector normal to the surface and dA is a scalar surface element.

ar	عنصر سطحي (اتجاهی)
de	vektorielles Flächenelement
es	elemento (vectorial) de superficie
it	elemento (vettoriale) di superficie
ja	(ベクトル) 面要素
pl	element wektorowy powierzchni
pt	elemento (vectorial) de superficie
sv	areaelementvektor

101-11-31**intégrale de surface**

Intégrale étendue à une portion d'une surface, dont l'élément différentiel est le produit d'une grandeur scalaire ou vectorielle par l'élément scalaire ou vectoriel de surface.

Note. - Cette intégrale peut être une grandeur scalaire ou vectorielle suivant la nature du produit considéré.

surface integral

Integral over a portion of a surface, the differential element of which is the product of a scalar or vector quantity and the scalar or vector surface element.

Note. - This integral may be a scalar or vector quantity according to the kind of product.

ar	تكامل على سطح
de	Flächenintegral
es	integral de superficie
it	integrale di superficie
ja	面積分
pl	całka powierzchniowa
pt	integral de superfície
sv	ytintegral

101-11-32**flux** (d'une grandeur vectorielle)

Intégrale de surface dont l'élément différentiel est le produit scalaire d'une grandeur vectorielle par l'élément vectoriel de surface.

flux (of a vector quantity)

Surface integral, the differential element of which is the scalar product of a vector quantity and the vector surface element.

ar	فيض كمية متجهة
de	Fluß (einer vektoriellen Größe)
es	flujo (de una magnitud vectorial)
it	flusso (di una grandezza vettoriale)
ja	(ベクトル) 束
pl	strumień (wielkości wektorowej)
pt	fluxo (de uma grandeza vectorial)
sv	vektorflöde

101-11-33**intégrale de volume**

Intégrale étendue à un volume donné, dont l'élément différentiel est le produit d'une grandeur scalaire ou vectorielle par l'élément de volume.

volume integral

Integral over a volume the differential element of which is the product of a scalar or vector quantity and the volume element.

ar	تكامل حجمي
de	Volumenintegral
es	integral de volumen
it	integrale di volume
ja	体積積分
pl	całka objętościowa
pt	integral de volume
sv	volyminTEGRAL

101-11-34**champ** (1)

Etat d'un domaine déterminé dans lequel une grandeur ou un ensemble de grandeurs liées entre elles existe en chaque point et dépend de la position du point.

Note. - Un champ peut représenter un phénomène physique, comme par exemple un champ de pression acoustique, un champ de pesanteur, le champ magnétique terrestre, un champ électromagnétique.

field

State of a region in which a quantity or an interrelated set of quantities exists at each point and depends on the position of the point.

Note. - A field may represent a physical phenomenon such as an acoustic pressure field, a gravity field, the Earth's magnetic field, an electromagnetic field.

ar	مجال
de	Feld
es	campo
it	campo
ja	場
pl	pole
pt	campo
sv	fält

101-11-35**champ (2)**

Grandeur scalaire, vectorielle ou tensorielle, qui existe en chaque point d'un domaine déterminé et qui dépend de la position de ce point.

Notes 1. - Un champ peut être une fonction du temps.

2. - En anglais le terme « field quantity », en français « grandeur de champ », est aussi utilisé pour désigner une grandeur telle que tension, courant, pression acoustique, champ électrique, dont le carré est proportionnel à une puissance dans les systèmes linéaires.

field quantity

Scalar, vector or tensor quantity, existing at each point of a defined region and depending on the position of the point.

Notes 1. - A field quantity may be a function of time.

2. - In English the term "field quantity", in French "grandeur de champ", is also used to denote a quantity such as electric tension, current, sound pressure, electric field strength, the square of which in linear systems is proportional to power.

ar كمية مجالية

de Feldgröße

es campo (magnitud)

it grandezza di campo; campo

ja 場の数量

pl wielkość polowa

pt grandeza de campo

sv fältstorhet

101-11-36**(opérateur) nabla (symbole : ∇)**

Vecteur symbolique utilisé pour dénoter des opérateurs différentiels scalaires ou vectoriels, s'appliquant à des champs scalaires ou vectoriels, et qui, en coordonnées cartésiennes orthonormées, est représenté par

$$\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z}$$

où e_x, e_y, e_z sont les vecteurs unités des axes x, y, z .

nabla (operator) (symbol: ∇)

Symbolic vector used to denote scalar or vector differential operators operating on scalar or vector field quantities, and which, in orthonormal Cartesian coordinates, is represented by

$$\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z}$$

where e_x, e_y, e_z are unit vectors along the x, y, z axes.

ar نابلا (مؤثر) (∇ : الرمز)

de Differentialoperator; Nabla(-Operator)

es (operador) nabla (símbolo: ∇)

it operatore nabla; nabla

ja ナブラ (演算子) (記号: ∇)

pl (operator) nabla

pt (operador) nabla

sv nablaoperatorn

101-11-37**gradient**

Grandeur vectorielle **grad** f associée en chaque point à un champ scalaire f , dont la direction est normale à la surface sur laquelle le champ a une valeur constante, dans le sens des champs croissants, et dont la norme est égale à la valeur absolue de la dérivée du champ par rapport à la distance dans cette direction normale.

Notes 1. - Le gradient exprime la variation du champ entre le point donné et un point situé à une distance infinitésimale ds dans la direction d'un vecteur unité donné e par le produit scalaire $df = \mathbf{grad} f \cdot e ds$.

2. - En coordonnées cartésiennes orthonormées, les trois coordonnées du gradient sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$$

3. - Le gradient du champ f est représenté par **grad** f ou par ∇f .

gradient

Vector quantity **grad** f associated at each point with a scalar field quantity f , having a direction normal to the surface on which the field quantity has a constant value, in the sense of increasing value of f , and a magnitude equal to the absolute value of the derivative of f with respect to distance in this normal direction.

Notes 1. - The gradient expresses the variation of the field quantity from the given point to a point at infinitesimal distance ds in the direction of a given unit vector e by the scalar product $df = \mathbf{grad} f \cdot e ds$.

2. - In orthonormal Cartesian coordinates, the three components of the gradient are:

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$$

3. - The gradient of the field quantity f is denoted by **grad** f or by ∇f .

ar	منحدر
de	Gradient
es	gradiente
it	gradiente
ja	勾配
pl	gradient
pt	gradiente
sv	gradient

101-11-38**potentiel (scalaire)**

Champ scalaire φ , s'il existe, dont l'opposé du gradient est un champ vectoriel donné f :

$$f = -\mathbf{grad} \varphi.$$

Notes 1. - On dit que le champ vectoriel donné dérive du potentiel scalaire.

2. - Le potentiel scalaire n'est pas unique puisqu'une grandeur scalaire constante quelconque peut être ajoutée à un potentiel scalaire donné sans changer son gradient.

(scalar) potential

Scalar field quantity φ , when it exists, the negative of the gradient of which is the field quantity f of a given vector field:

$$f = -\mathbf{grad} \varphi.$$

Notes 1. - The given vector field is said to be derived from the scalar potential.

2. - The scalar potential is not unique since any constant scalar quantity can be added to a given scalar potential without changing its gradient.

ar	جهد (قياسي)
de	(skalares) Potential
es	potencial (escalar)
it	potenziale (scalare)
ja	(スカラー) ポテンシャル
pl	potencjał (skalarny)
pt	potencial (escalar)
sv	potential

101-11-39**équipotential**

Qualifie un ensemble de points qui sont tous au même potentiel scalaire.

equipotential

Pertaining to a set of points all of which are at the same scalar potential.

ar	متساوي الجهد
de	Äquipotential
es	equipotencial
it	equipotenziale
ja	等ポテンシャル
pl	ekwipotencjalny
pt	equipotencial
sv	ekvipotentiell

101-11-40**divergence**

Grandeur scalaire $\text{div } \mathbf{f}$ associée en chaque point à un champ vectoriel \mathbf{f} , égale à la limite du quotient du flux de la grandeur vectorielle sortant d'une surface fermée par le volume limité par cette surface lorsque toutes ses dimensions géométriques tendent vers zéro :

$$\text{div } \mathbf{f} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{e}_n \, dA$$

où $\mathbf{e}_n \, dA$ est l'élément vectoriel de surface et V le volume.

Notes 1. - En coordonnées cartésiennes orthonormées, la divergence est :

$$\text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

2. - La divergence du champ \mathbf{f} est représentée par $\text{div } \mathbf{f}$ ou par $\nabla \cdot \mathbf{f}$.

divergence

Scalar quantity $\text{div } \mathbf{f}$ associated at each point with a vector field quantity \mathbf{f} , equal to the limit of the flux of the vector quantity which emerges from a closed surface, divided by the volume contained within the surface when all its geometrical dimensions become infinitesimal:

$$\text{div } \mathbf{f} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{e}_n \, dA$$

where $\mathbf{e}_n \, dA$ is the vector surface element and V the volume.

Notes 1. - In orthonormal Cartesian coordinates, the divergence is:

$$\text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}$$

2. - The divergence of the field \mathbf{f} is denoted by $\text{div } \mathbf{f}$ or by $\nabla \cdot \mathbf{f}$.

ar	تَبَاعِد
de	Divergenz
es	divergencia
it	divergenza
ja	発散
pl	dywergencja
pt	divergência
sv	divergens

101-11-41**rotationnel**

Grandeur vectorielle $\text{rot } \mathbf{f}$ associée en chaque point à un champ vectoriel \mathbf{f} , égale à la limite du quotient de l'intégrale, sur une surface fermée, du produit vectoriel du champ et de l'élément vectoriel de surface orienté vers l'intérieur, par le volume limité par la surface lorsque toutes ses dimensions géométriques tendent vers zéro :

$$\text{rot } \mathbf{f} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int \mathbf{f} \times \mathbf{e}_n \, dA$$

où $\mathbf{e}_n dA$ est l'élément vectoriel de surface et V le volume.

Notes 1. - En coordonnées cartésiennes orthonormées, les trois coordonnées du rotationnel sont :

$$\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}$$

2. - Le rotationnel du champ \mathbf{f} est représenté par $\text{rot } \mathbf{f}$, par $\text{curl } \mathbf{f}$ ou par $\nabla \times \mathbf{f}$.

rotation**curl**

Vector quantity $\text{rot } \mathbf{f}$ associated at each point with a vector field quantity \mathbf{f} , equal to the limit of the integral over a closed surface of the vector product of the vector field quantity and the vector surface element oriented inwards, divided by the volume contained within the surface when all its geometrical dimensions become infinitesimal:

$$\text{rot } \mathbf{f} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int \mathbf{f} \times \mathbf{e}_n \, dA$$

where $\mathbf{e}_n dA$ is the vector surface element and V the volume.

Notes 1. - In orthonormal Cartesian coordinates, the three components of the rotation are:

$$\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}$$

2. - The rotation of the field \mathbf{f} is denoted by $\text{rot } \mathbf{f}$, by $\text{curl } \mathbf{f}$, or by $\nabla \times \mathbf{f}$.

ar	كيرل؛ دوران
de	Rotor; Rotation
es	rotacional
it	rotore
ja	回転
pl	rotacja
pt	rotacional
sv	rotation

101-11-42**potentiel vecteur**

Champ vectoriel \mathbf{A} , s'il existe, dont le rotationnel est un champ vectoriel donné \mathbf{f} :

$$\mathbf{f} = \text{rot } \mathbf{A}.$$

Notes 1. - On dit que le champ vectoriel donné dérive du potentiel vecteur.

2. - Le potentiel vecteur n'est pas unique puisqu'un champ vectoriel irrotationnel quelconque peut être ajouté à un potentiel vecteur donné sans changer son rotationnel. Le potentiel vecteur est souvent choisi de telle sorte que sa divergence soit nulle.

vector potential

Vector field quantity \mathbf{A} , when it exists, the rotation of which is the field quantity \mathbf{f} of a given vector field:

$$\mathbf{f} = \text{rot } \mathbf{A}.$$

Notes 1. - The given vector field is said to be derived from the vector potential.

2. - The vector potential is not unique since any irrotational vector field quantity can be added to a given vector potential without changing its rotation. The vector potential is often chosen so that its divergence is zero.

ar	جهد ابعادی
de	Vektorpotential
es	potencial vector
it	potenziale vettore
ja	ベクトルポテンシャル
pl	potencjał wektorowy
pt	potencial vector
sv	vektorpotential

101-11-43**laplacien (scalaire)**

Grandeur scalaire Δf associée en chaque point à un champ scalaire f , définie par la divergence du gradient du champ scalaire :

$$\Delta f = \operatorname{div} \operatorname{grad} f.$$

Note. - En coordonnées cartésiennes orthonormées, le laplacien scalaire est :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Laplacian (of a scalar field quantity)

Scalar quantity Δf associated at each point with a scalar field quantity f , equal to the divergence of the gradient of the scalar field quantity:

$$\Delta f = \operatorname{div} \operatorname{grad} f.$$

Note. - In orthonormal Cartesian coordinates, the Laplacian of a scalar field quantity is:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

ar **لابلاسيه (الكمية في مجال قياسي)**

de (skalarer) Laplace-Operator (angewandt auf eine skalare Feldgröße)

es laplaciana (escalar)

it laplaciano (scalare)

ja ラプラスアン (スカラー場の)

pl laplasjan (skalarny)

pt laplaciano (escalar)

sv laplaceoperatorn (för skalärfält)

101-11-44**laplacien vectoriel**

Grandeur vectorielle Δf associée en chaque point à un champ vectoriel f , égale à la différence entre le gradient de la divergence du champ vectoriel et le rotationnel du rotationnel de ce champ :

$$\Delta f = \operatorname{grad} \operatorname{div} f - \operatorname{rot} \operatorname{rot} f$$

Note. - En coordonnées cartésiennes orthonormées, les trois coordonnées du laplacien vectoriel sont :

$$\frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial^2 f_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial z^2}$$

Laplacian (of a vector field quantity)

Vector quantity Δf associated at each point with a vector field quantity f , equal to the gradient of the divergence of the vector field quantity minus the rotation of the rotation of this vector field quantity:

$$\Delta f = \operatorname{grad} \operatorname{div} f - \operatorname{rot} \operatorname{rot} f$$

Note. - In orthonormal Cartesian coordinates, the three components of the Laplacian of a vector field quantity are:

$$\frac{\partial^2 f_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_x}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial^2 f_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_y}{\partial z^2}, \quad \frac{\partial^2 f_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f_z}{\partial z^2}$$

ar **لابلاسيه (الكمية في مجال متجه)**

de (vektorieller) Laplace-Operator (angewandt auf eine vektorielle Feldgröße)

es laplaciana vectorial

it laplaciano vettoriale

ja ラプラスアン (ベクトル場の)

pl laplasjan wektorowy

pt laplaciano vectorial

sv laplaceoperatorn (för vektorfält)

101-11-45**champ à flux conservatif****champ solénoïdal**

Champ caractérisé par une grandeur vectorielle de divergence nulle.

zero divergence field**solenoidal field**

Field characterized by a vector field quantity having zero divergence.

ar **مجال لولي**

de quellenfreies Feld

es campo de flujo conservativo; campo adivergente

it campo solenoidale

ja ゼロ発散場

pl pole bezźródłowe

pt campo de fluxo conservativo; campo solenoidal

sv källfritt fält

101-11-46**champ irrotationnel**

Champ caractérisé par une grandeur vectorielle de rotationnel nul.

irrotational field

Field characterized by a vector field quantity having zero rotation.

ar	مجال غير دوراني
de	wirbelfreies Feld
es	campo irrotacional
it	campo irrotazionale
ja	渦なし場
pl	pole bezwirowe
pt	campo irrotacional
sv	virvelfritt fält

101-11-47**ligne de champ**

Dans un champ vectoriel, courbe dont la tangente en chaque point a même support que le champ en ce point.

field line

In a vector field, a path for which the tangent at each point is parallel to the field quantity at that point.

ar	خط المجال
de	Feldlinie
es	línea de campo
it	linea di campo
ja	場曲線
pl	linia pola
pt	linha de campo
sv	fältlinje

SECTION 101-12 – NOTIONS RELATIVES À L'INFORMATION

SECTION 101-12 – CONCEPTS RELATED TO INFORMATION

101-12-01 information

(ISO/IEC 2382-1) Connaissance concernant un objet tel qu'un fait, un événement, une chose, un processus ou une idée, y compris une notion, et qui, dans un contexte déterminé, a une signification particulière.
 – 01.01.01
 (701-01-01 MOD)

information

Knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning.

ar	معلومات
de	Information
es	información
it	informazione
ja	情報
pl	informacja
pt	informação
sv	information

101-12-02 signal

(701-01-02 MOD) Phénomène physique dont la présence, l'absence ou les variations sont considérées comme représentant des informations.
 (702-04-01 MOD)

signal

Physical phenomenon whose presence, absence or variation is considered as representing information.

ar	إشارة
de	Signal
es	señal
it	segnaile
ja	信号
pl	sygnał
pt	sinal
sv	signal

101-12-03 données

(ISO/IEC 2382-1) Représentation réinterprétable d'une information sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l'interprétation ou au traitement.
 – 01.01.02
 (701-01-11 MOD)

data

Reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing.

ar	بيانات
de	Daten
es	datos
it	dati
ja	データ
pl	dane
pt	dados
sv	data

101-12-04 code

(701-03-07 MOD) Ensemble de règles définissant une correspondance biunivoque entre des informations et leur représentation par des caractères, des symboles ou des éléments de signal.

code

Set of rules defining a one-to-one correspondence between information and its representation by characters, symbols or signal elements.

ar	شفرة
de	Code
es	código
it	codice
ja	コード
pl	kod
pt	código
sv	kod

101-12-05**analogique**

Qualifie la représentation d'informations au moyen d'une grandeur physique susceptible à tout instant d'un intervalle de temps continu de prendre une quelconque des valeurs d'un intervalle continu de valeurs.

Note. - La grandeur considérée peut, par exemple, suivre de façon continue les valeurs d'une autre grandeur physique représentant des informations.

analogue**analog (US)**

Pertaining to the representation of information by means of a physical quantity which may at any instant within a continuous time interval assume any value within a continuous interval of values.

Note. - The quantity considered may, for example, follow continuously the values of another physical quantity representing information.

ar	متناظر
de	analog
es	analógico
it	analogico
ja	アナログ
pl	analogowy
pt	analógico
sv	analog

101-12-06**valeur discrète**

L'une des valeurs d'un ensemble dénombrable de valeurs qu'une grandeur peut prendre.

discrete value

One value in a countable set of values that a quantity may take.

ar	قيمة متفرقة (أو منفصلة)
de	diskreter Wert
es	valor discreto
it	valore discreto
ja	離散値
pl	wartość dyskretna
pt	valor discreto
sv	diskret värde

101-12-07**numérique**

Qualifie la représentation d'informations par des états distincts ou des valeurs discrètes.

digital

Pertaining to the representation of information by distinct states or discrete values.

ar	رقمي
de	digital
es	digital
it	numerale; digitale
ja	デジタル
pl	cyfrowy
pt	digital; numérico
sv	digital

101-12-08

hybride (pour la représentation d'informations)

Qui combine représentation analogique et représentation numérique des informations.

hybrid (for representation of information)

Pertaining to a combination of analogue and digital representation of information.

ar هجين

de hybrid (bezüglich der Darstellung von Information)

es híbrido (para la representación de información)

it ibrido

ja ハイブリッド (情報を表現するための)

pl hybrydowy

pt híbrido (para a representação de informação)

sv hybrid

101-12-09

logique

Qualifie une transformation déterminée d'un nombre fini de variables d'entrée à valeurs discrètes en un nombre fini de variables de sortie à valeurs discrètes.

logic

Pertaining to a defined transformation of a finite number of inputs with discrete values to a finite number of outputs with discrete values.

ar منطق

de logisch

es lógica

it logico

ja 論理

pl logiczny

pt lógico

sv logik

SECTION 101-13 – DISTRIBUTIONS ET TRANSFORMATIONS INTÉGRALES**SECTION 101-13 – DISTRIBUTIONS AND INTEGRAL TRANSFORMATIONS****101-13-01****distribution**

Fonctionnelle linéaire continue qui associe un nombre réel ou complexe à toute fonction de variable réelle ou complexe appartenant à la classe des fonctions indéfiniment dérивables nulles en dehors d'un intervalle ou domaine borné.

- Notes*
1. - La définition provient de l'ouvrage original de Laurent Schwartz. Le terme « fonctionnelle » désigne une fonction associant un nombre à une fonction de variable réelle ou complexe.
 2. - Une fonction $D(x)$ peut être considérée comme une distribution D associant à une fonction $f(x)$ la valeur

$$D(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} D(x)f(x)dx$$

si cette intégrale existe.

3. - La dérivée d'une distribution D est un autre distribution D' définie pour toute fonction $f(x)$ par $D'(f) = -D(df/dx)$.

distribution

Continuous linear functional which assigns a real or complex number to any function of a real or complex variable in the class of infinitely differentiable functions vanishing outside a bounded interval or domain.

- Notes*
1. - The definition is derived from the original work by Laurent Schwartz. The term "functional" designates a function assigning a number to a function of real or complex variable.
 2. - A function $D(x)$ can be considered as a distribution D assigning to a function $f(x)$ the value

$$D(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} D(x)f(x)dx$$

if this integral exists.

3. - The derivative of a distribution D is another distribution D' defined for any function $f(x)$ by $D'(f) = -D(df/dx)$.

ar	توزيع
de	Distribution
es	distribución
it	distribuzione
ja	分布
pl	dystribucja
pt	distribuição
sv	distribution

101-13-02**(fonction) échelon unité** (symbole : $\epsilon(x)$)**fonction de Heaviside**

Fonction nulle pour toute valeur négative de la variable indépendante et égale à l'unité pour toute valeur positive.

- Notes*
1. - $\epsilon(x-x_0)$ représente un échelon unité à la valeur x_0 de la variable indépendante x .
 2. - La notation $H(x)$ est aussi utilisée. La notation $\vartheta(t)$ est utilisée pour la fonction échelon unité du temps. La notation $\Upsilon(x)$ a aussi été utilisée.

unit step function (symbol: $\epsilon(x)$)**Heaviside function**

Function, zero for all negative values of the independent variable and equal to unity for all positive values.

- Notes*
1. - $\epsilon(x-x_0)$ denotes a unit step at the value x_0 of the independent variable x .
 2. - Notation $H(x)$ is also used. Notation $\vartheta(t)$ is used for the unit step function of time. Notation $\Upsilon(x)$ has also been used.

ar	دالة هيavisaid، دالة الخطوة الواحدة (الرمز : $\epsilon(x)$)
----	--

de	Einheits-Sprungfunktion; Heaviside-Funktion
----	---

es	(función) escalón unidad (símbolo: $\epsilon(x)$); función de Heaviside
----	--

it	funzione gradino unitario; gradino unitario; funzione di Heaviside
----	--

ja	単位ステップ関数 (記号 : $\epsilon(x)$) ; ハビサイド関数
----	--

pl	skok jednostkowy Heaviside'a; funkcja Heaviside'a
----	---

pt	degrau unitário; função de Heaviside
----	--------------------------------------

sv	Heavisides stegfunktion
----	-------------------------

101-13-03**échelon unité généralisé**

Fonction égale à une constante pour toute valeur négative de la variable indépendante et égale à cette constante augmentée d'une unité pour toute valeur positive.

Note. - $c + \epsilon(x)$, où c est une constante et $\epsilon(x)$ est la fonction échelon unité, représente un échelon unité généralisé.

general unit step function

Function having a constant value for all negative values of the independent variable and a value increased by one unit for all positive values.

Note. - $c + \epsilon(x)$ denotes a general unit step function where c is a constant and $\epsilon(x)$ is the unit step function.

ar	دالة الخطوة الواحدة العامة
----	----------------------------

de	allgemeine Einheits-Sprungfunktion
----	------------------------------------

es	escalón unidad generalizado
----	-----------------------------

it	gradino unitario generalizzato
----	--------------------------------

ja	一般単位ステップ関数
----	------------

pl	skok jednostkowy
----	------------------

pt	degrau unitário generalizado
----	------------------------------

sv	generell enhetsstegsfunktion
----	------------------------------

101-13-04**rampe unité**

Fonction continue nulle pour toute valeur négative de la variable indépendante et croissant linéairement avec une pente égale à un pour les valeurs positives de la variable indépendante.

Note. - La rampe unité peut être représentée par $x \epsilon(x)$, où $\epsilon(x)$ est la fonction échelon unité.

unit ramp

Continuous function, zero for all negative values of the independent variable and increasing linearly with a slope equal to one for positive values of the independent variable.

Note. - The unit ramp may be denoted $x \epsilon(x)$, where $\epsilon(x)$ is the unit step function.

ar	وحدة انحدار
----	-------------

de	linearer Anstiegsvorgang
----	--------------------------

es	rampa unidad
----	--------------

it	rampa unitaria
----	----------------

ja	単位傾斜
----	------

pl	nachylenie jednostkowe
----	------------------------

pt	rampa unitária
----	----------------

sv	enhetsramp
----	------------

101-13-05**signum** (symbole : sgn)**fonction signe**

Fonction d'une variable réelle ayant la valeur -1 pour toute valeur négative de la variable, +1 pour toute valeur positive et 0 lorsque la variable est nulle.

signum (symbol: sgn)

Function of a real variable equal to -1 for all negative values of the variable, +1 for all positive values and 0 for the zero value.

ar دالة الاشارة (الرمز : **sgn**)

de Signum

es (función) signo (símbolo: sgn)

it segno; funzione segno

ja シグナム

pl funkcja signum

pt signum; função sinal

sv signum

101-13-06**distribution de Dirac** (symbole : δ)**impulsion unité****percussion unité**

Distribution δ associant à toute fonction $f(x)$, continue pour $x = 0$, la valeur $f(0)$.

- Notes*
1. - La distribution de Dirac peut être considérée comme la limite d'une fonction nulle en dehors d'un petit intervalle contenant l'origine, positive dans cet intervalle, et dont l'intégrale reste égale à l'unité lorsque cet intervalle tend vers zéro.
 2. - La distribution de Dirac est la dérivée de la fonction échelon unité considérée comme une distribution.
 3. - La distribution de Dirac peut être définie pour toute valeur x_0 de la variable x . La notation usuelle est :

$$f(x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) f(x) dx$$

Dirac function (symbol: δ)**unit pulse****unit impulse (US)**

Distribution δ assigning to any function $f(x)$, continuous for $x = 0$, the value $f(0)$.

- Notes*
1. - The Dirac function can be considered as the limit of a positive function, equal to zero outside a small interval containing the origin, and the integral of which remains equal to unity when this interval tends to zero.
 2. - The Dirac function is the derivative of the unit step function considered as a distribution.
 3. - The Dirac function can be defined for any value x_0 of the variable x . The usual notation is:

$$f(x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0) f(x) dx$$

ar وحدة نبضة; دالة ديراك (الرمز : δ)de δ -Distribution; Dirac-Distribution; idealer Einheitsstoßes función de Dirac (símbolo: δ); impulso unidad

it distribuzione di Dirac; impulso unitario

ja ディラック関数; 単位パルス

pl funkcja Diraca; impuls Diraca; impuls elementarny

pt impulso unitário; distribuição de Dirac; função de Dirac

sv Diracs deltafunktion

101-13-07**doublet unité** (symbole : δ')

Distribution qui est la dérivée de la distribution de Dirac.

Note. - Le doublet unité permet d'exprimer la valeur pour x_0 de la dérivée d'une fonction $f(x)$ dérivable pour $x = x_0$:

$$f'(x_0) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x - x_0) f(x) dx$$

unit doublet (symbol: δ')

Distribution being the derivative of the Dirac function.

Note. - The unit doublet can be used to express the value for x_0 of the derivative of a function $f(x)$ differentiable at x_0 :

$$f'(x_0) = - \int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(x - x_0) f(x) dx$$

ar	وحدة مزدوجة (δ' : الرمز)
de	Ableitung der δ -Distribution; idealer Einheits-Wechselstoß
es	doblete unidad (símbolo: δ')
it	doppietto unitario
ja	単位ダブレット
pl	dipuls
pt	doblete unitário
sv	enhetsdublett

101-13-08**série de Fourier**

Représentation d'une fonction périodique par la somme d'une constante, égale à la valeur moyenne de la fonction, et d'une série de termes sinusoïdaux dont les fréquences sont des multiples de la fréquence de la fonction.

Fourier series

Representation of a periodic function by the sum of its mean value and a series of sinusoidal terms the frequencies of which are integral multiples of the frequency of the function.

ar	متسلسلة فوريير
de	Fourier-Reihe
es	serie de Fourier
it	serie di Fourier
ja	フーリエ級数
pl	szereg Fouriera
pt	série de Fourier
sv	Fourier-serie

101-13-09**transformée de Fourier**

Pour une fonction réelle ou complexe $f(t)$ de la variable réelle t , fonction complexe $F(j\omega)$ de la variable réelle ω , donnée par la transformation intégrale

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Note. - La variable ω représente la pulsation.

Fourier transform

For a real or complex function $f(t)$ of the real variable t , complex function $F(j\omega)$ of the real variable ω , given by the integral transformation

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Note. - The variable ω represents angular frequency.

ar	تحويل فوريير
de	Fourier-Transformierte
es	transformada de Fourier
it	trasformata di Fourier
ja	フーリエ変換
pl	transformatia Fouriera
pt	transformada de Fourier
sv	Fourier-transform

101-13-10**transformée inverse de Fourier**

Représentation d'une fonction réelle ou complexe $f(t)$ de la variable réelle t par la transformation intégrale

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

où $F(j\omega)$ est la transformée de Fourier de la fonction.

inverse Fourier transform

Representation of a real or complex function $f(t)$ of the real variable t by the integral transformation

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

where $F(j\omega)$ is the Fourier transform of the function.

ar	تحويل فوريير العكسي
de	Fourierintegral; inverse Fourier-Transformierte; Originalfunktion der Fourier-Transformierten
es	transformada inversa de Fourier
it	trasformata inversa di Fourier
ja	フーリエ逆変換
pl	transformata Fouriera odwrotna
pt	transformada inversa de Fourier
sv	invers Fourier-transform

101-13-11**transformée de Laplace**

Pour une fonction réelle ou complexe $f(t)$ de la variable réelle t , fonction $F(s)$ de la variable complexe s , donnée par la transformation intégrale

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Note. - La variable s représente la pulsation complexe.

Laplace transform

For a real or complex function $f(t)$ of the real variable t , function $F(s)$ of a complex variable s given by the integral transformation

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

Note. - The variable s represents the complex angular frequency.

ar	تحويل لا بلاس
de	Laplace-Transformierte
es	transformada de Laplace
it	trasformata di Laplace
ja	ラプラス変換
pl	transformata Laplace'a
pt	transformada de Laplace
sv	Laplace-transform

101-13-12**transformée inverse de Laplace
intégrale de Mellin-Fourier**

Représentation d'une fonction réelle ou complexe $f(t)$ de la variable réelle t par la transformation intégrale

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

où $F(s)$ est la transformée de Laplace de la fonction et où σ est supérieur ou égal à l'abscisse de convergence de $F(s)$.

inverse Laplace transform

Representation of a real or complex function $f(t)$ of the real variable t by the integral transformation

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

where $F(s)$ is the Laplace transform of the function and where σ is greater or equal to the abscissa of convergence of $F(s)$.

ar تحويل لابلاس العكسي

de inverse Laplace-Transformierte; Originalfunktion der Laplace-Transformierten

es transformada inversa de Laplace; integral de Mellin-Fourier

it trasformata inversa di Laplace

ja ラプラス逆変換

pl transformata Laplace'a odwrotna; całka Mellina-Fouriera

pt transformada inversa de Laplace

sv invers Laplace-transform

101-13-13**transformée en Z**

Pour une fonction réelle $f(n)$ d'une variable entière n , fonction $F(z)$ d'une variable complexe z , donnée par

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)z^{-n}$$

Z-transform

For a real function $f(n)$ of a variable integer n , function $F(z)$ of a complex variable z given by

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)z^{-n}$$

ar Z - تحويل

de Z-Transformierte

es transformada Z

it trasformata Z

ja Z変換

pl transformata Z

pt transformada em z

sv Z-transform

SECTION 101-14 – GRANDEURS DÉPENDANT D'UNE VARIABLE**SECTION 101-14 – QUANTITIES DEPENDENT ON A VARIABLE**

**101-14-01 régime établi
régime permanent**

État d'un système physique dans lequel les caractéristiques pertinentes restent constantes dans le temps.

steady state

State of a physical system in which the relevant characteristics remain constant with time.

ar	حالة استقرار
de	stationärer Zustand; Beharrungszustand
es	régimen permanente
it	regime stazionario
ja	定常状態
pl	stan ustalony
pt	regime permanente; estado estabelecido
sv	stationärt tillstånd

101-14-02 transitoire (adjectif et nom)

(702-07-78 MOD) Se dit d'un phénomène ou d'une grandeur qui passe d'un régime établi à un autre régime établi consécutif.
(161-02-01 MOD)

transient (adjective and noun)

Pertaining to or designating a phenomenon or quantity which passes from one steady state to another consecutive steady state.

ar	عابر او عبور (صفة و اسم)
de	transient; Übergangs
es	transitorio (adjetivo y nombre)
it	transitorio
ja	過渡 (的) な
pl	nieustalony; przejściowy
pt	transitório (adjetivo e substantivo); transiente
sv	transient

101-14-03 oscillant

Alternativement croissant et décroissant.

oscillating

Alternately increasing and decreasing.

ar	متذبذب
de	oszillierend; schwingend
es	oscilante
it	oscillatorio
ja	振動的な
pl	oscytujący; drgający
pt	oscilante
sv	svängande; oscillerande

101-14-04 oscillation

(702-02-01 MOD) Phénomène physique caractérisé par une ou plusieurs grandeurs alternativement croissantes et décroissantes.

Note. - Le terme oscillation désigne aussi un cycle d'un tel phénomène.

oscillation

Physical phenomenon characterized by one or more alternately increasing and decreasing quantities.

Note. - The term oscillation is also used to designate one cycle of the phenomenon.

ar	تذبذب (أو ذبذبة)
de	Schwingung
es	oscilación
it	oscillazione
ja	振動
pl	oscylacje; drganie
pt	oscilação
sv	svängning

101-14-05**apériodique**

Qualifie un passage non-oscillant d'un régime établi à un autre.

aperiodic

Pertaining to a non-oscillating change from one steady state to another.

ar	لَا دُورِي
de	aperiodisch
es	aperiódico
it	aperiodico
ja	非周期的な
pl	aperiodyczny; nieokresowy
pt	aperiódico
sv	aperiodisk

101-14-06**périodique**

Qui se reproduit identiquement pour des valeurs en progression arithmétique de la variable indépendante.

periodic

Identically recurring at equal intervals of the independent variable.

ar	دُورِي
de	periodisch
es	periódico
it	periodico
ja	周期的な
pl	periodyczny; okresowy
pt	periódico
sv	periodisk

101-14-07**période**

Différence minimale entre deux valeurs de la variable indépendante pour lesquelles se reproduisent identiquement les valeurs d'une grandeur périodique.

Note. - Le symbole T est utilisé pour représenter la période lorsque la variable indépendante est le temps.

period

Smallest difference between two values of the independent variable at which the values of a periodic quantity are identically repeated.

Note. - The symbol T is used for the period when the independent variable is time.

ar	دُورَة
de	Periode; Periodendauer; Periodenlänge
es	período
it	periodo
ja	周期
pl	okres
pt	período
sv	svängningstid; period

101-14-08**fréquence (symbole : f)**

Inverse de la période.

Note. - Le symbole f est utilisé principalement lorsque la période est un temps.

frequency (symbol: f)

The reciprocal of the period.

Note. - The symbol f is mainly used when the period is a time.

ar	تردد (f : الرمز)
de	Frequenz
es	frecuencia (símbolo: f)
it	frequenza
ja	周波数
pl	częstotliwość
pt	frequência
sv	frekvens

101-14-09**synchron**

(702-04-17 MOD) Qualifie chacun de deux phénomènes variables dans le temps, de deux trames temporelles ou de deux signaux dont les instants significatifs homologues sont tous simultanés ou séparés par des intervalles de temps de durée pratiquement constante.

synchronous

Qualifying two time-varying phenomena, time scales or signals characterized by corresponding significant instants which are simultaneous or separated by time intervals of a substantially constant duration.

ar	متزامن
de	synchron
es	síncrono
it	sincrono
ja	同期した
pl	synchroniczny
pt	síncrono
sv	synkron

101-14-10**valeur instantanée**

Valeur, à un instant donné, d'une grandeur variable dans le temps.

instantaneous value

The value, at a given instant, of a time-dependent quantity.

ar	قيمة لحظية
de	Augenblickswert; Momentanwert
es	valor instantáneo
it	valore istantaneo
ja	瞬時値
pl	wartość ustalona
pt	valor instantâneo
sv	momentanvärde

101-14-11**valeur de crête**

Valeur maximale d'une grandeur dans un intervalle de temps spécifié.

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle de temps a une durée égale à la période.

peak value

Maximum value of a quantity during a specified time interval.

Note. - For a periodic quantity, the time interval has a duration equal to the period.

ar	قيمة عظمى (قمة)
de	Maximalwert; Spitzenwert
es	valor de cresta; valor de pico
it	valore di cresta; valore di picco
ja	ピーク値
pl	wartość szczytowa
pt	valor de pico
sv	toppvärde

101-14-12**valeur de creux**

Valeur minimale d'une grandeur dans un intervalle de temps spécifié.

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle de temps a une durée égale à la période.

valley value

Minimum value of a quantity during a specified time interval.

Note. - For a periodic quantity, the time interval has a duration equal to the period.

ar	قيمة صغرى (قاع)
de	Minimalwert; Talwert
es	valor de valle
it	valore di picco negativo
ja	最低値
pl	wartość siodłowa
pt	valor de cava
sv	dalvärde

101-14-13**valeur de crête à creux****valeur de crête à crête** (terme désuet)

Différence entre les valeurs de crête et de creux dans le même intervalle de temps spécifié.

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle de temps a une durée égale à la période.**peak-to-valley value****peak-to-peak value** (obsolete)

Difference between peak and valley values during the same specified time interval.

Note. - For a periodic quantity, the time interval has a duration equal to the period.ar **قيمة بين القمة والقاع**de **Schwingungsbreite; Schwankung; Spitze-Tal-Wert**es **valor de cresta a valle**it **valore picco-picco**ja **ピーク ピーク**pl **wartość szczytowo-siodłowa;** wartość międzyszczytowa (termin nie zalecany w tym sensie)pt **valor de pico a cava;** valor de pico a pico (obsolete)sv **topp-till-dalvärde****101-14-14****(valeur) moyenne****(valeur) moyenne arithmétique**1) Pour n grandeurs x_1, x_2, \dots, x_n , quotient de la somme des grandeurs par n :

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

2) Pour une grandeur dépendant d'une variable, quotient de l'intégrale de la grandeur entre deux valeurs données de cette variable par la différence des deux valeurs:

$$\bar{X} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt$$

Notes 1. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle d'intégration comprend un nombre entier de périodes.2. - La valeur moyenne de la grandeur X est représentée par \bar{X} , par $\langle X \rangle$ ou par X_a .**mean (value)****(arithmetical) mean****(arithmetical) average**1) For n quantities x_1, x_2, \dots, x_n , quotient of the sum of the quantities by n :

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

2) For a quantity depending on a variable, integral of the quantity taken between two given values of the variable, divided by the difference of the two values:

$$\bar{X} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x(t) dt$$

Notes 1. - For a periodic quantity, the integration interval comprises an integral number of periods.2. - The mean value of the quantity X may be denoted by \bar{X} , by $\langle X \rangle$ or by X_a .ar **أو متوسط حسابي : قيمة متوسطة**de **(arithmetischer) Mittelwert**es **valor medio; media; valor medio aritmético; media aritmética**it **valor medio; media (aritmética)**ja **平均 (値)**pl **średnia arytmetyczna; (wartość) średnia**pt **valor médio; média (aritmética)**sv **aritmetiskt medelvärde**

101-14-15**(valeur) moyenne quadratique** (indice : q)

1) Pour n grandeurs x_1, x_2, \dots, x_n , racine carrée positive de la valeur moyenne de leurs carrés :

$$X_q = \left[\frac{1}{n} (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \right]^{1/2}$$

2) Pour une grandeur x fonction de la variable t , racine carrée positive de la valeur moyenne du carré de la grandeur prise sur un intervalle donné de la variable :

$$X_q = \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} [x(t)]^2 dt \right]^{1/2}$$

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle d'intégration comprend un nombre entier de périodes.

root-mean-square value (1) (subscript: q)

rms value (1)

quadratic value

1) For n quantities x_1, x_2, \dots, x_n , positive square root of the mean value of their squares:

$$X_q = \left[\frac{1}{n} (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \right]^{1/2}$$

2) For a quantity x depending on a variable t , positive square root of the mean value of the square of the quantity taken over a given interval of the variable:

$$X_q = \left[\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} [x(t)]^2 dt \right]^{1/2}$$

Note. - For a periodic quantity, the integration interval comprises an integral number of periods.

قيمة ثنائية : (الدليل : q) الجذر التربيعي ل المتوسط كميات مربعة (١)

ar الجذر التربيعي ل المتوسط كميات مربعة (١)

de quadratischer Mittelwert

es valor medio cuadrático (subíndice: q)

it valore medio quadratico; media quadratica

ja 二乗平均値

pl średnia kwadratowa

pt valor quadrático médio; média quadrática

sv kvadratiskt medelvärde

101-14-16**valeur efficace**

Pour une grandeur dépendant du temps, racine carrée positive de la valeur moyenne du carré de la grandeur sur un intervalle de temps donné.

Notes 1. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle de temps comprend un nombre entier de périodes.

2. - Pour une grandeur sinusoïdale $a(t) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, la valeur efficace est $A = A_m / \sqrt{2}$.

root-mean-square value (2)

rms value (2)

effective value

For a time-dependent quantity, positive square root of the mean value of the square of the quantity taken over a given time interval.

Notes 1. - For a periodic quantity, the time interval comprises an integral number of periods.

2. - For a sinusoidal quantity $a(t) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, the rms value is $A = A_m / \sqrt{2}$.

قيمة فعالة : الجذر التربيعي ل المتوسط كميات مربعة (٢)

ar الجذر التربيعي ل المتوسط كميات مربعة (٢)

de Effektivwert

es valor eficaz

it valore efficace

ja 実効値

pl wartość skuteczna

pt valor eficaz

sv effektivvärde

101-14-17**(valeur) moyenne géométrique** (indice : g)

- 1) Pour n grandeurs positives x_1, x_2, \dots, x_n , racine n -ième positive de leur produit :

$$X_g = (x_1 x_2 \dots x_n)^{1/n}$$

- 2) Pour une grandeur x fonction de la variable t , grandeur X_g déterminée à partir des valeurs de la grandeur $x(t)$ par l'expression

$$\log \frac{X_g}{x_{\text{ref}}} = \frac{1}{T} \int_0^T \log \frac{x(t)}{x_{\text{ref}}} dt$$

où x_{ref} est une valeur de référence.

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle d'intégration comprend un nombre entier de périodes.

geometric average (subscript: g)**logarithmic average****geometric mean value**

- 1) For n positive quantities x_1, x_2, \dots, x_n , positive n th root of their product:

$$X_g = (x_1 x_2 \dots x_n)^{1/n}$$

- 2) For a quantity x depending on a variable t , quantity X_g calculated from the values of the given quantity by the expression

$$\log \frac{X_g}{x_{\text{ref}}} = \frac{1}{T} \int_0^T \log \frac{x(t)}{x_{\text{ref}}} dt$$

where x_{ref} is a reference value.

Note. - For a periodic quantity, the integration interval comprises an integral number of periods.

ar قيمة متوسطة هندسية ; متوسط لوغاريتمي ; متوسط هندسي (الرمز : g)

de geometrischer Mittelwert

es media geométrica; valor medio geométrico (subíndice: g)

it media geometrica; valore medio geometrico

ja 相乘平均

pl średnia geometryczna

pt valor médio geométrico; média geométrica

sv geometriskt medelvärde

101-14-18**(valeur) moyenne harmonique** (indice : h)

- 1) Pour n grandeurs x_1, x_2, \dots, x_n , inverse de la valeur moyenne de leurs inverses :

$$\frac{1}{X_h} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)$$

- 2) Pour une grandeur x fonction de la variable t , grandeur X_h définie comme l'inverse de la valeur moyenne de l'inverse de la grandeur donnée :

$$\frac{1}{X_h} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{x(t)} dt$$

Note. - Dans le cas d'une grandeur périodique, l'intervalle d'intégration comprend un nombre entier de périodes.

harmonic average (subscript: h)**inverse average****harmonic mean value**

- 1) For n quantities x_1, x_2, \dots, x_n , reciprocal of the mean value of their reciprocals:

$$\frac{1}{X_h} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right)$$

- 2) For a quantity x depending on a variable t , quantity X_h defined by the reciprocal of the mean value of the reciprocal of the given quantity:

$$\frac{1}{X_h} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{x(t)} dt$$

Note. - For a periodic quantity, the integration interval comprises an integral number of periods.

ar قيمة متوسطة توافقية ; متوسط توافقي (الرمز : h)

de harmonischer Mittelwert

es valor medio armónico (subíndice: h); media armónica

it media armonica; valore medio armonico

ja 調和平均

pl średnia harmoniczna

pt valor médio harmónico; média harmónica

sv harmoniskt medelvärde

101-14-19 oscillation amortie

Oscillation dans laquelle les valeurs de crête à creux successives décroissent.

damped oscillation

Oscillation whose successive peak-to-valley values decrease.

ar ذبذبة متضائلة

de gedämpfte Schwingung

es oscilación amortiguada

it oscillazione smorzata

ja 減衰振動

pl drgańie tłumione

pt oscilação amortecida

sv dämpad svängning

101-14-20 coefficient d'amortissement (symbole : δ)

Grandeur δ dans l'expression $A_0 e^{-\delta t} f(t)$ d'une oscillation amortie exponentiellement, où $f(t)$ est une fonction périodique.

damping coefficient (symbol: δ)

Quantity δ in the expression $A_0 e^{-\delta t} f(t)$ of an exponentially damped oscillation, where $f(t)$ is a periodic function.

ar معامل التضليل (الرمز: δ)

de Abklingkoeffizient

es coeficiente de amortiguamiento (símbolo: δ)

it coefficiente di smorzamento

ja 減衰係数 (記号: δ)

pl współczynnik tłumienia

pt coeficiente de amortecimento

sv dämpningskoefficient

101-14-21 oscillation forcée

Oscillation imposée dans un système physique par une action extérieure.

forced oscillation

Oscillation produced in a physical system by an external excitation.

ar تذبذب قسري

de erzwungene Schwingung

es oscilación forzada

it oscillazione forzata

ja 強制振動

pl drgańie wymuszane

pt oscilação forçada

sv påvingad svängning

101-14-22 oscillation libre

Oscillation dans un système physique lorsque l'apport d'énergie extérieure a cessé.

free oscillation

Oscillation in a physical system when the supply of external energy has been removed.

ar تذبذب مطلق

de freie Schwingung

es oscilación libre

it oscillazione libera

ja 自由振動

pl drgańie swobodne; drgańie własne

pt oscilação livre

sv fri svängning

101-14-23**résonance**

Phénomène se produisant dans un système physique lorsque la période d'une oscillation forcée est telle que la grandeur caractéristique de l'oscillation ou sa dérivée par rapport au temps passe par un extrémum.

Note. - A la résonance, la période de l'oscillation forcée est souvent voisine de celle d'une oscillation libre.

resonance

Phenomenon occurring in an physical system when the period of a forced oscillation is such that the characteristic quantity of the oscillation or its time derivative reaches an extremum.

Note. - At resonance, the period of the forced oscillation is often close to that of a free oscillation.

ar	رَيْنٌ
de	Resonanz
es	resonancia
it	risonanza
ja	共振
pl	rezonans
pt	ressonância
sv	resonans

101-14-24**cycle**

Ensemble des états ou des valeurs par lesquels un phénomène ou une grandeur passe dans un ordre déterminé, qui peut être répété.

cycle

Set of states or of values through which a phenomenon or a quantity passes in a given repeatable order.

ar	دُورَةٌ
de	Zyklus
es	ciclo
it	ciclo
ja	サイクル
pl	cykl
pt	ciclo
sv	cykel

101-14-25**oscillation de relaxation**

Oscillation dont chaque cycle résulte d'une accumulation lente d'énergie dans un élément d'un système physique, suivie du transfert brusque de cette énergie dans un autre élément ou de sa dissipation.

relaxation oscillation

Oscillation in which every cycle is the result of energy being accumulated slowly in one element of a physical system, then transferred rapidly to another one or dissipated.

ar	تذبذب متراخي
de	Relaxationsschwingung
es	oscilación de relajación
it	oscillazione di rilassamento
ja	緩和振動
pl	drganie relaksacyjne
pt	oscilação de relaxação
sv	vippsvängning

101-14-26**impulsion**

(161-02-02 MOD) Variation d'une grandeur physique constituée par un passage d'une valeur à une autre suivi immédiatement (702-03-01 MOD) ou après un certain intervalle de temps d'un retour à la valeur initiale.

Note. - Dans certaines applications, la durée de l'impulsion est courte par rapport aux autres durées caractéristiques.

pulse

Variation of a physical quantity where a transition from one value to another is followed immediately or after some time interval by a return to the initial value.

Note. - In some applications, the duration of the pulse is short in comparison to the other characteristic durations.

ar	نَفْسَةٌ
de	Impuls
es	impulso
it	impulso
ja	パルス
pl	impuls
pt	impulso
sv	puls

101-14-27 train d'impulsions

(702-03-11 MOD) Suite régulière d'impulsions semblables en nombre fini.

pulse train

Regular sequence of a finite number of similar pulses.

ar	سلسلة نبضات
de	Impulsfolge
es	tren de impulsos
it	treno di impulsi
ja	パルス列
pl	ciąg impulsów
pt	trem de impulsos
sv	pulstår

101-14-28 grandeur impulsionale

Grandeur constituée d'une suite régulière d'impulsions semblables.

pulsed quantity

Quantity made from a regular sequence of similar pulses.

ar	كمية نبضية
de	gepulste Größe
es	magnitud pulsada
it	grandezza impulsiva
ja	パルス量
pl	wielkość impulsowa
pt	grandeza impulsional
sv	pulsad storhet

101-14-29 alternatif

Qualifie une grandeur périodique de valeur moyenne nulle.

alternating

Pertaining to a periodic quantity of zero mean value.

ar	متعدد
de	Wechsel
es	alterna
it	alternato
ja	交流の
pl	przemienny
pt	alternado
sv	växel-

101-14-30 grandeur (alternative) symétrique

Grandeur alternative dont les valeurs séparées d'une demi-période sont égales et de signes opposés :

$$F(x + \frac{T}{2}) = -F(x), \text{ où } T \text{ est la période.}$$

symmetrical (alternating) quantity

Alternating quantity in which points one half a period apart have equal values and opposite signs:

$$F(x + \frac{T}{2}) = -F(x), \text{ where } T \text{ is the period.}$$

ar	كمية (متعددة) متتمثلة
de	symmetrische Wechselgröße
es	magnitud (alterna) simétrica
it	grandezza (alternata) simmetrica
ja	対称 (交代) 量
pl	wielkość (przemienna) symetryczna
pt	grandeza (alternada) simétrica
sv	symmetrisk växelstorhet

101-14-31

.....

Qualifie une grandeur périodique de valeur moyenne non nulle.

pulsating

Pertaining to a periodic quantity of non-zero mean value.

ar	نابض
de	Misch
es	pulsatoria
it	grandezza pulsante
ja	脈動する
pl	pulsujący
pt	pulsatório
sv	pulserande

101-14-32**composante continue**

Valeur moyenne d'une grandeur périodique.

direct component

Mean value of a pulsating quantity.

ar	مركبة مباشرة
de	Gleichanteil
es	componente continua
it	componente continua
ja	直流成分
pl	składowa stała
pt	componente contínua
sv	likkomponent

101-14-33

(161-02-25 MOD)

composante alternative**ondulation**

Grandeur obtenue en retranchant d'une grandeur périodique sa composante continue.

alternating component**ripple content**

Quantity obtained by subtracting from a pulsating quantity its direct component.

ar	محتوى متوج
de	Wechselanteil
es	componente alterna; ondulación; rizado
it	componente alternata; ondulazione
ja	交流成分
pl	składowa przemienna
pt	componente alternada; ondulação
sv	växelkomponent

101-14-34**grandeur sinusoïdale**

Grandeur périodique alternative représentée par le produit d'une constante réelle par une fonction sinus ou cosinus dont l'argument est une fonction linéaire de la variable indépendante.

Notes 1. - La constante réelle peut être une grandeur scalaire, vectorielle ou tensorielle.

2. - Des exemples sont $a(t) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ en tant que fonction du temps t et $a(x) = A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ en tant que fonction de la variable x .**sinusoidal quantity**

Periodic alternating quantity represented by the product of a real constant and a sine or cosine function the argument of which is a linear function of the independent variable.

Notes 1. - The real constant may be a scalar, vector or tensor quantity.

2. - Examples are $a(t) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ as a function of time t and $a(x) = A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ as a function of variable x .

ar	كمية جيبية
de	sinusförmige Größe
es	magnitud sinusoidal
it	grandezza sinusoidale
ja	正弦量
pl	wielkość sinusoidalna
pt	grandeza sinusoidal
sv	sinusformigt varierande storhet

101-14-35**amplitude**

Valeur de crête d'une grandeur sinusoïdale.

Note. - Pour la grandeur $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, l'amplitude est A_m .

amplitude

Peak value of a sinusoidal quantity.

Note. - For the quantity $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, the amplitude is A_m .

ar	سعة
de	Amplitude
es	amplitud
it	ampiezza
ja	振幅
pl	amplituda
pt	amplitude
sv	amplitud

101-14-36**pulsation (symbole : ω)**

Produit de la fréquence d'une grandeur sinusoïdale par le facteur 2π .

Note. - Pour la grandeur $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, la pulsation est ω .

angular frequency (symbol: ω)**pulsatance**

Product of the frequency of a sinusoidal quantity and the factor 2π .

Note. - For the quantity $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$, the angular frequency is ω .

ar	تردد زاوي (الرمز : ω)
de	Kreisfrequenz; Pulsatanz
es	pulsación (símbolo: ω)
it	pulsazione; frequenza angolare
ja	角周波数 (記号 : ω)
pl	pulsacja; częstotliwość kątowa
pt	frequência angular; pulsação
sv	vinkelfrekvens

101-14-37**pulsation complexe (symbole : s)**

Grandeur complexe $s = \sigma + j\omega$ associée à une grandeur de la forme $a(t) = A_0 e^{\sigma t} \cos(\omega t + \vartheta_0)$.

Note. - Si $\sigma < 0$, la grandeur $\delta = -\sigma$ est le coefficient d'amortissement.

complex angular frequency (symbol: s)**complex pulsatance**

Complex quantity $s = \sigma + j\omega$ associated with a quantity represented by $a(t) = A_0 e^{\sigma t} \cos(\omega t + \vartheta_0)$.

Note. - If $\sigma < 0$, the quantity $\delta = -\sigma$ is the damping coefficient.

ar	مركب نبضي : تردد زاوي مركب (الرمز : S)
de	komplexe Kreisfrequenz
es	pulsación compleja (símbolo: s)
it	pulsazione complessa; frequenza angolare complessa
ja	複素角周波数 (記号 : s)
pl	pulsacja zespolona
pt	frequência angular complexa; pulsação complexa
sv	komplex vinkelfrekvens

101-14-38**phase** (symbole : ϑ)**phase instantanée**

Argument de la fonction cosinus dans la représentation d'une grandeur sinusoïdale.

Notes 1. - Le terme « phase instantanée » n'est employé que lorsque la variable indépendante est le temps.

2. - Pour les grandeurs $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ et $A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ la phase ϑ est respectivement égale à $\omega t + \vartheta_0$ et à $k \cdot (x - x_0)$.**phase** (symbol: ϑ)**instantaneous phase**

Argument of the cosine function in the representation of a sinusoidal quantity.

Notes 1. - The term "instantaneous phase" is only used when the independent variable is time.

2. - For the quantities $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ and $A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ the phase ϑ is respectively equal to $\omega t + \vartheta_0$ and to $k \cdot (x - x_0)$.

ar	طور (الرمز : ϑ) طور لحظي
de	Phasenwinkel; Augenblicksphase
es	fase (símbolo: θ); fase instantánea
it	fase; fase istantanea
ja	位相 (記号: θ) ; 瞬間位相
pl	faza; faza chwilowa
pt	fase; fase instantânea
sv	fas

101-14-39**phase (à l'origine)** (symbole : ϑ_0)

Valeur de la phase d'une grandeur sinusoïdale pour la valeur zéro de la variable indépendante.

Note. - Pour les grandeurs $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ et $A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ la phase à l'origine est respectivement égale à ϑ_0 et à $-kx_0$.**initial phase** (symbol: ϑ_0)**phase angle**

Value of the phase of a sinusoidal quantity when the value of the independent variable is zero.

Note. - For the quantities $A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ and $A_m \cos[k \cdot (x - x_0)]$ the initial phase is respectively equal to ϑ_0 and to $-kx_0$.

ar	زاوية الطور: طور ابتدائي (الرمز : ϑ_0)
de	Nullphasenwinkel
es	fase inicial (símbolo: θ_0)
it	fase iniziale
ja	初位相 (記号: θ_0) ; 位相角
pl	faza poczatkowa
pt	fase inicial; fase na origem
sv	begynnelsefas

101-14-40**différence de phase** (symbole : ϕ)**déphasage**Différence entre les phases à l'origine de deux grandeurs sinusoïdales de même période, avec addition éventuelle d'un multiple de 2π , de façon que cette différence soit supérieure à $-\pi$ et inférieure ou égale à π .Note. - Pour les grandeurs $A_m' \cos(\omega t + \vartheta_0')$ et $A_m'' \cos(\omega t + \vartheta_0'')$ la différence de phase est $\phi = \vartheta_0'' - \vartheta_0' + 2\pi n$, où n est un entier, choisi de telle sorte que $-\pi < \phi \leq \pi$.**phase difference** (symbol: ϕ)For two sinusoidal quantities of the same period, difference between the initial phases with possible addition of a multiple of 2π so that the difference is greater than $-\pi$ and not greater than π .Note. - For the quantities $A_m' \cos(\omega t + \vartheta_0')$ and $A_m'' \cos(\omega t + \vartheta_0'')$ the phase difference is $\phi = \vartheta_0'' - \vartheta_0' + 2\pi n$, where n is an integer, chosen so that $-\pi < \phi \leq \pi$.

ar	اختلاف طوري (الرمز : ϕ)
de	Phasenverschiebungswinkel
es	diferencia de fase (símbolo: ϕ)
it	differenza di fase; sfasamento
ja	位相差 (記号: ϕ)
pl	przesunięcie fazowe
pt	desfasagem; diferença de fase
sv	fasdifferens

101-14-41**avance de phase**

Différence de phase positive.

(phase) lead

Positive phase difference.

ar تقدم (الطور)

de Phasenvoreilwinkel

es avance de fase; adelanto de fase

it anticipo di fase

ja 進み (位相)

pl wyprzedzenie fazowe

pt avanço de fase

sv positiv fasdifferens

101-14-42**retard de phase**

Différence de phase négative.

(phase) lag

Negative phase difference.

ar تأخير (الطور)

de Phasennacheilwinkel

es retraso de fase; retraso de fase

it ritardo di fase

ja 遅れ (位相)

pl opóźnienie fazowe

pt atraso de fase

sv negativ fasdifferens

101-14-43**en phase**

Qualifie deux grandeurs sinusoïdales de même période dont la différence de phase est nulle.

in phase

Pertaining to two sinusoidal quantities of the same period having zero phase difference.

ar متماثلان في الطور

de gleichphasig; in Phase

es en fase

it in fase

ja 同相の

pl w fazie

pt em fase

sv i fas

101-14-44**en quadrature**

Qualifie deux grandeurs sinusoïdales de même période dont la différence de phase est égale à $\pm\pi/2$ radians.

in quadrature

Pertaining to two sinusoidal quantities of the same period having a phase difference equal to $\pm\pi/2$ radians.

ar متعامدان في الطور

de in Quadratur

es en cuadratura

it in quadratura

ja 直角位相差の

pl w kwadraturze

pt em quadratura

sv i tvärfas

101-14-45**en opposition**

Qualifie deux grandeurs sinusoïdales de même période dont la différence de phase est égale à π radians.

in opposition

Pertaining to two sinusoidal quantities of the same period having a phase difference equal to π radians.

ar	متضادان في الطور
de	gegenphasig
es	en oposición
it	in opposizione
ja	逆相の
pl	w przeciwfazie
pt	em oposição
sv	i motfas

101-14-46**alternance positive**

Ensemble des valeurs instantanées positives d'une grandeur alternative pendant un intervalle de temps de durée égale à la période.

positive half-wave

Set of instantaneous positive values of an alternating quantity which occur within a time interval having a duration equal to the period.

ar	نصف الموجة الموجب
de	positive Halbschwingung
es	alternancia positiva
it	semionda positiva
ja	正半波
pl	półfala dodatnia
pt	alternância positiva
sv	positiv halvvåg

101-14-47**alternance négative**

Ensemble des valeurs instantanées négatives d'une grandeur alternative pendant un intervalle de temps de durée égale à la période.

negative half-wave

Set of instantaneous negative values of an alternating quantity which occur within a time interval having a duration equal to the period.

ar	نصف الموجة السالب
de	negative Halbschwingung
es	alternancia negativa
it	semionda negativa
ja	負半波
pl	półfala ujemna
pt	alternância negativa
sv	negativ halvvåg

101-14-48**valeur redressée****valeur moyenne absolue**

Valeur moyenne, sur une période, de la valeur absolue d'une grandeur alternative.

rectified value**average absolute value**

Mean value, taken over a period, of the absolute value of an alternating quantity.

ar	متوسط قيمة مطلقة
de	Gleichrichtwert
es	valor rectificado
it	valore medio convenzionale; valore medio assoluto
ja	整流値；平均絶対値
pl	wartość średnia wyprostowana; wartość średnia bezwzględna
pt	valor rectificado; valor absoluto médio
sv	medelbelopp

101-14-49 **fondamental** (nom et adjetif)
 (161-02-17 MOD) **composante fondamentale**
 premier harmonique (terme déconseillé)

Se dit de la composante de rang 1 du développement en série de Fourier d'une grandeur périodique.

fundamental (component)
 first harmonic (deprecated)

Component of order 1 of the Fourier series of a periodic quantity.

ar	توافق أول : أساسية مر كبة
de	Grundschwingung
es	(componente) fundamental
it	fondamentale; componente fondamentale
ja	基本波 (成分)
pl	podstawowy; składowa podstawowa
pt	fundamental (substantivo e adjetivo); componente fundamental; primeira harmônica (desaconselhado)
sv	grundton

101-14-50 **fréquence fondamentale**
 Fréquence du fondamental d'une grandeur périodique.

fundamental frequency
 Frequency of the fundamental component of a periodic quantity.

ar	تردد اساسي
de	Grundfrequenz
es	frecuencia fundamental
it	frequenza fondamentale
ja	基本周波数
pl	częstotliwość podstawowa
pt	frequência fundamental
sv	grundfrekvens

101-14-51 **harmonique** (nom masculin et adjetif)
 (161-02-18 MOD) **composante harmonique**
 Se dit d'une composante d'un rang supérieur à 1 du développement en série de Fourier d'une grandeur périodique.

harmonic (component)
 Component of order greater than 1 in the Fourier series of a periodic quantity.

ar	مر كبة توافقية
de	Oberschwingung; Harmonische
es	(componente) armónico
it	armonica; componente armonica
ja	高調波 (成分)
pl	harmoniczna; składowa harmoniczna
pt	harmónica (substantivo e adjetivo); harmônico (substantivo e adjetivo); componente harmónica
sv	harmonisk överton

101-14-52 **rang (d'un harmonique)**
 (161-02-19 MOD) Nombre entier égal au rapport de la fréquence d'un harmonique à la fréquence fondamentale.

harmonic number
harmonic order
 Integral number given by the ratio of the frequency of a harmonic to the fundamental frequency

ar	رتبة توافقية : رقم توافقى
de	Ordnungszahl (einer Teilschwingung); Ordnungszahl (einer Harmonischen)
es	orden (de un armónico)
it	numero di un'armonica; ordine di un'armonica
ja	調波数
pl	rzad harmonicznej
pt	ordem (de uma harmônica)
sv	deltonsnummer

101-14-53**sous-harmonique**

Grandeur périodique dont la fréquence est un sous-multiple entier d'une fréquence d'entretien.

sub-harmonic

Periodic quantity varying at a frequency that is an integral sub-multiple of a frequency of excitation.

ar	تحت التوافق
de	Unterschwingung; Subharmonische
es	subarmónico
it	subarmonica
ja	分數調波
pl	podharmoniczna
pt	sub-harmónica
sv	harmonisk underton

101-14-54**résidu harmonique**

(161-02-21 MOD) Grandeur obtenue en retranchant d'une grandeur alternative son fondamental.

harmonic content

Quantity obtained by subtracting from an alternating quantity its fundamental component.

ar	محتوى تواافق
de	Oberschwingungsanteil
es	residuo armónico
it	residuo armonico
ja	高調波分
pl	zawartość harmonicznych; pozostałość harmoniczna
pt	teor de harmónicas; résiduo harmónico
sv	övertonsinnehåll

101-14-55**taux d'harmoniques**

(161-02-23 MOD) distorsion harmonique (terme déconseillé dans ce sens)

(702-04-51 MOD) facteur de distorsion (terme déconseillé dans ce sens)

Rapport de la valeur efficace du résidu harmonique d'une grandeur alternative à la valeur efficace de cette grandeur.

(total) harmonic factor

total harmonic distortion (deprecated in this sense)

distortion factor (deprecated in this sense)

Ratio of the root-mean-square value of the harmonic content of an alternating quantity to the root-mean-square value of the quantity.

ar	عامل تواافق (كلي)
de	Oberschwingungsgehalt
es	distorsión armónica; contenido en armónicos
it	tasso di armoniche
ja	(総合) ひずみ率
pl	współczynnik zawartości harmonicznych; współczynnik zniekształceń harmonicznych (termin nie zalecany w tym sensie)
pt	factor de harmónicas (total); distorção harmónica (desaconselhado neste sentido); factor de distorção (desaconselhado neste sentido)
sv	övertonshalt

101-14-56**facteur de forme (symbole : F)**

Rapport de la valeur efficace à la valeur redressée d'une grandeur alternative.

form factor (symbol: F)

Ratio of the root-mean-square value of an alternating quantity to its rectified value.

ar	عامل الشكل (الرمز : F)
de	Formfaktor
es	factor de forma (símbolo: F)
it	fattore di forma
ja	波形率 (記号 : F)
pl	współczynnik kształtu
pt	factor de forma
sv	formfaktor

101-14-57**facteur de crête**

Rapport de la valeur absolue maximale à la valeur efficace d'une grandeur alternative.

peak factor

Ratio of the maximum absolute value of an alternating quantity to its root-mean-square value.

ar عامل الذروة
de Scheitelfaktor
es factor de cresta
it fattore di cresta; fattore di picco
ja 波高率
pl współczynnik szczytu
pt factor de pico
sv toppfaktor

101-14-58

(702-01-02)

bande de fréquences

Ensemble continu des fréquences comprises entre deux fréquences limites spécifiées.

Note. - Une bande de fréquences est caractérisée par deux valeurs qui déterminent sa position dans le spectre des fréquences, par exemple ses fréquences limites inférieure et supérieure.

frequency band

Continuous set of frequencies lying between two specified limiting frequencies.

Note. - A frequency band is characterized by two values which define its position in the frequency spectrum, for instance its lower and upper limiting frequencies.

ar حزمة ترددات
de Frequenzband
es banda de frecuencias
it banda di frequenza; gamma di frequenza
ja 周波数帯
pl pasmo częstotliwości
pt banda de frequências; faixa de frequências
sv frekvensband

101-14-59**largeur de bande (de fréquences)**

(702-01-03 MOD) Valeur absolue de la différence entre les deux fréquences limites d'une bande de fréquences.

Note. - La largeur de bande est une valeur unique et ne dépend pas de la position de la bande dans le spectre des fréquences.

(frequency) bandwidth

Absolute value of the difference between the limiting frequencies of a frequency band.

Note. - A bandwidth is a single value and does not depend on the position of the band in the frequency spectrum.

ar عرض حزمة (ترددية)
de (Frequenz-)Bandbreite
es ancho de banda (de frecuencias)
it larghezza di banda (di frequenza)
ja (周波数) 帯域
pl szerokość pasma (częstotliwości)
pt largura de banda (de frequências)
sv bandbredd

101-14-60**battement**

Variation périodique de l'amplitude d'une oscillation résultant de la superposition de deux oscillations périodiques de fréquences peu différentes.

beat

Periodic variation in the amplitude of an oscillation resulting from the superposition of two periodic oscillations of slightly different frequencies.

ar ضربة
de Schwebung
es batido
it battimento
ja うなり
pl dudnienie
pt batimento
sv svävning

101-14-61**fréquence de battement**

Différence des fréquences de deux oscillations en battement.

beat frequency

Difference between the frequencies of two beating oscillations.

ar	تردد تضاري
de	Schwebungsfrequenz
es	frecuencia de batido
it	frequenza di battimento
ja	うなり周波数
pl	częstotliwość dudnienia
pt	frequênciа de batimento
sv	svävningsfrekvens

101-14-62**phaseur**

Représentation d'une grandeur sinusoïdale par une grandeur complexe dont l'argument est égal à la phase à l'origine et le module est égal à la valeur efficace ou à l'amplitude.

- Notes* 1. - Pour une grandeur $a(t) = A \sqrt{2} \cos(\omega t + \vartheta_0) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ le phaseur est soit $A \exp j\vartheta_0$ soit $A_m \exp j\vartheta_0$.
 2. - Un phaseur peut aussi être représenté graphiquement.

phasor

Representation of a sinusoidal quantity by a complex quantity whose argument is equal to the initial phase and whose modulus is equal to the root-mean-square value or to the amplitude.

- Notes* 1. - For a quantity $a(t) = A \sqrt{2} \cos(\omega t + \vartheta_0) = A_m \cos(\omega t + \vartheta_0)$ the phasor is either $A \exp j\vartheta_0$ or $A_m \exp j\vartheta_0$.
 2. - A phasor can also be represented graphically.

ar	تمثيل طوري
de	Zeiger
es	fasor
it	fasore
ja	フェーザ
pl	fazor
pt	fasor
sv	visare

101-14-63**bruit**

(702-08-03 MOD) Phénomène physique variable ne portant apparemment pas d'informations, et susceptible de se superposer ou de se combiner à un signal utile.

- Notes* 1. - Un bruit peut fournir dans certains cas des informations sur certaines caractéristiques de sa source, par exemple sur la nature, l'emplacement de celle-ci.
 2. - Un ensemble de signaux peut apparaître comme un bruit, lorsqu'ils ne sont pas identifiables séparément.

noise

Variable physical phenomenon apparently not conveying information and which may be superimposed on, or combined with, a useful signal.

- Notes* 1. - In certain cases a noise may convey information on some characteristics of its source, for example its nature and location.
 2. - An aggregate of signals may appear as noise, when they are not separately identifiable.

ar	ضجعة (ضوضاء)
de	Geräusch
es	ruido
it	rumore
ja	雑音
pl	szum
pt	ruído
sv	brus

101-14-64**aléatoire**

Qualifie une entité susceptible de prendre l'une des valeurs d'un ensemble défini, chaque valeur réalisée étant imprévisible et déterminée par le hasard.

random

Pertaining to an entity that may take any of the values of a specified set, each value achieved being unpredictable and governed by chance.

ar	عشوائي
de	zufällig
es	aleatorio
it	aleatorio; casuale
ja	ランダムな
pl	losowy; przypadkowy
pt	aleatório
sv	slump-; slumpmässig

101-14-65**probabilité**

(ISO 3534-1 – 1.1) Nombre réel dans l'intervalle de 0 à 1, associé à un événement aléatoire.

Note. - La probabilité peut se rapporter à une fréquence relative d'une occurrence dans une longue série ou à un degré de croyance qu'un événement se produira. Pour un haut degré de croyance, la probabilité est proche de 1.

probability

Real number in the scale 0 to 1 attached to a random event.

Note. - Probability can be related to a long-run frequency of occurrence or to a degree of belief that an event will occur. For a high degree of belief, the probability is near 1.

ar	احتمالية
de	Wahrscheinlichkeit
es	probabilidad
it	probabilità
ja	確率
pl	prawdopodobieństwo
pt	probabilidade
sv	sannolikhet

101-14-66**variable aléatoire**

(ISO 3534-1 – 1.2 MOD) Variable pouvant prendre n'importe quelle valeur d'un ensemble déterminé de valeurs et pour laquelle une probabilité est associée à toute valeur isolée ou à tout intervalle de valeurs.

random variable

Variable that may take any of the values of a specified set of values and for which a probability is associated with each isolated value or with each interval of values.

ar	متغير عشوائي
de	Zufallsvariable
es	variable aleatoria
it	variabile aleatoria
ja	確率変数
pl	zmienna losowa
pt	variável aleatória
sv	stokastisk variabel

101-14-67**aléatoire stationnaire**

Qualifie une fonction dont les valeurs sont imprévisibles à des instants donnés mais ont des propriétés statistiques invariantes dans le temps.

stationary random

Pertaining to a function the values of which are not predictable at given instants but have time-invariant statistical properties.

ar	عشوائي مستقر
de	stationär zufällig
es	aleatorio estacionario
it	aleatorio stazionario
ja	定常ランダム
pl	losowy stacjonarny
pt	aleatório estacionário
sv	stationärt slumpmässig

101-14-68**ergodique**

Qualifie une fonction aléatoire dont les moyennes temporelles sont identiques aux moyennes statistiques correspondantes.

ergodic

Pertaining to a random function the temporal mean values of which are identical to the corresponding statistical mean values.

ar دالة فرضية مطابقة للنتائج الاحصائية

de ergodisch

es ergódico

it ergodico

ja エルゴードの

pl ergodyczny

pt ergódico

sv ergodisk

101-14-69**spectre**

Répartition d'une grandeur en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde.

spectrum

Distribution of a quantity as a function of frequency or of wavelength.

ar طيف

de Spektrum

es espectro

it spettro

ja スペクトル

pl widmo

pt espectro

sv spektrum

101-14-70**spectre de puissance**

(702-04-48 MOD) Représentation du carré des amplitudes des composantes spectrales d'un signal ou d'un bruit en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde.

power spectrum

Distribution as a function of frequency or wavelength of the square of the amplitudes of the spectral components of a signal or noise.

ar طيف القوة

de Leistungsspektrum

es espectro de potencia

it spettro di potenza

ja パワースペクトル

pl widmo mocy

pt espectro de potência

sv effektspektrum

101-14-71 **densité spectrale de puissance**
 (702-04-50 MOD) **DSP** (abréviation)

puissance spectrique

Pour une grandeur à spectre continu et de puissance moyenne finie, limite, à toute fréquence, du quotient de la puissance dans une bande de fréquences contenant cette fréquence par la largeur de la bande lorsque cette largeur tend vers zéro.

- Notes*
1. - La puissance instantanée d'une grandeur est par convention égale au carré de sa valeur instantanée. Ce carré est proportionnel à une puissance physique si la grandeur considérée est une grandeur de champ.
 2. - La densité spectrale de puissance est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation.

power spectral density
power spectrum density

For a quantity having a continuous spectrum and a finite mean power, limit, at any frequency, of the quotient of the power within a frequency band containing that frequency by the bandwidth when the bandwidth tends to zero.

- Notes*
1. - The instantaneous power of a quantity is by convention equal to the square of its instantaneous value. This square is proportional to a physical power if the considered quantity is a field quantity.
 2. - The power spectral density is the Fourier transform of the autocorrelation function.

ar	كثافة طيف : كثافة القوة المطيفية
de	Leistungsdichtespektrum
es	densidad espectral de potencia
it	densità spettrale di potenza
ja	パワースペクトル密度
pl	gęstość widmowa mocy
pt	densidade espectral de potência
sv	spektral effekttäthet

101-14-72

fonction de corrélation

- 1) Fonction $f(t)$ mesurant la similitude de deux fonctions déterministes $f_1(t)$ et $f_2(t)$ et définie par

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t + \tau) d\tau$$

- 2) Fonction $f(t)$ mesurant la similitude de deux fonctions aléatoires stationnaires $f_1(t)$ et $f_2(t)$ et définie par

$$f(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} f_1(\tau) f_2(t + \tau) d\tau$$

Note. - La transformée de Fourier de $f(t)$ est égale au produit de la conjuguée de la transformée de Fourier de $f_1(t)$ par la transformée de Fourier de $f_2(t)$:

$$F(j\omega) = F_1^*(j\omega) F_2(j\omega)$$

correlation function

- 1) Function $f(t)$ which is a measure of the similarity of two deterministic functions $f_1(t)$ and $f_2(t)$, defined by

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t + \tau) d\tau$$

- 2) Function $f(t)$ which is a measure of the similarity of two stationary random functions $f_1(t)$ and $f_2(t)$, defined by

$$f(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} f_1(\tau) f_2(t + \tau) d\tau$$

Note. - The Fourier transform of $f(t)$ is equal to the product of the conjugate of the Fourier transform of $f_1(t)$ and the Fourier transform of $f_2(t)$:

$$F(j\omega) = F_1^*(j\omega) F_2(j\omega)$$

ar	دالة الارتباط
de	Korrelationsfunktion
es	función de correlación
it	funzione di correlazione
ja	相関関数
pl	funkcja korelacji
pt	função de correlação
sv	korrelationsfunktion

101-14-73**fonction d'autocorrélation**

- 1) Pour une fonction déterministe, fonction de corrélation de cette fonction et d'une version retardée de celle-ci.
- 2) Pour une fonction aléatoire stationnaire, espérance mathématique du produit de la fonction par une version retardée de celle-ci :

$$C(t) = E[f(\tau)f(t+\tau)]$$

Notes 1. - La fonction d'autocorrélation d'une fonction déterministe ou d'une fonction aléatoire stationnaire est la transformée de Fourier inverse de sa densité spectrale de puissance.

2. - Lorsqu'une fonction aléatoire stationnaire peut être considérée comme ergodique, sa fonction d'autocorrélation peut être calculée à partir d'une réalisation particulière :

$$C(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} f(\tau)f(t+\tau)d\tau$$

autocorrelation function

- 1) For a deterministic function, correlation function of the function and a time-delayed replica.
- 2) For a stationary random function, mathematical expectation of the product of the function and a time-delayed replica.

$$C(t) = E[f(\tau)f(t+\tau)]$$

Notes 1. - The autocorrelation function of a deterministic function or a stationary random function is the inverse Fourier transform of its power spectral density.

2. - When a stationary random function can be considered as ergodic, its autocorrelation function can be calculated from a particular sample:

$$C(t) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} f(\tau)f(t+\tau)d\tau$$

ar	دالة الارتباط الذاتية
de	Autokorrelationsfunktion
es	función de autocorrelación
it	funzione di autocorrelazione
ja	自己相関関数
pl	funkcja autokorelacji
pt	função de autocorrelação
sv	autokorrelationsfunktion

101-14-74**fonction d'intercorrélation**

Fonction de corrélation de deux fonctions différentes.

crosscorrelation function**intercorrelation function**

Correlation function between two different functions.

ar	دالة الارتباط التداخلية
de	Kreuzkorrelationsfunktion
es	función de intercorrelación; función de correlación cruzada
it	funzione di mutua correlazione
ja	相互相関関数
pl	funkcja interkorelacji; funkcja korelacji wzajemnej
pt	função de intercorrelação
sv	korskorrelationsfunktion

101-14-75

(ISO 3534-1
– 1.3 MOD)

loi de probabilité

Fonction déterminant la probabilité qu'une variable aléatoire prenne une valeur donnée quelconque ou appartenne à un ensemble donné de valeurs.

probability distribution

Function giving the probability that a random variable takes any given value or belongs to a given set of values.

ar	دالة الارتباط الداخليّة أو البيانية
de	Wahrscheinlichkeitsverteilung
es	ley de probabilidad
it	distribuzione di probabilità
ja	確率分布
pl	rozkład prawdopodobieństwa
pt	distribuição de probabilidades; lei de probabilidade (desaconselhado)
sv	sannolikhetsfördelning

101-14-76
(ISO 3534-1
– 1.4 MOD)

fonction de répartition

Fonction donnant la probabilité qu'une variable aléatoire soit inférieure ou égale à une valeur donnée quelconque.

distribution function

Function giving the probability that a random variable be less than or equal to any given value.

ar	دالة توزيعية
de	Verteilungsfunktion
es	función de distribución
it	funzione ripartizione; funzione distribuzione
ja	分布関数
pl	funkcja rozkładu (prawdopodobieństwa)
pt	função de distribuição
sv	fördelningsfunktion

101-14-77
(ISO 3534-1
– 1.5 MOD)

densité de probabilité

Dérivée de la fonction de répartition.

probability density

Derivative of the distribution function.

ar	كثافة احتمالية
de	Wahrscheinlichkeitsdichte
es	densidad de probabilidad
it	densità di probabilità
ja	確率密度
pl	gęstość prawdopodobieństwa
pt	densidade de probabilidade
sv	frekvensfunktion

101-14-78
(ISO 3534-1
– 1.18 MOD)

espérance mathématique (d'une variable aléatoire)**moyenne** (d'une variable aléatoire)

- 1) Pour une variable aléatoire discrète X prenant les valeurs x_i avec les probabilités p_i , somme

$$E(X) = \sum_i p_i x_i$$

étendue à toutes les valeurs x_i susceptibles d'être prises par X .

- 2) Pour une variable aléatoire continue X de densité de probabilité $f(x)$, valeur de l'intégrale

$$E(X) = \int x f(x) dx$$

étendue à tout le domaine de variation de X .

expectation (of a random variable)**mean** (of a random variable)

- 1) For a discrete random variable X taking the values x_i with the probabilities p_i , the sum

$$E(X) = \sum_i p_i x_i$$

extended for all values x_i which can be taken by X .

- 2) For a continuous random variable X having the probability density $f(x)$, the value of the integral

$$E(X) = \int x f(x) dx$$

extended for all values of the interval of variation of X .

متوسط متغير عشوائي: توقع متغير عشوائي

ar متوسط متغير عشوائي: توقع متغير عشوائي

de Erwartungswert (einer Zufallsvariablen)

es esperanza matemática (de una variable aleatoria); media (de una variable aleatoria)

it valor medio (di una variabile aleatoria); media (di una variabile aleatoria)

ja 期待値 (ランダム変数の) ; 平均値 (ランダム変数の)

pl wartość oczekiwana (zmiennej losowej)

pt esperança matemática (de uma variável aleatória); média (de uma variável aleatória)

sv värtevärde

101-14-79(ISO 3534-1 –
1.22+2.33 MOD)**variance**

- 1) Pour une variable aléatoire ou une loi de probabilité, espérance mathématique du carré de la variable centrée : $E\{[X - E(X)]^2\}$.

Note. - La variance est le moment centré d'ordre 2.

- 2) En statistique, mesure de la dispersion égale au quotient de la somme des carrés des écarts à la valeur moyenne par le nombre des carrés ou par ce nombre diminué d'une unité, selon les cas envisagés :

- (1) variance de la population totale de N individus :

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (x_j - \bar{X})^2$$

- (2) variance d'un échantillon de n observations :

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})^2$$

- (3) estimation de la variance de la population à partir d'un échantillon :

$$\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})^2$$

où \bar{X} est la valeur moyenne des entités x_j considérées.

variance

- 1) For a random variable or a probability distribution, the expectation of the square of the centred variable: $E\{[X - E(X)]^2\}$.

Note. - The variance is the centred moment of order 2.

- 2) In statistics, a measure of dispersion equal to the sum of the squared deviations from the mean value divided by the number of deviations or by that number minus 1, depending upon the cases considered:

- (1) variance of the whole population of N items:

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (x_j - \bar{X})^2$$

- (2) variance of the sample of n observations:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})^2$$

- (3) estimate of the variance of the population from a sample:

$$\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})^2$$

where \bar{X} is the mean value of the items of observation x_j considered.

ar	بيان
de	Varianz
es	varianza
it	varianza
ja	分散
pl	wariancja
pt	variância
sv	varians

101-14-80**écart type**

Racine carrée positive de la variance.

standard deviation

Positive square root of the variance.

ar	انحراف معياري
de	Standardabweichung
es	desviación típica
it	scarto tipo
ja	標準偏差
pl	odchylenie standardowe
pt	desvio padrão
sv	standardavvikelse

SECTION 101-15 - ONDES**SECTION 101-15 - WAVES****101-15-01**(702-02-02)
(705-01-03)**onde**

Variation de l'état physique d'un milieu, caractérisée par un champ, et se déplaçant avec une vitesse qui est déterminée en chaque point et dans chaque direction par les propriétés du milieu.

wave

Variation of the physical conditions of a medium, characterized by a field, and moving with a velocity defined at each point and in each direction by the properties of the medium.

ar	موجة
de	Welle
es	onda
it	onda
ja	波
pl	fala
pt	onda
sv	våg

101-15-02**forme d'onde**

Représentation d'une grandeur caractéristique d'une onde, soit dans le temps en un point donné, soit dans l'espace à un instant donné.

waveform

Representation of a characteristic quantity of a wave, either in time at a given point or in space at a given time.

ar	شكل موجي
de	Wellenform
es	forma de onda
it	forma d'onda
ja	波形
pl	ksztalt fali
pt	forma de onda
sv	vågform

101-15-03**surface d'onde**

Surface sur laquelle, en régime sinusoïdal, toutes les grandeurs caractéristiques d'une onde ont la même phase à un instant donné.

wavefront

Surface on which, at a given time, for sinusoidal conditions, all characteristic quantities of a wave have the same phase.

ar	جبهة موجية
de	Wellenfront
es	superficie de onda; frente de onda
it	fronte d'onda
ja	波面
pl	czolo fali; front fali
pt	frente de onda; superfície de onda
sv	vågfront

101-15-04 direction de propagation

(705-02-15 MOD) Direction de la normale à la surface d'onde en un point donné, orientée dans le sens des phases décroissantes.

Note. - La direction de propagation d'une onde peut être différente de la direction de propagation de l'énergie de cette onde.

direction of propagation

Direction of the normal to the wavefront at a given point, oriented in the sense of decreasing phase.

Note. - The direction of propagation of a wave may differ from the direction of propagation of energy of this wave.

ar اتجاه الانتشار

de Ausbreitungsrichtung

es dirección de propagación

it direzione di propagazione

ja 伝搬方向

pl kierunek rozchodzenia się fal; kierunek propagacji fali

pt direcção de propagação

sv utbredningsriktning

101-15-05 onde plane

(705-01-32) Onde dont les surfaces d'onde sont des plans parallèles.

plane wave

Wave in which all the wavefronts are parallel planes.

ar موجة مستوية

de ebene Welle

es onda plana

it onda piana

ja 平面波

pl fala płaska

pt onda plana

sv plan våg

101-15-06 onde longitudinale

Onde caractérisée par une grandeur vectorielle parallèle à la direction de propagation.

longitudinal wave

Wave characterized by a vector quantity parallel to the direction of propagation.

ar موجة طولية

de longitudinale Welle

es onda longitudinal

it onda longitudinale

ja 縱波

pl fala podłużna

pt onda longitudinal

sv longitudinell våg

101-15-07 onde transversale

Onde caractérisée par une grandeur vectorielle perpendiculaire à la direction de propagation.

transverse wave

Wave characterized by a vector quantity perpendicular to the direction of propagation.

ar موجة متعاكسة

de transversale Welle

es onda transversal

it onda trasversale

ja 橫波

pl fala poprzeczna

pt onda transversal

sv transversell våg

101-15-08**longueur d'onde** (symbole : λ)

Distance, dans la direction de propagation d'une onde sinusoïdale, entre deux points successifs où les phases de la grandeur caractéristique diffèrent de 2π radians.

wavelength (symbol: λ)

Distance, in the direction of propagation of a sinusoidal wave, between two successive points where the phases of the characteristic quantity differ by 2π radians.

ar	طول موجي (الرمز : λ)
de	Wellenlänge
es	longitud de onda (símbolo: λ)
it	lunghezza d'onda
ja	波長
pl	długość fali
pt	comprimento de onda
sv	våglängd

101-15-09**nombre d'onde** (linéique)**répétence**

Inverse de la longueur d'onde.

wave number**repetency**

Reciprocal of the wavelength.

ar	تکراری : عدد موجي
de	Repetenz; Wellenzahl
es	número de onda
it	numero d'onda
ja	波数
pl	liczba falowa
pt	número de onda (lineal); repetênciia
sv	repetens; vågtal

101-15-10**vitesse de phase**

(705-02-16 MOD) Pour une onde sinusoïdale en un point donné, vitesse, dans la direction de propagation, de la surface d'onde correspondant à une phase déterminée.

Note. - La norme de la vitesse de phase est égale au produit de la fréquence par la longueur d'onde.

phase velocity

For a sinusoidal wave at a given point, velocity in the direction of propagation of the wavefront corresponding to a specified phase.

Note. - The magnitude of the phase velocity is equal to the product of the frequency and the wavelength.

ar	سرعة طورية
de	Phasengeschwindigkeit
es	velocidad de fase
it	velocità di fase
ja	位相速度
pl	prędkość fazowa
pt	velocidade de fase
sv	fashastighet

101-15-11**dispersif**

Qualifie un milieu dans lequel la vitesse de phase varie en fonction de la fréquence.

dispersive

Pertaining to a medium in which the phase velocity varies with frequency.

ar	مشتت
de	dispergierend
es	dispersivo
it	dispersivo
ja	分散性
pl	dyspersyjny
pt	dispersivo
sv	dispersiv

101-15-12**vitesse de groupe**

En un point d'un milieu, vitesse de l'enveloppe d'un paquet d'ondes sinusoïdales superposées de même amplitude dont les fréquences tendent vers une limite commune.

Note. - La norme du vecteur vitesse de groupe est égale à la dérivée de la fréquence par rapport au nombre d'onde.

group velocity

At a point in a medium, velocity of the envelope of a packet of superimposed sinusoidal waves of equal amplitude and slightly different frequencies tending to a common limiting frequency.

Note. - The magnitude of the group velocity vector is equal to the derivative of the frequency with respect to the wave number.

ar	سرعة المجموعة
de	Gruppengeschwindigkeit
es	velocidad de grupo
it	velocità di gruppo
ja	群速度
pl	prędkość grupowa
pt	velocidade de grupo
sv	grupphastighet

101-15-13**onde directe**

Onde pour laquelle les vecteurs vitesse de groupe et vitesse de phase ont la même direction.

forward wave

Wave in which the group and phase velocity vectors have the same direction.

ar	موجة امامية
de	Vorwärtswelle
es	onda directa
it	onda diretta; onda progressiva
ja	前進波
pl	fala postępująca
pt	onda directa
sv	framåtväg

101-15-14**onde rétrograde**

Onde pour laquelle les vecteurs vitesse de groupe et vitesse de phase ont des directions opposées.

backward wave

Wave in which the group and phase velocity vectors are in opposite directions.

ar	موجة خلفية
de	Rückwärtswelle
es	onda inversa
it	onda regressiva
ja	後進波
pl	fala powrotna
pt	onda retrógrada
sv	bakåtväg

101-15-15 exposant linéique de propagation (symbole : γ)

(705-02-24 MOD) Grandeur complexe γ figurant dans l'expression $A_0 e^{-\gamma x} + j\omega t + j\vartheta_0$, lorsque la partie réelle de cette expression représente, le long d'une droite parallèle à l'axe des x , une grandeur caractéristique d'une onde guidée ou d'une onde plane sinusoïdale de pulsation ω et de phase à l'origine ϑ_0 .

- Notes*
1. - La notion d'exposant linéique de propagation n'a de sens que lorsque A_0 et γ sont en principe indépendants de x .
 2. - L'exposant linéique de propagation est généralement fonction de la fréquence et a les dimensions de l'inverse d'une longueur.

propagation coefficient (symbol: γ)

Complex quantity γ appearing in the expression $A_0 e^{-\gamma x} + j\omega t + j\vartheta_0$, where the real part of this expression represents, along a line parallel to the x -axis, a characteristic quantity of a sinusoidal guided or plane wave at angular frequency ω and initial phase ϑ_0 .

- Notes*
1. - The concept of propagation coefficient has a meaning only when A_0 and γ are substantially independent of x .
 2. - The propagation coefficient is usually a function of frequency and has the dimension of reciprocal length.

ar	معامل الانتشار (الرمز : γ)
de	Ausbreitungskoeffizient
es	coeficiente de propagación (símbolo: γ)
it	coefficiente di propagazione
ja	伝搬係数 (記号 : γ)
pl	tamowność jednostkowa; stała propagacji
pt	coeficiente de propagação
sv	utbredningskoefficient

101-15-16 affaiblissement linéique (symbole : α)

(702-02-14 MOD) Partie réelle de l'exposant linéique de propagation.

Note. - Pour une ligne de transmission, l'affaiblissement linéique est la limite du quotient de la variation relative d'une grandeur de champ entre deux points sur l'axe par la distance des points, lorsque cette distance tend vers zéro.

attenuation coefficient (symbol: α)

Real part of the propagation coefficient.

Note. - For a transmission line the attenuation coefficient is the limit of the quotient of the relative change of a field quantity between two points on the axis by the distance between the points, when this distance tends to zero.

ar	معامل التوهين (الرمز : α)
de	Dämpfungs koeffizient
es	coeficiente de atenuación (símbolo: α)
it	coefficiente di attenuazione
ja	減衰係数 (記号 : α)
pl	łumiennosć jednostkowa
pt	coeficiente de atenuação; coeficiente de enfraquecimiento
sv	dämpningskoefficient

101-15-17 déphasage linéique (symbole : β)

(702-02-15 MOD) Partie imaginaire de l'exposant linéique de propagation.

Note. - Pour une ligne de transmission, le déphasage linéique est la limite du quotient de la variation de phase d'une grandeur de champ entre deux points sur l'axe par la distance des points, lorsque cette distance tend vers zéro.

phase coefficient (symbol: β)**phase-change coefficient**

Imaginary part of the propagation coefficient.

Note. - For a transmission line the phase coefficient is the limit of the quotient of the phase change of a field quantity between two points on the axis by the distance between the points, when this distance tends to zero.

ar	معامل تغير الطور (الرمز : β)
de	Phasenkoeffizient
es	coeficiente de fase (símbolo: β)
it	coefficiente di fase
ja	位相係数 (記号 : β)
pl	przesuwność jednostkowa; stała fazowa
pt	coeficiente de desfasagem
sv	faskoefficient

101-15-18 optique géométrique

(705-02-20 MOD) Modèle applicable pour une longueur d'onde tendant vers zéro, par lequel la propagation des ondes dans divers milieux et à leurs frontières, est déterminé au moyen de la notion géométrique de rayon et non au moyen de la théorie générale des ondes.

geometric optics

Model, applicable for wavelengths approaching zero, by which the propagation of waves in various media and at their boundaries is determined by using the geometrical concept of rays and not the general theory of waves.

ar	بصريات هندسية
de	geometrische Optik; Strahlenoptik
es	óptica geométrica
it	ottica geometrica
ja	幾何光学
pl	optyka geometryczna
pt	óptica geométrica
sv	geometrisk optik

101-15-19 onde incidente

(702-07-21) Onde qui se propage vers la surface de séparation de deux milieux ou vers une discontinuité dans une ligne de transmission, ou vers un accès d'un réseau électrique.

incident wave

Wave that travels toward the surface separating two media or a discontinuity in a transmission line, or a port of an electrical network.

ar	موجة ساقطة
de	einfallende Welle
es	onda incidente
it	onda incidente
ja	入射波
pl	fala padająca
pt	onda incidente
sv	infallande våg

101-15-20 onde diffractée

(705-04-43 MOD) Onde qui apparaît dans un milieu, lorsqu'une onde incidente se propageant dans ce milieu rencontre un ou plusieurs obstacles, limitant éventuellement des ouvertures, et qui n'est pas interprétable par l'optique géométrique.

Note. - Une onde diffractée peut exister dans des régions qui, selon l'optique géométrique, ne sont pas atteintes par l'onde incidente ou par des ondes réfléchies ou réfractées.

diffracted wave

Wave which occurs in a medium when an incident wave propagating in this medium encounters one or more obstacles, possibly limiting openings, and which is not interpretable by geometric optics.

Note. - A diffracted wave may exist in regions which, according to the interpretation of geometric optics, are not reached by the incident wave or by reflected or refracted waves.

ar	موجة حيود
de	gebeugte Welle
es	onda difractada
it	onda diffatta
ja	回折波
pl	fala ugięta
pt	onda difractada
sv	spridd våg

101-15-21

(705-04-07)

onde réfractée

- 1) Onde qui apparaît au delà d'une surface séparant deux milieux différents lorsqu'une onde incidente rencontre la surface, qui se propage en s'éloignant de celle-ci, généralement dans une direction différente, et qui est interprétable par l'optique géométrique.
- 2) Onde qui se propage dans un milieu dont les propriétés varient de façon continue dans l'espace et qui est interprétable par l'optique géométrique.

refracted wave

- 1) Wave which appears beyond a surface separating two different media when an incident wave meets the surface, which propagates away from the surface generally in a different direction, and which is interpretable by geometric optics.
- 2) Wave which propagates in a medium with properties varying continuously in space and which is interpretable by geometric optics.

ar	موجة منكسرة
de	gebrochene Welle
es	onda refractada
it	onda rifratta
ja	屈折波
pl	fala załamana
pt	onda refractada
sv	bruten våg

101-15-22**onde réfléchie**

- (702-07-23 MOD)
- 1) Onde qui apparaît lorsqu'une onde rencontre une surface séparant deux milieux différents, qui s'éloigne de la surface dans la même milieu que l'onde incidente et qui est interprétable par l'optique géométrique.
 - 2) Onde associée à une onde incidente en un accès d'un réseau électrique ou en une discontinuité d'une ligne de transmission, et qui se propage en sens inverse de l'onde incidente à partir de ce point.

reflected wave

- 1) Wave which appears when a wave meets a surface separating two different media, which propagates away from the surface in the same medium as the incident wave, and which is interpretable by geometric optics.
- 2) Wave associated with an incident wave at a port of an electrical network or at a discontinuity in a transmission line, and propagating from this point in a direction opposite to that of the incident wave.

ar	موجة منعكسة
de	reflektierte Welle
es	onda reflejada
it	onda riflessa
ja	反射波
pl	fala odbita
pt	onda reflectida
sv	reflekterad våg

101-15-23

(702-01-43)

cohérence

Phénomène lié à l'existence d'une relation définie entre les phases des composantes homologues de deux ondes ou entre les valeurs de la phase d'une même composante d'une onde à deux instants ou en deux points.

coherence

Phenomenon related to the existence of a correlation between the phases of the corresponding components of two waves or between the values of the phases of a given component of one wave at two instants in time or two points in space.

ar	تماسك
de	Kohärenz
es	coherencia
it	coerenza
ja	コヒーレンス
pl	koherencja; spójność
pt	coerência
sv	koherens

101-15-24

(702-08-32)

interférence

Phénomène résultant de la superposition de deux ou plus de deux oscillations ou ondes cohérentes et de fréquences égales ou voisines, qui se manifeste par des variations de l'amplitude résultante, dans l'espace sous forme de franges, ou dans le temps sous forme de battements.

phase interference**wave interference**

Phenomenon resulting from the superposition of two or more coherent oscillations or waves of equal or nearly equal frequency and appearing as a variation of the resulting amplitude, in space in the form of interference patterns, or in time in the form of beats.

ar تداخل موجي ; تداخل طوري
 de Interferenz
 es interferencia
 it interferenza
 ja 相干涉
 pl interferencja
 pt interferência
 sv interferens

101-15-25

(705-01-40 MOD) Résultat de la superposition de deux ondes progressives de même fréquence se propageant en sens inverse.

Note. - Si les deux ondes ont la même amplitude, une onde stationnaire peut être représentée par le produit d'une fonction réelle du temps et d'une fonction réelle des coordonnées spatiales.

standing wave

Result of the superposition of two travelling waves of the same frequency propagating in opposite directions.

Note. - If the two waves have the same amplitude, a standing wave can be represented by the product of a real function of time and a real function of space coordinates.

ar موجة مستقرة
 de stehende Welle
 es onda estacionaria
 it onda stazionaria
 ja 定在波
 pl fala stojąca
 pt onda estacionária
 svstående våg

101-15-26**noeud** (d'une onde stationnaire)

Point d'un milieu siège d'une onde stationnaire, où une grandeur spécifiée variant dans le temps a une valeur minimale.

Note. - Si le noeud n'est pas un point isolé, on emploie les termes « ligne nodale », « plan nodal » ou « surface nodale ».

node (of a standing wave)

In a medium where a standing wave exists, point at which the amplitude of a specified time-dependent quantity has a minimum value.

Note. - If the node is not an isolated point, the terms "nodal line", "nodal point" or "nodal surface" are used.

ar عقدة (موجة مستقرة)
 de Knoten (einer stehenden Welle)
 es nodo (de una onda estacionaria)
 it nodo (di un'onda stazionaria)
 ja 節 (定在波の)
 pl węzeł (fali stojącej)
 pt nó (de uma onda estacionária)
 sv nod

101-15-27

ventre

Point d'un milieu siège d'une onde stationnaire où une grandeur spécifiée variant dans le temps a une valeur maximale.

Note. - Si le ventre n'est pas un point isolé, on emploie les termes « ligne ventrale », « plan ventral » ou « surface ventrale ».

antinode

In a medium where a standing wave exists, point at which the amplitude of a specified time-dependent quantity has a maximum value.

Note. - If the antinode is not an isolated point, the terms "antinodal line", "antinodal point" or "antinodal surface" are used.

ar	عقدة عكسية
de	Bauch (einer stehenden Welle)
es	vientre
it	ventre
ja	腹
pl	przeciwwęzeł (fali stojącej)
pt	ventre
sv	buk; antinod

LISTE DES SYMBOLES LITTÉRAUX

LIST OF LETTER SYMBOLS

a (indice/subscript)	101-14-14
abs	101-11-01
arg	101-11-08
curl.	101-11-41
dA	101-11-29
div	101-11-40
dr.	101-11-26
ds	101-11-25
e	101-11-19
e_i	101-11-13
e_ndA	101-11-30
e_td_s	101-11-26
E	101-14-78
f	101-14-08
F	101-14-56
g (indice/subscript)	101-14-17
grad	101-11-37
h (indice/subscript)	101-14-18
H(x)	101-13-02
i	101-11-02
Im	101-11-04
j	101-11-02
ndA	101-11-30
q (indice/subscript)	101-14-15
Re	101-11-03
rot	101-11-41
s	101-14-37
sgn	101-13-05
td_s	101-11-26
T	101-14-07
α	101-15-16
β	101-15-17
γ	101-15-15
δ	101-13-06
δ	101-14-20
Δ	101-11-43
Δ	101-11-44
δ'	101-13-07
$\varepsilon(x)$	101-13-02
ϑ	101-14-38
$\vartheta(t)$	101-13-02
ϑ_0	101-14-39
λ	101-15-08
φ	101-11-38
φ	101-14-40
ω	101-14-36

LISTE DES SIGNES MATHÉMATIQUES

LIST OF MATHEMATICAL SIGNS

,	101-11-03
"	101-11-04
•	101-11-17
×	101-11-24
*	101-11-05
∇	101-11-36
$ a $	101-11-01
$ c $	101-11-07
$ V $	101-11-18
$\langle X \rangle$	101-14-14
\overline{X}	101-14-14
V	101-11-10
\underline{c}	101-11-02
\sqrt{a}	101-11-06

INDEX

FRANÇAIS	66
ENGLISH	70
ARABIC	74
DEUTSCH	82
ESPAÑOL	85
ITALIANO	88
JAPANESE	91
POLSKI	94
PORTUGUÊS	96
SVENSKA	99

INDEX

A

absolue, valeur.....	101-11-01
absolue, valeur moyenne	101-14-48
affaiblissement linéique.....	101-15-16
aléatoire	101-14-64
aléatoire stationnaire	101-14-67
aléatoire, variable	101-14-66
alternance négative	101-14-48
alternance positive.....	101-14-47
alternatif	101-14-29
alternative, composante	101-14-33
amortie, oscillation	101-14-19
amortissement, coefficient d'	101-14-20
amplitude.....	101-14-35
analogique	101-12-05
angle (de deux vecteurs).....	101-11-22
apériodique	101-14-05
arc, élément scalaire d'.....	101-11-25
arc, élément (vectoriel) d'	101-11-26
argument.....	101-11-08
arithmétique, (valeur) moyenne	101-14-14
autocorrélation, fonction d'	101-14-73
avance de phase	101-14-41

B

bande de fréquences	101-14-58
bande, largeur de	101-14-59
base, vecteur de	101-11-13
battement	101-14-60
battement, fréquence de.....	101-14-61
bruit	101-14-63

C

carrée, racine	101-11-06
champ (1)	101-11-34
champ (2)	101-11-35
champ à flux conservatif.....	101-11-45
champ irrotationnel	101-11-46
champ solénoïdal	101-11-45
champ, ligne de	101-11-47
circulation.....	101-11-28
code	101-12-04
coefficient d'amortissement	101-14-20
cohérence.....	101-15-23
complexe, nombre	101-11-02
complexe, pulsation.....	101-14-37
composante (d'un vecteur).....	101-11-15
composante alternative	101-14-33
composante continue	101-14-32
composante fondamentale	101-14-49
composante harmonique.....	101-14-51
conjugué	101-11-05
conservatif, champ à flux.....	101-11-45

continue, composante.....	101-14-32
coordonnée (d'un vecteur).....	101-11-14
corrélation, fonction de	101-14-72
crête à creux, valeur de	101-14-13
crête, facteur de	101-14-57
crête, valeur de	101-14-11
creux, valeur de	101-14-12
creux, valeur de crête à	101-14-13
curviligne, intégrale	101-11-27
cycle	101-14-24

D

densité de probabilité	101-14-77
densité spectrale de puissance	101-14-71
déphasage	101-14-40
déphasage linéique	101-15-17
différence de phase.....	101-14-40
diffRACTée, onde	101-15-20
Dirac, distribution de	101-13-06
direct, trièdre	101-11-23
directe, onde.....	101-15-13
direction de propagation	101-15-04
discrete, valeur	101-12-06
dispersif.....	101-15-11
distorsion (terme déconseillé dans ce sens), facteur de	101-14-55
distorsion harmonique (terme déconseillé dans ce sens)	101-14-55
distribution	101-13-01
distribution de Dirac	101-13-06
divergence	101-11-40
données	101-12-03
doublet unité	101-13-07
DSP (abréviation)	101-14-71

E

écart type	101-14-80
échelon unité, (fonction)	101-13-02
échelon unité généralisé	101-13-03
efficace, valeur	101-14-16
élément scalaire d'arc	101-11-25
élément scalaire de surface	101-11-29
élément (vectoriel) d'arc	101-11-26
élément (vectoriel) de surface	101-11-30
en opposition	101-14-45
en phase	101-14-43
en quadrature	101-14-44
équipotentiel	101-11-39
ergodique	101-14-68
espérance mathématique (d'une variable aléatoire)	101-14-78
établi, régime	101-14-01
exposant linéique de propagation	101-15-15

F	
facteur de crête	101-14-57
facteur de distorsion (terme déconseillé dans ce sens)	101-14-55
facteur de forme.....	101-14-56
flux (d'une grandeur vectorielle)	101-11-32
flux conservatif, champ à.....	101-11-45
fonction d'autocorrélation.....	101-14-73
fonction d'intercorrélation	101-14-74
fonction de corrélation	101-14-72
fonction de Heaviside	101-13-02
fonction de répartition	101-14-76
fonction échelon unité	101-13-02
fonction signe	101-13-05
fondamental (nom et adjetif).....	101-14-49
fondamentale, composante	101-14-49
fondamentale, fréquence.....	101-14-50
forcée, oscillation	101-14-21
forme d'onde.....	101-15-02
forme, facteur de.....	101-14-56
Fourier, série de.....	101-13-08
Fourier, transformée de	101-13-09
Fourier, transformée inverse de	101-13-10
fractile d'ordre p (d'une loi de probabilité)	101-14-81
fréquence	101-14-08
fréquence de battement.....	101-14-61
fréquence fondamentale.....	101-14-50
fréquences, bande de	101-14-58
G	
géométrique, optique	101-15-18
géométrique, (valeur) moyenne	101-14-17
gradient.....	101-11-37
grandeur (alternative) symétrique.....	101-14-30
grandeur impulsionale.....	101-14-28
grandeur scalaire	101-11-09
grandeur sinusoïdale.....	101-14-34
grandeur tensorielle (du second ordre).....	101-11-12
grandeur vectorielle.....	101-11-10
groupe, vitesse de	101-15-12
H	
harmonique (nom masculin et adjetif)	101-14-51
harmonique, composante	101-14-51
harmonique (terme déconseillé), premier	101-14-50
harmonique, résidu	101-14-54
harmoniques, taux d'.....	101-14-55
harmonique, (valeur) moyenne	101-14-18
Heaviside, fonction de	101-13-02
hybride	101-12-08
I	
imaginaire, partie.....	101-11-04
impulsion.....	101-14-26
impulsion unité	101-13-06
impulsionnelle, grandeur.....	101-14-28
impulsions, train d'.....	101-14-27
incidente, onde	101-15-19
information.....	101-12-01
instantanée, phase	101-14-38
instantanée, valeur.....	101-14-10
intégrale curviligne	101-11-27
intégrale de ligne	101-11-27
intégrale de Mellin-Fourier	101-13-12
intégrale de surface	101-11-31
intégrale de volume	101-11-33
intercorrélation, fonction d'.....	101-14-74
interférence	101-15-24
irrotationnel, champ	101-11-46
L	
Laplace, transformée de	101-13-11
Laplace, transformée inverse de	101-13-12
laplacien (scalaire)	101-11-43
laplacien vectoriel	101-11-44
largeur de bande (de fréquences)	101-14-59
libre, oscillation	101-14-22
ligne de champ	101-11-47
ligne nodale.....	101-15-26
ligne ventrale.....	101-15-27
ligne, intégrale de	101-11-27
linéique de propagation, exposant.....	101-15-15
linéique, affaiblissement	101-15-16
linéique, déphasage	101-15-17
logique	101-12-09
loi de probabilité	101-14-75
longitudinale, onde	101-15-06
longueur d'onde.....	101-15-08
M	
matrice	101-11-11
médiane	101-14-82
Mellin-Fourier, intégrale de	101-13-12
module	101-11-07
module (terme déconseillé dans ce sens)	101-11-18
moyenne (d'une variable aléatoire)	101-14-78
moyenne, (valeur)	101-14-14
moyenne absolue, valeur	101-14-48
moyenne arithmétique	101-14-14
moyenne géométrique	101-14-17
moyenne harmonique	101-14-18
moyenne quadratique	101-14-15
N	
nabla.....	101-11-34
négative, alternance	101-14-46
nodal, plan	101-15-26
nodale, ligne	101-15-26
nodale, surface	101-15-26
noeud (d'une onde stationnaire)	101-15-26

nombre complexe	101-11-02	potentiel (scalaire).....	101-11-38
nombre d'onde (linéique).....	101-15-09	potentiel vecteur.....	101-11-42
norme	101-11-18	premier harmonique (terme déconseillé).....	101-14-50
numérique.....	101-12-07	probabilité	101-14-65
O			
onde.....	101-15-01	probabilité, densité de	101-14-77
onde diffractée.....	101-15-20	probabilité, loi de	101-14-75
onde directe	101-15-13	produit scalaire.....	101-11-17
onde incidente	101-05-19	produit vectoriel.....	101-11-24
onde longitudinale.....	101-15-06	propagation, direction de	101-15-04
onde plane	101-15-05	propagation, exposant linéique de.....	101-15-15
onde réfléchie	101-15-22	puissance spectrique.....	101-14-71
onde réfractée	101-15-21	puissance, densité spectrale de	101-14-71
onde rétrograde.....	101-15-14	puissance, spectre de	101-14-70
onde stationnaire	101-15-25	pulsation.....	101-14-36
onde transversale	101-15-07	pulsation complexe	101-14-37
onde, longueur d'	101-05-08	Q	
onde, nombre d'	101-15-09	quadratique, (valeur) moyenne.....	101-14-15
onde, surface d'	101-15-03	quadrature, en	101-14-44
ondulation	101-14-33	quantile d'ordre p (d'une loi de probabilité) ..	101-14-81
opérateur nabla.....	101-11-36	R	
opposition, en	101-14-45	racine carrée	101-11-06
optique géométrique	101-15-18	rampe unité	101-13-04
origine, phase (à l')	101-14-39	rang (d'un harmonique)	101-14-52
orthogonal	101-11-20	redressée, valeur.....	101-14-48
orthonormé	101-11-21	réelle, partie	101-11-03
oscillant	101-14-03	réfléchie, onde	101-15-22
oscillation	101-14-04	réfractée, onde	101-15-21
oscillation amortie	101-14-19	régime établi.....	101-14-01
oscillation de relaxation	101-14-25	régime permanent.....	101-14-01
oscillation forcée	101-14-21	relaxation, oscillation de	101-14-25
oscillation libre.....	101-14-22	répartition, fonction de.....	101-14-76
P			
partie imaginaire.....	101-11-04	répétence	101-15-09
partie réelle.....	101-11-03	résidu harmonique.....	101-14-54
percussion unité.....	101-13-06	résonance	101-14-23
période.....	101-14-07	retard de phase	101-14-42
périodique.....	101-14-06	rétrograde, onde	101-15-14
permanent, régime	101-14-01	rotationnel	101-11-41
perpendiculaire	101-11-20	S	
phase.....	101-14-38	scalaire (nom masculin)	101-11-09
phase (à l')origine	101-14-39	scalaire, grandeur	101-11-09
phase instantanée	101-14-38	scalaire, produit.....	101-11-17
phase, avance de	101-14-41	série de Fourier	101-13-08
phase, différence de	101-14-40	signal.....	101-12-02
phase, en.....	101-14-43	signe, fonction.....	101-13-05
phase, retard de.....	101-14-42	signum.....	101-13-05
phase, vitesse de	101-15-10	sinusoïdale, grandeur	101-14-34
phaseur	101-14-62	solénoïdal, champ	101-11-45
plan nodal.....	101-05-26	somme (vectorielle).....	101-11-16
plan ventral.....	101-05-27	sous-harmonique	101-14-53
plane, onde	101-15-05	spectrale de puissance, densité	101-14-71
positive, alternance.....	101-14-46	spectre	101-14-69
		spectre de puissance	101-14-70

spectrique, puissance	101-14-71	vecteur unité.....	101-11-19
stationnaire, aléatoire	101-14-67	vectoriel, produit	101-11-24
stationnaire, onde	101-15-25	vectorielle, grandeur	101-11-10
surface d'onde.....	101-15-03	ventral, plan	101-15-27
surface nodale.....	101-15-26	ventrale, ligne.....	101-15-27
surface ventrale.....	101-15-27	ventrale, surface	101-15-27
surface, élément scalaire de	101-11-28	ventre	101-15-27
surface, élément (vectoriel) de.....	101-11-30	vitesse de groupe.....	101-15-12
surface, intégrale de.....	101-11-31	vitesse de phase.....	101-15-10
symétrique, grandeur (alternative).....	101-14-30	volume, intégrale de.....	101-11-33
synchrone	101-14-09		

T

taux d'harmoniques.....	101-14-55
tenseur (du second ordre).....	101-11-12
tensorielle (du second ordre), grandeur	101-11-12
train d'impulsions	101-14-27
transformée de Fourier	101-13-09
transformée de Laplace.....	101-13-11
transformée en Z.....	101-13-13
transformée inverse de Fourier	101-13-10
transformée inverse de Laplace	101-13-12
transitoire (adjectif et nom)	101-14-02
transversale, onde	101-15-07
trièdre direct	101-11-23

U

unité, (fonction) échelon	101-13-02
unité, doublet.....	101-13-07
unité, impulsion	101-13-06
unité, percussion.....	101-13-06
unité, rampe.....	101-13-04
unité, vecteur	101-11-19

V

valeur absolue.....	101-11-01
valeur de crête	101-14-11
valeur de crête à crête (terme désuet dans ce sens)	101-14-13
valeur de crête à creux	101-14-13
valeur de creux	101-14-12
valeur discrète	101-12-06
valeur efficace	101-14-16
valeur instantanée	101-14-10
valeur moyenne	101-14-14
valeur moyenne absolue	101-14-48
valeur moyenne arithmétique	101-14-14
valeur moyenne géométrique.....	101-14-17
valeur moyenne harmonique	101-14-18
valeur moyenne quadratique.....	101-14-15
valeur redressée	101-14-48
variable aléatoire	101-14-66
variance	101-14-79
vecteur	101-11-10
vecteur de base	101-11-13

INDEX

A			
absolute value.....	101-11-01	curl.....	101-11-41
absolute value, average.....	101-14-48	cycle.....	101-14-24
alternating.....	101-14-29	D	
alternating component.....	101-14-33	damped oscillation	101-14-19
amplitude.....	101-14-35	damping coefficient.....	101-14-20
analog (US)	101-12-05	data.....	101-12-03
analogue	101-12-05	density, power spectral.....	101-14-71
angle (between two vectors)	101-11-22	density, power spectrum.....	101-14-71
angle, phase.....	101-14-39	density, probability	101-14-77
angular frequency	101-14-36	deviation, standard	101-14-80
angular frequency, complex	101-14-37	difference, phase	101-14-40
antinodal line.....	101-15-27	diffracted wave.....	101-15-20
antinodal plane	101-15-27	digital	101-12-07
antinodal surface	101-15-27	Dirac function	101-13-06
antinode	101-15-27	direct component.....	101-14-32
aperiodic.....	101-14-05	direction of propagation.....	101-15-04
argument.....	101-11-08	discrete value	101-12-06
arithmetical average.....	101-14-14	dispersive	101-15-11
arithmetical mean (value)	101-14-14	distortion factor (deprecated in this sense)....	101-14-55
attenuation coefficient	101-15-16	distribution.....	101-13-01
autocorrelation function	101-14-73	distribution function.....	101-14-76
average absolute value.....	101-14-48	distribution, probability	101-14-75
average, arithmetical.....	101-14-14	divergence	101-11-40
average, geometric.....	101-14-17	divergence field, zero	101-11-45
average, harmonic	101-14-18	dot product.....	101-11-17
average, inverse	101-14-18	doublet, unit	101-13-07
average, logarithmic	101-14-17		
B			
backward wave	101-15-14	E	
band, frequency	101-14-58	effective value	101-14-16
bandwidth, (frequency)	101-14-59	equipotential	101-11-39
base vector.....	101-11-13	ergodic	101-14-68
beat.....	101-14-60	expectation (of a random variable).....	101-14-78
beat frequency	101-14-61		
C			
circulation.....	101-11-28	F	
code	101-12-04	field	101-11-34
coherence.....	101-15-23	field line	101-11-47
complex angular frequency	101-14-37	field quantity	101-11-35
complex number.....	101-11-02	first harmonic (deprecated)	101-14-50
complex pulsatance	101-14-37	flux (of a vector quantity)	101-11-32
component (of a vector quantity).....	101-11-14	forced oscillation.....	101-14-21
component vector (of a vector quantity).....	101-11-15	form factor	101-14-56
conjugate	101-11-05	forward wave.....	101-15-13
content, harmonic	101-14-54	Fourier series.....	101-13-08
content, ripple.....	101-14-33	Fourier transform	101-13-09
coordinate (of a vector quantity)	101-11-14	Fourier transform, inverse	101-13-10
correlation function	101-14-72	fractile (of a probability distribution), p-	101-14-81
cross product	101-11-24	free oscillation.....	101-14-22
crosscorrelation function	101-14-74	frequency	101-14-08
		frequency band.....	101-14-58
		frequency bandwidth.....	101-14-59
		frequency, angular.....	101-14-36
		frequency, beat.....	101-14-61
		frequency, fundamental.....	101-14-50

fundamental (component).....	101-14-49	line element, scalar.....	101-11-25
fundamental frequency	101-14-50	line element, (vector)	101-11-26
G			
general unit step function	101-13-03	line integral	101-11-27
geometric average.....	101-14-17	line integral, scalar	101-11-28
geometric mean value.....	101-14-17	line, antinodal	101-15-27
geometric optics	101-15-18	line, field	101-11-47
gradient.....	101-11-37	line, nodal	101-15-26
group velocity.....	101-15-12	logarithmic average.....	101-14-17
H			
half-wave, negative.....	101-14-47	logic	101-12-09
half-wave, positive	101-14-46	longitudinal wave.....	101-15-06
harmonic (component)	101-14-51	M	
harmonic average	101-14-18	magnitude.....	101-11-18
harmonic content.....	101-14-54	matrix.....	101-11-11
harmonic factor, (total).....	101-14-55	mean (of a random variable)	101-14-78
harmonic mean value.....	101-14-18	mean (value).....	101-14-14
harmonic number.....	101-14-52	mean (value), arithmetical.....	101-14-14
harmonic order	101-14-52	mean value, geometric	101-14-17
harmonic (deprecated), first.....	101-14-50	mean value, harmonic	101-14-18
Heaviside function.....	101-13-02	median.....	101-14-82
hybrid	101-12-08	modulus.....	101-11-07
I			
imaginary part.....	101-11-04	modulus (deprecated in this sense)	101-11-18
impulse (US), unit	101-13-06	N	
in opposition.....	101-14-45	nabla (operator).....	101-11-36
in phase	101-14-43	negative half-wave	101-14-47
in quadrature	101-14-44	nodal line	101-15-26
incident wave.....	101-15-19	nodal plane.....	101-15-26
information	101-12-01	nodal surface	101-15-26
initial phase	101-14-39	node (of a standing wave)	101-15-26
instantaneous phase	101-14-38	noise.....	101-14-63
instantaneous value	101-14-10	norm.....	101-11-18
integral, line.....	101-11-24	number, complex.....	101-11-02
integral, scalar line	101-11-28	number, harmonic	101-14-52
integral, surface	101-11-31	number, wave	101-15-09
integral, volume.....	101-11-33	O	
intercorrelation function	101-14-74	operator, nabla	101-11-36
interference, phase.....	101-15-24	opposition, in	101-14-45
interference, wave.....	101-15-24	optics, geometric	101-15-18
inverse average	101-14-18	order, harmonic	101-14-52
inverse Fourier transform	101-13-10	orthogonal	101-11-20
inverse Laplace transform	101-13-12	orthonormal.....	101-11-21
irrotational field.....	101-11-46	oscillating.....	101-14-03
L			
lag, (phase)	101-14-42	oscillation.....	101-14-04
Laplace transform.....	101-13-11	oscillation, damped	101-14-19
Laplace transform, inverse	101-13-12	oscillation, forced.....	101-14-21
Laplacian (of a scalar field quantity)	101-11-43	oscillation, free.....	101-14-22
Laplacian (of a vector field quantity)	101-11-44	oscillation, relaxation.....	101-14-25
lead, (phase)	101-14-41	P	
		p-fractile (of a probability distribution)	101-14-81
		p-quantile (of a probability distribution).....	101-14-81
		peak factor.....	101-14-57
		peak value	101-14-11

peak-to-peak value (obsolete in this sense) ...	101-14-13	R	
peak-to-valley value	101-14-13	ramp, unit.....	101-13-04
period	101-14-07	random	101-14-64
periodic.....	101-14-06	random variable	101-14-66
perpendicular.....	101-11-20	random, stationary.....	101-14-67
phase.....	101-14-38	real part	101-11-03
phase angle	101-14-39	rectified value.....	101-14-48
phase coefficient.....	101-15-17	reflected wave	101-15-22
phase difference.....	101-14-40	refracted wave	101-15-21
phase interference.....	101-15-24	relaxation oscillation.....	101-14-25
phase lag.....	101-14-42	repetency	101-15-09
phase lead.....	101-14-41	resonance	101-14-23
phase velocity.....	101-15-10	right-handed trihedron	101-11-23
phase, in	101-14-43	ripple content	101-14-33
phase, initial	101-14-39	rms value (1)	101-14-15
phase, instantaneous	101-14-38	rms value (2)	101-14-16
phase-change coefficient	101-15-17	root, square	101-11-06
phasor	101-14-62	root-mean-square value (1)	101-14-15
plane wave.....	101-15-05	root-mean-square value (2)	101-14-16
plane, antinodal	101-15-27	rotation.....	101-11-41
plane, nodal	101-15-26	S	
positive half-wave	101-14-46	scalar line element.....	101-11-25
potential, (scalar).....	101-11-38	scalar surface element	101-11-29
potential, vector.....	101-11-42	scalar line integral	101-11-28
power spectral density	101-14-71	scalar potential	101-11-38
power spectrum	101-14-70	scalar product.....	101-11-17
power spectrum density	101-14-71	scalar (quantity)	101-11-09
probability	101-14-65	series, Fourier.....	101-13-08
probability density	101-14-77	signal.....	101-12-02
probability distribution.....	101-14-75	signum.....	101-13-05
product, cross	101-11-24	sinusoidal quantity	101-14-34
product, dot	101-11-17	spectral density, power.....	101-14-71
product, scalar	101-11-17	spectrum.....	101-14-69
product, vector.....	101-11-24	spectrum density, power.....	101-14-71
propagation coefficient.....	101-15-15	spectrum, power.....	101-14-70
propagation, direction of	101-15-04	square root	101-11-06
pulsatance	101-14-36	standard deviation	101-14-80
pulsatance, complex	101-14-37	standing wave.....	101-15-25
pulsating	101-14-31	stationary random.....	101-14-67
pulse	101-14-26	steady state	101-14-01
pulse train	101-14-27	step function, unit	101-13-02
pulse, unit	101-13-06	step function, general unit.....	101-13-03
pulsed quantity	101-14-28	sub-harmonic	101-14-53
Q		sum, (vector)	101-11-16
quadratic value	101-14-15	surface element, scalar	101-11-29
quadrature, in	101-14-44	surface element, (vector)	101-11-30
quantile (of a probability distribution), p-	101-14-81	surface integral.....	101-11-31
quantity, field	101-11-35	surface, antinodal	101-15-27
quantity, scalar	101-11-09	surface, nodal	101-15-26
quantity, tensor.....	101-11-12	symmetrical (alternating) quantity	101-14-30
quantity, vector.....	101-11-10	synchronous	101-14-09

T			
tensor (quantity) (of second order)	101-11-12	wave, transverse	101-15-07
total harmonic distortion (deprecated in this sense).....	101-14-55	waveform	101-15-02
total harmonic factor	101-14-55	wavefront	101-15-03
train, pulse.....	101-14-27	wavelength	101-15-08
transform, Fourier.....	101-13-09	Z	
transform, inverse Fourier	101-13-10	Z-transform	101-13-13
transform, inverse Laplace	101-13-12	zero divergence field.....	101-11-45
transform, Laplace.....	101-13-11		
transform, Z-.....	101-13-13		
transient (adjective and noun)	101-14-02		
transverse wave	101-15-07		
trihedron, right-handed.....	101-11-23		
 U			
unit doublet	101-13-07		
unit impulse (US)	101-13-06		
unit pulse	101-13-06		
unit ramp	101-13-04		
unit step function.....	101-13-02		
unit step function, general	101-13-03		
unit vector	101-11-19		
 V			
valley value	101-14-12		
valley value, peak-to-	101-14-13		
variable, random.....	101-14-66		
variance	101-14-79		
vector.....	101-11-10		
vector potential.....	101-11-42		
vector product.....	101-11-24		
vector quantity.....	101-11-10		
vector sum	101-11-16		
vector line element	101-11-26		
vector surface element.....	101-11-30		
vector, base	101-11-13		
vector, component	101-11-15		
velocity, group.....	101-15-12		
velocity, phase	101-15-10		
volume integral.....	101-11-33		
 W			
wave	101-15-01		
wave interference.....	101-15-24		
wave number	101-15-09		
wave, backward	101-15-14		
wave, diffracted	101-15-20		
wave, forward.....	101-15-13		
wave, incident.....	101-15-19		
wave, longitudinal	101-15-06		
wave, plane.....	101-15-05		
wave, reflected.....	101-15-22		
wave, refracted	101-15-21		
wave, standing	101-15-25		

فصل ١٠١-١١-الكميات القياسية و المتجهة

٠٩-١١-١٠١	(كمية) قياسية
١٠-١١-١٠١	(كمية) متجهة
٠٨-١١-١٠١	ازاحة زاوية (الرمز : \arg)
٤٠-١١-١٠١	تباعد
٣٣-١١-١٠١	تكامل حجمى
٢٧-١١-١٠١	تكامل خطى
٢٨-١١-١٠١	تكامل خطى قياسي دوران
٣١-١١-١٠١	تكامل على سطح
٢٣-١١-١٠١	ثلاثي الاسطح من الجهة اليمى
٠٦-١١-١٠١	حدر تربيعي
٠٤-١١-١٠١	جزء تخيلي
٠٣-١١-١٠١	جزء حقيقي
٣٨-١١-١٠١	جهد (قياسي)
٤٢-١١-١٠١	جهد اتجاهي
٢٤-١١-١٠١	حاصل ضرب اتجاهي
١٧-١١-١٠١	حاصل ضرب قياسي
٤٧-١١-١٠١	خط مجال
٤١-١١-١٠١	دوران
	كيرل
٢٢-١١-١٠١	زاوية بين (متجهين)
٠٢-١١-١٠١	عدد مركب
٢٦-١١-١٠١	عنصر خطى (اتجاهي)
٢٥-١١-١٠١	عنصر خطى قياسي (الرمز : ds)
٣٠-١١-١٠١	عنصر سطحي (اتجاهي)

٢٩-١١-١٠١	عنصر سطحي قياسي (الرمز : dA)
٣٢-١١-١٠١	فيض كمية متوجهة
٠١-١١-١٠١	قيمة مطلقة
٣٥-١١-١٠١	كمية بمالية
٤٣-١١-١٠١	لابلاسية (الكمية في مجال قياسي)
٤٤-١١-١٠١	لابلاسية (الكمية في مجال متوجه)
١٣-١١-١٠١	متوجه قاعدي
٣٩-١١-١٠١	متساوي الجهد
٢٠-١١-١٠١	متعامد
٢١-١١-١٠١	متعامد معياري او عياري
٣٤-١١-١٠١	مجال
٤٦-١١-١٠١	مجال غير دوراني
٤٥-١١-١٠١	مجال لولى
١٦-١١-١٠١	مجموع (متوجه)
٠٥-١١-١٠١	مرافق
١٤-١١-١٠١	مركبة (متوجه)
_____	احداثي (متوجه)
١٥-١١-١٠١	مركبة (الكمية متوجهه)
١١-١١-١٠١	مصفوفة
٠٧-١١-١٠١	معامل
١٨-١١-١٠١	مقدار (متوجه)
١٢-١١-١٠١	منتدة (كمية) (من الرتبة الثانية)
٣٧-١١-١٠١	منحدر
٣٦-١١-١٠١	نابل (مؤثر) (الرمز : ∇)
١٩-١١-١٠١	وحدة متوجه

٠٢-١٢-١٠١	إشارة
٠٣-١٢-١٠١	بيانات
٠٧-١٢-١٠١	رقمي
٠٤-١٢-١٠١	شفرة
٠٦-١٢-١٠١	قيمة متفرقة (أو منفصلة)
٠٥-١٢-١٠١	متناظر
٠١-١٢-١٠١	معلومات
٠٩-١٢-١٠١	منطق
٠٨-١٢-١٠١	هجين
١٣-١٣-١٠١	تحويل - Z
٠٩-١٣-١٠١	تحويل فوري
١٠-١٣-١٠١	تحويل فوري العكسي
١١-١٣-١٠١	تحويل لا بلاس
١٢-١٣-١٠١	تحويل لا بلاس العكسي
٠١-١٣-١٠١	توزيع
٠٥-١٣-١٠١	دالة الاشارة (الرمز : sgn)
٠٢-١٣-١٠١	دالة الخطوة الواحدة (الرمز : (x))
	دالة هيغيسايد
٠٣-١٣-١٠١	دالة الخطوة الواحدة العامة
٠٦-١٣-١٠١	دالة ديراك (الرمز : δ)
	وحدة نبضية
٠٨-١٣-١٠١	متسلسلة فوري
٠٤-١٣-١٠١	وحدة اندار
٠٧-١٣-١٠١	وحدة مزدوجة (الرمز : δ^2)

٤٩-١٤-١٠١	أساسية مركبة
٦٥-١٤-١٠١	توافق أول
٤٠-١٤-١٠١	احتمالية
٨٠-١٤-١٠١	اختلاف طوري (الرمز : φ)
٤٢-١٤-١٠١	انحراف معياري
٧٩-١٤-١٠١	تأخر (الطور)
٥٣-١٤-١٠١	تباین
٠٤-١٤-١٠١	تحت التوافقي
٢١-١٤-١٠١	تدبّب (أو ذبذبة)
٢٥-١٤-١٠١	تدبّب قسري
٢٢-١٤-١٠١	تدبّب متراخي
٠٨-١٤-١٠١	تردد (الرمز : f)
٥٠-١٤-١٠١	تردد اساسي
٦١-١٤-١٠١	تردد تصاريبي
٣٦-١٤-١٠١	تردد زاوي (الرمز : ω)
٣٧-١٤-١٠١	تردد زاوي مركب (الرمز : s)
٤١-١٤-١٠١	مركب نصي
٦٢-١٤-١٠١	تقدم (الطور)
٧٨-١٤-١٠١	تمثيل طوري
	توقع لمتغير عشوائي
	متوسط متغير عشوائي

١٥-١٤-١٠١	الجذر التربيعي لمتوسط كميات مربعة (١)
	(الدليل : Q)
	قيمة ثنائية
١٦-١٤-١٠١	الجذر التربيعي لمتوسط كميات مربعة (٢)
	قيمة فعالة
٠١-١٤-١٠١	حالة استقرار
٥٨-١٤-١٠١	حرزمه ترددات
٧٢-١٤-١٠١	دالة الارتباط
٧٤-١٤-١٠١	دالة الارتباط التداخلية
٧٥-١٤-١٠١	دالة الارتباط الدداخلية أو البيئية
٧٣-١٤-١٠١	دالة الارتباط الذاتية
٧٦-١٤-١٠١	دالة توزيعية
٦٨-١٤-١٠١	دالة فرضية مطابقة للنتائج الحالاحصائية
٠٧-١٤-١٠١	دورة
٢٤-١٤-١٠١	دورة
٠٦-١٤-١٠١	دوري
١٩-١٤-١٠١	ذبذبة متضائلة
٥٢-١٤-١٠١	رقم توافقى
	رتبة توافقية
٢٣-١٤-١٠١	رنين
٣٥-١٤-١٠١	سعنة
٢٧-١٤-١٠١	سلسلة نبضات
٦٣-١٤-١٠١	ضجة (ضوضاء)
٦٠-١٤-١٠١	ضربة
٣٨-١٤-١٠١	طور (الرمز : ٩) طور لحظي
٣٩-١٤-١٠١	طور ابتدائي (الرمز : ٩٠)
	زاوية الطور

٦٩-١٤-١٠١	طيف
٧٠-١٤-١٠١	طيف القوة
٠٢-١٤-١٠١	عاير او عبور (صفة و اسم)
٥٧-١٤-١٠١	عامل النروة
٥٦-١٤-١٠١	عامل الشكل (الرمز: F)
٥٥-١٤-١٠١	عامل توافقي (كلي)
٥٩-١٤-١٠١	عرض حزمة (ترددية)
٦٤-١٤-١٠١	عشواي
٦٧-١٤-١٠١	عشواي مستقر
١٣-١٤-١٠١	قيمة بين القمة و القاع
١٢-١٤-١٠١	قيمة صغرى (قاع)
١١-١٤-١٠١	قيمة عظمى (قمه)
١٠-١٤-١٠١	قيمة لحظية
١٤-١٤-١٠١	قيمة متوسطة
	أو متوسط حسابي
٧٧-١٤-١٠١	كثافة احتمالية
٧١-١٤-١٠١	كثافة القوة المطيفية
	كثافة طيف
٨١-١٤-١٠١	كسيرية - p (لتوزيع احتمالي)
	كمية - p (لتوزيع احتمالي)
٣٠-١٤-١٠١	كمية (متعددة) متماثلة
٣٤-١٤-١٠١	كمية جيبية
٢٨-١٤-١٠١	كمية نبضية
٠٥-١٤-١٠١	لا دوري
٠٣-١٤-١٠١	متذبذب
٢٩-١٤-١٠١	متعدد
٠٩-١٤-١٠١	متزامن

٤٥-١٤-١٠١	متضادان في الطور
٤٤-١٤-١٠١	متعامدان في الطور
٦٦-١٤-١٠١	متغير عشوائي
٤٣-١٤-١٠١	متمااثلان في الطور
١٨-١٤-١٠١	متوسط توافقى (الرمز : h)
	متوسط عكسي
	قيمة متوسطة توافقية
٤٨-١٤-١٠١	متوسط قيمة مطلقة
١٧-١٤-١٠١	متوسط هندسى (الرمز : g)
	متوسط لوغارىتمي
	قيمة متوسطة هندسية
٥٤-١٤-١٠١	محتوى توافقى
٣٣-١٤-١٠١	محتوى متموج
٥١-١٤-١٠١	مركبة توافقية
٣٢-١٤-١٠١	مركبة مباشرة
٢٠-١٤-١٠١	معامل التضائل (الرمز : δ)
٣١-١٤-١٠١	نابض
٢٦-١٤-١٠١	نبضة
٤٧-١٤-١٠١	نصف الموجة السالب
٤٦-١٤-١٠١	نصف الموجة الموجب
٨٢-١٤-١٠١	وسيط

٠٤-١٥-١٠١	اتجاه الانتشار
١٨-١٥-١٠١	بصريات هندسية
٢٤-١٥-١٠١	تداخل طوري
٢٣-١٥-١٠١	تداخل موجي
٠٣-١٥-١٠١	تماسك
١٢-١٥-١٠١	جبهة موجية
١٠-١٥-١٠١	سرعة الجموعة
٠٢-١٥-١٠١	سرعة طورية
٠٨-١٥-١٠١	شكل موجي
٠٩-١٥-١٠١	طول موجي (الرمز : λ)
٢٦-١٥-١٠١	عدد موجي
٢٧-١٥-١٠١	نكراري
١١-١٥-١٠١	عقدة (لوحة مستقرة)
١٥-١٥-١٠١	عقدة عكسية
١٦-١٥-١٠١	مشتت
١٧-١٥-١٠١	معامل الانتشار (الرمز : μ)
٠١-١٥-١٠١	معامل التوهين (الرمز : a)
١٣-١٥-١٠١	معامل تغير الطور (الرمز : β)
٢٠-١٥-١٠١	موجة
١٤-١٥-١٠١	موجة امامية
١٩-١٥-١٠١	موجة خلفية
٠٦-١٥-١٠١	موجة حيود
٠٧-١٥-١٠١	موجة ساقطة
٢٥-١٥-١٠١	موجة طولية
٠٥-١٥-١٠١	موجة مستعرضة
٢٢-١٥-١٠١	موجة مستقرة
٢١-١٥-١٠١	موجة مستوية
	موجة منعكسة
	موجة منكسرة

STICHWORTVERZEICHNIS

A		F	
Abklingkoeffizient.....	101-14-20	Feld	101-11-34
Ableitung der δ -Distribution	101-13-07	Feldgröße	101-11-35
allgemeine Einheits-Sprungfunktion	101-13-03	Feldlinie	101-11-47
Amplitude.....	101-14-35	Flächenintegral.....	101-11-31
analog	101-12-05	Fluß (einer vektoriellen Größe).....	101-11-32
aperiodisch	101-14-05	Formfaktor	101-14-56
Äquipotential.....	101-11-39	Fourierintegral	101-13-10
Argument (einer komplexen Zahl)	101-11-08	Fourier-Reihe	101-13-08
(arithmetischer) Mittelwert.....	101-14-14	Fourier-Transformierte.....	101-13-09
Augenblicksphase.....	101-14-38	freie Schwingung	101-14-22
Augenblickswert.....	101-14-10	Frequenz	101-14-08
Ausbreitungskoeffizient	101-15-15	(Frequenz-)Bandbreite	101-14-59
Ausbreitungsrichtung	101-15-04	Frequenzband.....	101-14-58
Autokorrelationsfunktion	101-14-73		
B		G	
Bandbreite, (Frequenz-)	101-14-59	gebeugte Welle.....	101-15-20
Basisvektor	101-11-13	gebrochene Welle.....	101-15-21
Bauch (einer stehenden Welle).....	101-15-27	gedämpfte Schwingung	101-14-19
Beharrungszustand	101-14-01	gegenphasig	101-14-45
Betrag (einer komplexen Zahl).....	101-11-07	geometrische Optik	101-15-18
Betrag (einer reellen Zahl).....	101-11-01	geometrischer Mittelwert	101-14-17
Betrag (einer vektoriellen Größe).....	101-11-18	gepulste Größe	101-14-28
C		H	
Code	101-12-04	Harmonische	101-14-51
D		harmonischer Mittelwert	101-14-18
Dämpfungskoeffizient	101-15-16	Heaviside-Funktion.....	101-13-02
Daten	101-12-03	hybrid (bezüglich der Darstellung von Information)	101-12-08
δ -Distribution	101-13-06		
Differentialoperator	101-11-36	I	
digital	101-12-07	idealer Einheits-Wechselstoß	101-13-07
Dirac-Distribution	101-13-06	idealer Einheitsstoß	101-13-06
diskreter Wert.....	101-12-06	Imaginärteil	101-11-04
dispergierend	101-15-11	Impuls	101-14-26
Distribution	101-13-01	Impulsfolge	101-14-27
Divergenz	101-11-40	in Phase.....	101-14-43
E		in Quadratur.....	101-14-44
ebene Welle	101-15-05	Information	101-12-01
Effektivwert.....	101-14-16	Interferenz	101-15-24
einfallende Welle.....	101-15-19	inverse Fourier-Transformierte	101-13-10
Einheits-Sprungfunktion	101-13-02	inverse Laplace-Transformierte.....	101-13-12
Einheitsvektor	101-11-19		
Einsvektor	101-11-19		
ergodisch	101-14-68		
Erwartungswert (einer Zufallsvariablen)	101-14-78		
erzwungene Schwingung.....	101-14-21		

K	
Knoten (einer stehenden Welle)	101-15-26
Kohärenz	101-15-23
komplexe Kreisfrequenz.....	101-14-37
komplexe Zahl.....	101-11-02
Komponente (einer vektoriellen Größe).....	101-11-15
konjugiert-komplexe Zahl	101-11-05
Koordinate (einer vektoriellen Größe).....	101-11-14
Korrelationsfunktion	101-14-72
Kreisfrequenz	101-14-36
Kreuzkorrelationsfunktion.....	101-14-74
L	
Laplace-Operator (angewandt auf eine skalare Feldgröße), (skalarer).....	101-11-43
Laplace-Operator (angewandt auf eine vektorielle Feldgröße), (vektorieller)	101-11-44
Laplace-Transformierte	101-13-11
Leistungsdichtespektrum.....	101-14-71
Leistungsspektrum.....	101-14-70
linearer Anstiegsvorgang.....	101-13-04
Linienintegral	101-11-27
logisch	101-12-09
longitudinale Welle	101-15-06
M	
Matrix	101-11-11
Maximalwert	101-14-11
Medianwert	101-14-82
Minimalwert	101-14-12
Misch.....	101-14-31
Mittelwert, (arithmetischer).....	101-14-14
Momentanwert	101-14-10
N	
Nabla(-Operator)	101-11-36
negative Halbschwingung	101-14-47
Nullphasenwinkel.....	101-14-39
O	
Oberschwingung.....	101-14-51
Oberschwingungsanteil	101-14-54
Oberschwingungsgehalt	101-14-55
Ordnungszahl (einer Harmonischen).....	101-14-52
Ordnungszahl (einer Teilschwingung)	101-14-52
Originalfunktion der Fourier-Transformierten	101-13-10
Originalfunktion der Laplace-Transformierten	101-13-12
orthogonal	101-11-20
orthonormiert.....	101-11-21
oszillierend	101-14-03
P	
p -Quantil (einer Wahrscheinlichkeitsverteilung)	101-14-81
Periode	101-14-07
Periodendauer.....	101-14-07
Periodenlänge.....	101-14-07
periodisch.....	101-14-06
Phasengeschwindigkeit	101-15-10
Phasenkoeffizient	101-15-17
Phasennacheilwinkel.....	101-14-42
Phasenverschiebungswinkel.....	101-14-40
Phasenvoreilwinkel	101-14-41
Phasenwinkel	101-14-38
positive Halbschwingung	101-14-46
Potential, (skalares).....	101-11-38
Pulsatanz	101-14-36
Q	
quadratischer Mittelwert	101-14-15
Quadratwurzel.....	101-11-06
quellenfreies Feld.....	101-11-45
R	
Realteil	101-11-03
rechtshändiges Dreibein.....	101-11-23
Rechtssystem.....	101-11-23
reflektierte Welle.....	101-15-22
Relaxationsschwingung	101-14-25
Repetenz	101-15-09
Resonanz.....	101-14-23
Rotation	101-11-41
Rotor	101-11-41
Rückwärtswelle	101-15-14
S	
Scheitelfaktor	101-14-57
Schwankung.....	101-14-13
Schwebung	101-14-60
Schwebungsfrequenz	101-14-61
schwingend	101-14-03
Schwingung	101-14-04
Schwingungsbreite	101-14-13
Signal	101-12-02
Signum	101-13-05
sinusförmige Größe	101-14-34
Skalar	101-11-09
skalare Größe	101-11-09
(skalarer) Laplace-Operator (angewandt auf eine skalare Feldgröße)	101-11-43
skalares Flächenelement.....	101-11-29
skalares Linienelement	101-11-25
skalares Linienintegral	101-11-28
skalares Produkt	101-11-17
(skalares) Potential	101-11-38
Spektrum	101-14-69
Spitze-Tal-Wert	101-14-13
Spitzenwert	101-14-11
Standardabweichung	101-14-80
stationär zufällig.....	101-14-67
stationärer Zustand	101-14-01
stehende Welle	101-15-25

Strahlenoptik	101-15-18
Subharmonische	101-14-53
symmetrische Wechselgröße	101-14-30
synchron	101-14-09

T

Talwert	101-14-12
Tensorgröße (zweiter Stufe)	101-11-12
tensorielle Größe (zweiter Stufe)	101-11-12
transient	101-14-02
transversale Welle	101-15-07

U

Übergangs	101-14-02
Umlaufintegral.....	101-11-28
Unterschwingung	101-14-53

V

Varianz	101-14-79
Vektorgröße.....	101-11-10
vektorielle Größe	101-11-10
(vektorieller) Laplace-Operator (angewandt auf eine vektorielle Feldgröße).....	101-11-44
vektorielles Flächenelement	101-11-30
vektorielles Linienelement	101-11-26
vektorielles Produkt.....	101-11-24
Vektorpotential.....	101-11-42
Vektorprodukt	101-11-24
Vektorsumme	101-11-16
Verteilungsfunktion.....	101-14-76
Volumenintegral.....	101-11-33
Vorwärtswelle	101-15-13

W

Wahrscheinlichkeit.....	101-14-65
Wahrscheinlichkeitsdichte.....	101-14-77
Wahrscheinlichkeitsverteilung	101-14-75
Wechsel	101-14-29
Wechselanteil	101-14-33
Welle	101-15-01
Wellenform.....	101-15-02
Wellenfront	101-15-03
Wellenlänge.....	101-15-08
Wellenzahl.....	101-15-09
Winkel (zwischen zwei Vektorgrößen)	101-11-22
wirbelfreies Feld.....	101-11-46

Z

Z-Transformierte	101-13-13
Zeiger	101-14-62
zufällig.....	101-14-64
Zufallsvariable.....	101-14-66
Zyklus.....	101-14-24

ÍNDICE

A			
adelanto de fase	101-14-41	distorsión armónica.....	101-14-55
aleatorio.....	101-14-64	distribución	101-13-01
aleatorio estacionario.....	101-14-67	divergencia.....	101-11-40
alterna.....	101-14-29	doblete unidad (símbolo: δ')	101-13-07
alternancia negativa.....	101-14-47	E	
alternancia positiva.....	101-14-46	elemento (vectorial) de arco.....	101-11-26
amplitud	101-14-35	elemento (vectorial) de superficie	101-11-30
analógico	101-12-05	elemento escalar de arco (símbolo: ds)	101-11-25
ancho de banda (de frecuencias).....	101-14-59	elemento escalar de superficie (símbolo: dA)	101-11-29
ángulo (entre dos vectores).....	101-11-22	en cuadratura.....	101-14-44
aperiódico.....	101-14-05	en fase	101-14-43
argumento (símbolo: \arg)	101-11-08	en oposición.....	101-14-45
avance de fase.....	101-14-41	equipotencial.....	101-11-39
B		ergódico	101-14-68
banda de frecuencias	101-14-58	escalar	101-11-09
batido.....	101-14-60	escalón unidad generalizado	101-13-03
C		espectro	101-14-69
campo	101-11-34	espectro de potencia.....	101-14-70
campo (magnitud).....	101-11-35	esperanza matemática (de una variable aleatoria)	101-14-78
campo adivergente.....	101-11-45	F	
campo de flujo conservativo.....	101-11-45	factor de cresta	101-14-57
campo irrotacional.....	101-11-46	factor de forma (símbolo: F)	101-14-56
ciclo.....	101-14-24	fase (símbolo: ϑ)	101-14-38
circulación.....	101-11-28	fase inicial (símbolo: ϑ_0).....	101-14-39
código.....	101-12-04	fase instantánea	101-14-38
coeficiente de amortiguamiento (símbolo: δ)	101-14-20	fasor	101-14-62
coeficiente de atenuación (símbolo: α)	101-15-16	flujo (de una magnitud vectorial).....	101-11-32
coeficiente de fase (símbolo: β).....	101-15-17	forma de onda	101-15-02
coeficiente de propagación (símbolo: γ).....	101-15-15	fractil de orden p (de una ley de probabilidad)	101-14-81
coherencia	101-15-23	frecuencia (símbolo: f)	101-14-08
componente (de un vector).....	101-11-14	frecuencia de batido	101-14-61
componente alterna	101-14-33	frecuencia fundamental	101-14-50
componente continua.....	101-14-32	frente de onda.....	101-15-03
componente vectorial (de un vector)	101-11-15	función de autocorrelación.....	101-14-73
(componente) armónico.....	101-14-51	función de correlación.....	101-14-72
(componente) fundamental.....	101-14-49	función de correlación cruzada	101-14-74
conjuguado	101-11-05	función de Dirac (símbolo: δ)	101-13-06
contenido en armónicos.....	101-14-55	función de distribución	101-14-76
coordenada (de un vector)	101-11-14	función de Heaviside.....	101-13-02
cuantil de orden p (de una ley de probabilidad)	101-14-81	función de intercorrelación	101-14-74
D		(función) escalón unidad (símbolo: $\epsilon(x)$)	101-13-02
datos	101-12-03	(función) signo (símbolo: sgn)	101-13-05
densidad de probabilidad.....	101-14-77	G	
densidad espectral de potencia	101-14-71	gradiente	101-11-37
desviación típica.....	101-14-80	H	
diferencia de fase (símbolo: ϕ)	101-14-40	híbrido (para la representación de información)	101-12-08
digital	101-12-07		
dirección de propagación	101-15-04		
dispersivo	101-15-11		

I	
impulso unidad	101-13-06
impulso	101-14-26
información	101-12-01
integral curvilinear	101-11-27
integral de línea	101-11-27
integral de Mellin-Fourier	101-13-12
integral de superficie	101-11-31
integral de volumen	101-11-33
interferencia	101-15-24
L	
laplaciana (escalar)	101-11-43
laplaciana vectorial	101-11-44
ley de probabilidad	101-14-75
línea de campo	101-11-47
lógica	101-12-09
longitud de onda (símbolo: λ)	101-15-08
M	
magnitud (alterna) simétrica	101-14-30
magnitud pulsada	101-14-28
magnitud sinusoidal	101-14-34
magnitud tensorial (de segundo orden)	101-11-12
magnitud vectorial	101-11-10
magnitud escalar	101-11-09
matriz	101-11-11
media	101-14-14
media (de una variable aleatoria)	101-14-78
media aritmética	101-14-14
media armónica	101-14-18
media geométrica	101-14-17
mediana	101-14-82
módulo	101-11-07
módulo (término desaconsejado en este sentido)	101-11-18
N	
nodo (de una onda estacionaria)	101-15-26
norma (de un vector)	101-11-18
número complejo	101-11-02
número de onda	101-15-09
O	
onda	101-15-01
onda difractada	101-15-20
onda directa	101-15-13
onda estacionaria	101-15-25
onda incidente	101-15-19
onda inversa	101-15-14
onda longitudinal	101-15-06
onda plana	101-15-05
onda reflejada	101-15-22
onda refractada	101-15-21
onda transversal	101-15-07
ondulación	101-14-33
(operador) nabla (símbolo: ∇)	101-11-36
óptica geométrica	101-15-18
orden (de un armónico)	101-14-52
ortogonal	101-11-20
ortonormal	101-11-21
oscilación	101-14-04
oscilación amortiguada	101-14-19
oscilación de relajación	101-14-25
oscilación forzada	101-14-21
oscilación libre	101-14-22
oscilante	101-14-03
P	
parte imaginaria	101-11-04
parte real	101-11-03
periódico	101-14-06
período	101-14-07
potencial (escalar)	101-11-38
potencial vector	101-11-42
probabilidad	101-14-65
producto escalar	101-11-17
producto vectorial	101-11-24
pulsación (símbolo: ω)	101-14-36
pulsación compleja (símbolo: s)	101-14-37
pulsatoria	101-14-31
R	
raíz cuadrada	101-11-06
rampa unidad	101-13-04
régimen permanente	101-14-01
residuo armónico	101-14-54
resonancia	101-14-23
retardo de fase	101-14-42
retraso de fase	101-14-42
rizado	101-14-33
rotacional	101-11-41
ruido	101-14-63
S	
señal	101-12-02
serie de Fourier	101-13-08
síncrono	101-14-09
subarmónico	101-14-53
suma (vectorial)	101-11-16
superficie de onda	101-15-03
T	
tensor	101-11-12
transformada de Fourier	101-13-09
transformada de Laplace	101-13-11
transformada inversa de Fourier	101-13-10
transformada inversa de Laplace	101-13-12
transformada Z	101-13-13
transitorio (adjetivo y nombre)	101-14-02
tren de impulsos	101-14-27
triángulo directo	101-11-23

U

unidad, impulso 101-13-06

V

valor absoluto	101-11-01
valor de cresta.....	101-14-11
valor de cresta a valle	101-14-13
valor de pico.....	101-14-11
valor de valle	101-14-12
valor discreto.....	101-12-06
valor eficaz	101-14-16
valor instantáneo	101-14-10
valor medio.....	101-14-14
valor medio aritmético.....	101-14-14
valor medio armónico (subíndice: h).....	101-14-18
valor medio cuadrático (subíndice: q)	101-14-15
valor medio geométrico (subíndice: g)	101-14-17
valor rectificado.....	101-14-48
variable aleatoria	101-14-66
varianza	101-14-79
vector.....	101-11-10
vector de base	101-11-13
vector unitario	101-11-19
velocidad de fase	101-15-10
velocidad de grupo	101-15-12
vientre.....	101-15-27

INDICE

A

aleatorio.....	101-14-64
aleatorio stazionario	101-14-67
alternato.....	101-14-29
ampiezza.....	101-14-35
analogico	101-12-05
angolo tra due vettori.....	101-11-22
anticipo di fase	101-14-41
aperiodico.....	101-14-05
argomento.....	101-11-08
armonica.....	101-14-51

B

banda di frequenza	101-14-58
battimento.....	101-14-60

C

campo	101-11-34
campo	101-11-35
campo irrotazionale	101-11-46
campo solenoidale	101-11-45
casuale	101-14-64
ciclo.....	101-14-24
codice	101-12-04
coefficiente di attenuazione	101-15-16
coefficiente di fase.....	101-15-17
coefficiente di propagazione.....	101-15-15
coefficiente di smorzamento.....	101-14-20
coerenza.....	101-15-23
componente (di un vettore).....	101-11-15
componente alternata.....	101-14-33
componente armonica.....	101-14-51
componente continua.....	101-14-32
componente fondamentale.....	101-14-49
coniugato (di un numero complesso)	101-11-05
coordinata (di un vettore)	101-11-14

D

dati	101-12-03
densità di probabilità	101-14-77
densità spettrale di potenza.....	101-14-71
differenza di fase	101-14-40
digitale.....	101-12-07
direzione di propagazione	101-15-04
dispersivo	101-15-11
distribuzione	101-13-01
distribuzione di Dirac	101-13-06
distribuzione di probabilità	101-14-75
divergenza	101-11-40
doppietto unitario	101-13-07

E

elemento (vettoriale) d'arco.....	101-11-26
elemento (vettoriale) di superficie.....	101-11-30
elemento scalare d'arco	101-11-25
elemento scalare di superficie	101-11-29
equipotenziale	101-11-39
ergodico	101-14-68

F

fase	101-14-38
fase iniziale	101-14-39
fase istantanea	101-14-38
fasore.....	101-14-62
fattore di cresta.....	101-14-57
fattore di forma	101-14-56
fattore di picco	101-14-57
flusso (di una grandezza vettoriale)	101-11-32
fondamentale.....	101-14-49
forma d'onda	101-15-02
frattile di ordine p (di una distribuzione di probabilità)	101-14-81
frequenza.....	101-14-08
frequenza angolare	101-14-36
frequenza angolare complessa.....	101-14-37
frequenza di battimento.....	101-14-61
frequenza fondamentale	101-14-50
fronte d'onda	101-15-03
funzione di autocorrelazione	101-14-73
funzione di correlazione.....	101-14-72
funzione di Heaviside	101-13-02
funzione di mutua correlazione	101-14-74
funzione distribuzione.....	101-14-76
funzione gradino unitario	101-13-02
funzione ripartizione	101-14-76
funzione segno	101-13-05

G

gamma di frequenza	101-14-58
gradiente	101-11-37
gradino unitario.....	101-13-02
gradino unitario generalizzato.....	101-13-03
grandezza (alternata) simmetrica.....	101-14-30
grandezza di campo.....	101-11-35
grandezza impulsiva.....	101-14-28
grandezza pulsante	101-14-31
grandezza scalare, scalare	101-11-09
grandezza sinusoidale	101-14-34
grandezza tensoriale (del secondo ordine) ...	101-11-12
grandezza vettoriale, vettore	101-11-10

I	
ibrido	101-12-08
impulso	101-14-26
impulso unitario	101-13-06
in fase	101-14-43
in opposizione	101-14-45
in quadratura	101-14-44
informazione	101-12-01
integrale di linea	101-11-27
integrale di superficie	101-11-31
integrale di volume	101-11-33
integrale scalare di linea	101-11-28
interferenza	101-15-24
L	
laplaciano (scalare)	101-11-43
laplaciano vettoriale	101-11-44
larghezza di banda (di frequenza)	101-14-59
linea di campo	101-11-47
logico	101-12-09
lunghezza d'onda	101-15-08
M	
matrice	101-11-11
media (aritmetica)	101-14-14
media (di una variabile aleatoria)	101-14-78
media armonica	101-14-18
media geometrica	101-14-17
media quadratica	101-14-15
mediana	101-14-82
modulo	101-11-07
N	
nabla	101-11-36
nodo (di un'onda stazionaria)	101-15-26
norma (di un vettore)	101-11-18
numerale	101-12-07
numero complesso	101-11-02
numero di un'armonica	101-14-52
numero d'onda	101-15-09
O	
onda	101-15-01
onda diffratta	101-15-20
onda diretta	101-15-13
onda incidente	101-15-19
onda longitudinale	101-15-06
onda piana	101-15-05
onda progressiva	101-15-13
onda regressiva	101-15-14
onda riflessa	101-15-22
onda rifratta	101-15-21
onda stazionaria	101-15-25
onda trasversale	101-15-07
ondulazione	101-14-33
operatorie	
operatorie nabla	101-11-36
ordine di un'armonica	101-14-52
ortogonale	101-11-20
ortonormale	101-12-21
oscillatorio	101-14-03
oscillazione	101-14-04
oscillazione di rilassamento	101-14-25
oscillazione forzata	101-14-21
oscillazione libera	101-14-22
oscillazione smorzata	101-14-19
ottica geometrica	101-15-18
P	
parte immaginaria	101-11-04
parte reale	101-11-03
periodico	101-14-06
periodo	101-14-07
potenziale (scalare)	101-11-38
potenziale vettore	101-11-42
probabilità	101-14-65
prodotto scalare	101-11-17
prodotto vettoriale	101-11-24
pulsazione	101-14-36
pulsazione complessa	101-14-37
Q	
quantile di ordine p (di una distribuzione di probabilità)	101-14-81
R	
radice quadrata	101-11-06
rampa unitaria	101-13-04
regime stazionario	101-14-01
residuo armonico	101-14-54
risonanza	101-14-23
ritardo di fase	101-14-42
rotore	101-11-41
rumore	101-14-63
S	
scarto tipo	101-14-80
segnale	101-12-02
segno	101-13-05
semionda negativa	101-14-47
semionda positiva	101-14-46
serie di Fourier	101-13-08
sfasamento	101-14-40
sincrono	101-14-09
somma (vettoriale)	101-11-15
spettro	101-14-69
spettro di potenza	101-14-70
subarmonica	101-14-53

T

tasso di armoniche	101-14-55
tensore (del secondo ordine)	101-11-12
transitorio	101-14-02
trasformata di Fourier	101-13-09
trasformata di Laplace	101-13-11
trasformata inversa di Fourier.....	101-13-10
trasformata inversa di Laplace.....	101-13-12
trasformata Z	101-13-13
treno di impulsi	101-14-27
triedro diretto.....	101-11-23

V

valor medio.....	101-14-14
valor medio (di una variabile aleatoria).....	101-14-78
valore assoluto.....	101-11-01
valore di cresta	101-14-11
valore di picco	101-14-11
valore di picco negativo	101-14-12
valore discreto	101-12-06
valore efficace	101-14-16
valore istantaneo.....	101-14-10
valore medio armonico	101-14-18
valore medio assoluto.....	101-14-48
valore medio convenzionale	101-14-48
valore medio geometrico	101-14-17
valore medio quadratico	101-14-15
valore picco-picco	101-14-13
variabile aleatoria	101-14-66
varianza	101-14-79
velocità di fase.....	101-15-10
velocità di gruppo.....	101-15-12
ventre	101-15-27
versore	101-11-19
vettore di base	101-11-13
vettore unità.....	101-11-19

101章 索引
(101: 数学)

あ	け
アナログ anarogu 101-12-05	減衰係数 (記号: δ) gensui-keisuu 101-14-20
位相角 isoo-kaku 101-14-39	減衰係数 (記号: α) gensui-keisuu 101-15-16
位相係数 (記号: β) isoo-keisuu 101-15-17	減衰振動 gensui-shindoo 101-14-19
位相差 (記号: ϕ) isoo-sa 101-14-40	
位相速度 isoo-sokudo 101-15-10	
一般単位ステップ関数 ippantani-suteppu-kansuu 101-13-03	
う	こ
渦なし場 uzunashi-ba 101-11-46	後進波 kooshin-ha 101-15-14
うなり unari 101-14-60	高調波 (成分) koo-chooha (-seibun) 101-14-51
うなり周波数 unari-shuuhasuu 101-14-61	高調波分 koochoha-bun 101-14-54
え	勾配 koobai 101-11-37
エルゴードの erugoodo no 101-14-68	交流成分 kooryuu-seibun 101-14-33
お	交流の kooryuu-no 101-14-29
連れ (位相) okure (-isoo) 101-14-42	コード koodo 101-12-04
か	コーヒレンス kohiirensu 101-15-23
回折波 kaisetsu-ha 101-15-20	
回転 kaiten 101-11-41	さ
角 (二つのベクトルがなす) kaku (butatsuno-bekutoru ga nasu) 101-11-22	サイクル saikuru 101-14-24
角周波数 (記号: ω) kaku-shuuha-suu 101-14-36	最低値 saitei-chi 101-14-12
確率 kakuritsu 101-14-65	雜音 zatsuon 101-14-63
確率分布 kakuritsu-bumpu 101-14-75	
確率変数 kakuritsu-hensuu 101-14-66	し
確率密度 kakuritsu-mitsudo 101-14-77	シグナム shigunamu 101-13-05
過渡 (的) kato (-teki na) 101-14-02	自己相間関数 jiko-sookan-kansuu 101-14-73
緩和振動 kanwa-shindoo 101-14-25	二乗平均値 jijoo-heikin-chi 101-14-15
き	実効値 jikkoo-chi 101-14-16
幾何光学 kika-koogaku 101-15-18	実部 jitsubu 101-11-03
期待値 (ランダム変数の) kitai-chi (randamuu-hensuu no) 101-14-78	周期 shuuki 101-14-07
基底ベクトル kitei-bekutoru 101-11-13	周期的な shuuki-teki-na 101-14-06
基本周波数 kihon-shuuha-suu 101-14-50	自由振動 jyuuu-shindoo 101-14-22
基本波 (成分) kihon-ha (-seibun) 101-14-49	周波数 shuuha-suu 101-14-08
逆相の gyakusou-no 101-14-45	周波数帯 shuuhasuu-tai 101-14-58
共振 kyooshin 101-14-23	(周波数) 帯域 (shuuhasuu-) taiiki 101-14-59
強制振動 kyoosei-shindoo 101-14-21	瞬間位相 shunkan-isoo 101-14-38
共役 kyooyaku 101-11-05	瞬時値 shunji-chi 101-14-10
行列 gyooretsu 101-11-11	初位相 (記号: θ_0) sho-isoo 101-14-39
虚部 kyobu 101-11-04	情報 joohoo 101-12-01
く	信号 shingoo 101-12-02
屈折波 kussetsu-ha 101-15-21	振動 shindoo 101-14-04
群速度 gun-sokudo 101-15-12	振動的な shindoo-teki-na 101-14-03
	振幅 shimpuku 101-14-35
	す
	スカラー積 sukaraa-seki 101-11-17
	スカラー線積分 sukaraa-sen-sekibun 101-11-28
	スカラー線要素 (記号: ds) sukaraa-sen-yoso 101-11-25
	(スカラー) ポテンシャル (sukaraa-) potensharu 101-11-38
	スカラー面要素 (記号: dA) sukaraa-men-yoso 101-11-29
	スカラー (量) sukaraa-(ryoo) 101-11-09
	進み (位相) susumi (-isoo) 101-14-41
	スペクトル supekutoru 101-14-69
	せ
	正規直交 seiki-chokkoo 101-11-21
	正弦量 seigen-ryoo 101-14-34
	正半波 sei-hampa 101-14-46
	成分 (ベクトルの) seibun (bekutoru no) 101-11-14

成分ベクトル（ベクトルの）	
seibun-bekutoru (bekutoru no)	101-11-15
整流箇 seiryuu-chi	101-14-48
絶対値 zettaichi	101-11-01
絶対値 zettaichi	101-11-07
絶対値（ベクトルの） zettaichi (bekutoru no)	101-11-18
Z変換 Z-henkan	101-13-13
ゼロ発散場 zero-hassan-ba	101-11-45
前進波 zenshin-ha	101-15-13
線積分 sen-sekibun	101-11-27
(ベクトル) 線要素 (bekutoru-) sen-yooso	101-11-26
そ	
相間関数 sookan-kansuu	101-14-72
相干渉 soo-kanshoo	101-15-24
(総合) ひずみ率 (soogoo-) hizumi-ritsu	101-14-55
相互相間関数 soogo-sookan-kansuu	101-14-74
相乗平均 soojoo-heikin	101-14-17
(ベクトル) 束 (bekutoru-) soku	101-11-32
た	
(周波数) 帯域 (shuuhasuu-) taiiki	101-14-58
対称（交代）量 taishoo- (kootai-) ryoo	101-14-30
体積積分 taiseki-sekibun	101-11-33
継波 tate-nami	101-15-06
単位傾斜 tan'i-keisha	101-13-04
単位ステップ関数（記号：ε（x）） tan'i-suteppu-kansuu	101-13-02
単位ダブレット tan'i-daburetto	101-13-07
単位パルス tan'i-parusu	101-13-06
単位ベクトル tan'i-bekutoru	101-11-19
ち	
調波数 chooha-suu	101-14-52
調和平均 choowa-heikin	101-14-18
直流成分 chokuryuu-seibun	101-14-32
直交 chokkoo	101-11-20
直角位相差の chokkaku-isoo-sa no	101-14-44
て	
定在波 teizai-ha	101-15-25
ディジタル djjitaru	101-12-07
定常状態 teijoo-jootai	101-14-01
定常ランダム teijoo-randamu	101-14-67
ディラック関数 Dirakku-kansuu	101-13-06
データ deeta	101-12-03
テンソル（量）（二次の） tensoru (-ryoo) (niji no)	101-11-12
伝搬係数（記号：τ） dempan-keisuu	101-15-15
伝搬方向 dempan-hookoo	101-15-04
と	
同期した dooki shita	101-14-09
同相の doosoo no	101-14-43
等ボテンシャル too-potensharu	101-11-39
な	
ナブラ（演算子）（記号：▽） nabura (-enzanshi)	101-11-36
に	
二乗根 nijookon	101-11-06
入射波 nyuusha-ha	101-15-19
は	
波 ha	101-15-01
場 ba	101-11-34
ハイブリッド（情報表現するための） haiburiddo (joho o hyoogen surutameno)	101-12-08
場曲線 ba-kyokusen	101-11-47
波形 hakei	101-15-02
波形率（記号：F） hakei-ritsu	101-14-56
波高率 hakoo-ritsu	101-14-57
波数 hasuu	101-15-09
波長 hachoo	101-15-08
発散 hassan	101-11-40
場の数量 ba-no suuryoo	101-11-35
波面 hamen	101-15-03
腹 hara	101-15-27
パルス parusu	101-14-26
パルス量 parusu-ryoo	101-14-28
パルス列 parusu-retsu	101-14-27
パワースペクトル pawaa-supekutoru	101-14-70
パワースペクトル密度 pawaa-supekutoru-mitsudo	101-14-71
反射波 hansha-ha	101-15-22
ひ	
ピーク値 piiku-chi	101-14-11
ピークピーク piiku-piiku	101-14-13
非周期的な hi-shuuki-teki na	101-14-05
(総合) ひずみ率 (soogoo-) hizumi-ritsu	101-14-55
標準偏差 hyoojun-hensa	101-14-80
ふ	
フーリエ逆変換 Fuurie-gyaku-henkan	101-13-10
フーリエ級数 Fuurie-kyuuusu	101-13-08
フーリエ変換 Fuurie-henkan	101-13-09
フーザ feeza	101-14-62
複素角周波数（記号：s） fukuso-kaku-shuuhasuu	101-14-37
複素数 fukusosuu	101-11-02
節（定在波の） fushi (teizai-ha no)	101-15-26
負半波 fu-hampa	101-14-47
分位数（確率分布の） bun'isuu (kakuritsu-bumpu no)	101-14-81
分散 bunsan	101-14-79
分散性 bunsan-sei	101-15-11
分數調波 bunsuu-chooha	101-14-53
分布 bumpu	101-13-01
分布関数 bumpu-kansuu	101-14-76
^	
平均絶対値 heikin-zettai-chi	101-14-48
平均（値） heikin-(-chi)	101-14-14
平均値（ランダム変数の） heikin-chi (randamu-hensuu no)	101-14-78
平方根 heihookon	101-11-06
平面波 heimen-ha	101-15-05
ベクトル積 bekutoru-seki	101-11-24
(ベクトル) 線要素 (bekutoru-) sen-yooso	101-11-26
(ベクトル) 束 (bekutoru-) soku	101-11-32
ベクトルボテンシャル bekutoru-potensharu	101-11-42
(ベクトル) 面要素 (bekutoru-) men-yooso	101-11-30
ベクトル（量） bekutoru (-ryoo)	101-11-10
(ベクトル) 和 (bekutoru-) wa	101-11-16
ヘビサイド関数 hebisaido-kansuu	101-13-02
偏角（記号：arg） henkaku	101-11-08

ほ	り
(スカラー) ポテンシャル (sukaraa-) potensharu 101-11-38	離散値 risan-chi 101-12-06
み	る
右手系 migite-kei 101-11-23	
脈動する myakudoo-suru 101-14-31	論理 ronri 101-12-09
め	わ
メジアン mejian 101-14-82	(ベクトル) 和 (bekutoru-) wa 101-11-16
面積分 men-sekibun 101-11-31	
(ベクトル) 面要素 (bekutoru-) men-yooso 101-11-30	英数字
よ	わ
横波 yoko-nami 101-15-07	ナブラ (演算子) (記号: ∇) nabura (-enzanshi) 101-11-36
ら	偏角 (記号: arg) henkaku 101-11-08
ラプラスアン (スカラー場の) Rapurashian (sukaraa-ba no) 101-11-43	スカラー面要素 (記号: d λ) sukaraa-men-yooso 101-11-29
ラプラスアン (ベクトル場の) Rapurashian (bekutoru-ba no) 101-11-44	スカラー線要素 (記号: ds) sukaraa-sen-yooso 101-11-25
ラプラス逆変換 Rapurasu-gyaku-henkan 101-13-12	波形率 (記号: F) hakei-ritsu 101-14-56
ラプラス変換 Rapurasu-henkan 101-13-11	複素角周波数 (記号: s) fukuso-kaku-shuuhasuu 101-14-37
ランダムな randamu na 101-14-64	減衰係数 (記号: α) gensui-keisuu 101-15-16
	位相係数 (記号: β) isoo-keisuu 101-15-17
	伝搬係数 (記号: γ) dempan-keisuu 101-15-15
	減衰係数 (記号: δ) gensui-keisuu 101-14-20
	単位ステップ関数 (記号: ϵ (x)) tan'i-suteppu-kansuu 101-13-02
	位相 (記号: θ) isoo 101-14-38
	初位相 (記号: θ_0) sho-isoo 101-14-39
	位相差 (記号: ϕ) isoo-sa 101-14-40
	角周波数 (記号: ω) kaku-shuuha-su 101-14-36

INDEKS ALFABETYCZNY

A	
amplituda.....	101-14-35
analogowy	101-12-05
aperiodyczny	101-14-05
argument (liczby zespolonej).....	101-11-08
C	
całka krzywoliniowa.....	101-11-27
całka Mellina-Fouriera	101-13-12
całka objętościowa	101-11-33
całka powierzchniowa	101-11-31
ciąg impulsów	101-14-27
cyfrowy.....	101-12-07
cykl.....	101-14-24
cyrkulacja	101-11-28
częstotliwość	101-14-08
częstotliwość dudnienia.....	101-14-61
częstotliwość kątowa	101-14-36
częstotliwość podstawowa	101-14-50
część rzeczywista.....	101-11-03
część urojona.....	101-11-04
czolo fali.....	101-15-03
D	
dane	101-12-03
dipuls.....	101-13-07
długość fali	101-15-08
długość wektora.....	101-11-18
drgający	101-14-03
drganie	101-14-04
drganie relaksacyjne	101-14-25
drganie swobodne.....	101-14-22
drganie tłumione.....	101-14-19
drganie własne.....	101-14-22
drganie wymuszone	101-14-21
dudnienie	101-14-60
dyspersyjny.....	101-15-11
dystrybucja	101-13-01
dywergencja.....	101-11-40
E	
ekwipotencjalny.....	101-11-39
element skalarny łuku.....	101-11-25
element skalarny powierzchni	101-11-29
element wektorowy łuku	101-11-26
element wektorowy powierzchni	101-11-30
ergodyczny	101-14-68
F	
fala.....	101-15-01
fala odbita.....	101-15-22
fala padająca.....	101-15-19
fala płaska.....	101-15-05
fala podłużna	101-15-06
fala poprzeczna.....	101-15-07
fala postępująca.....	101-15-13
fala powrotna.....	101-15-14
fala stojąca.....	101-15-25
fala ugięta	101-15-20
fala załamana	101-15-21
faza	101-14-38
faza chwilowa.....	101-14-38
faza początkowa	101-14-39
G	
fazor	101-14-62
fraktyl rzędu p (rozkładu prawdopodobieństwa)	101-14-81
front fali	101-15-03
funkcja autokorelacji.....	101-14-73
funkcja Diraca	101-13-06
funkcja Heaviside'a	101-13-02
funkcja interkorelacji	101-14-74
funkcja korelacji.....	101-14-72
funkcja korelacji wzajemnej.....	101-14-74
funkcja rozkładu (prawdopodobieństwa)	101-14-76
funkcja signum.....	101-13-05
H	
gęstość prawdopodobieństwa.....	101-14-77
gęstość widmowa mocy.....	101-14-71
gradient	101-11-37
I	
iloczyn skalarny	101-11-17
iloczyn wektorowy	101-11-24
impuls	101-14-26
impuls Diraca	101-13-06
impuls elementarny	101-13-06
informacja	101-12-01
interferencja	101-15-24
K	
kąt (między dwoma wektorami)	101-11-22
kierunek propagacji fali	101-15-04
kierunek rozchodzenia się fali.....	101-15-04
kod	101-12-04
koherencja	101-15-23
ksztalt fali.....	101-15-02
L	
laplasjan (skalarne)	101-11-43
laplasjan wektorowy	101-11-44
liczba falowa	101-15-09
liczba sprzężona	101-11-05
liczba zespolona	101-11-02
linia pola	101-11-47
logiczny	101-12-09
losowy	101-14-64
losowy stacjonarny	101-14-67
M	
macierz	101-11-11
mediana	101-14-82
moduł (termin nie zalecany w tym sensie)	101-11-18
moduł (liczby zespolonej)	101-11-07
N	
nachylenie jednostkowe	101-13-04
nieokresowy	101-14-05
nieustalony	101-14-02

O

odchylenie standardowe	101-14-80
okres	101-14-07
okresowy	101-14-06
(operator) nabla	101-11-36
opóźnienie fazowe	101-14-42
optyka geometryczna	101-15-18
ortogonalny	101-11-20
ortonormalny	101-11-21
oscylacje	101-14-04
oscylujący	101-14-03

P

pasmo częstotliwości	101-14-58
periodyczny	101-14-06
pierwiastek kwadratowy	101-11-06
podharmoniczna	101-14-53
podstawowy	101-14-49
pole	101-11-34
pole bezwirowe	101-11-46
pole bezródłowe	101-11-45
potencjał (skalarny)	101-11-38
potencjał wektorowy	101-11-42
pozostałość harmoniczna	101-14-54
półfala dodatnia	101-14-46
półfala ujemna	101-14-47
prawdopodobieństwo	101-14-65
prędkość fazowa	101-15-10
prędkość grupowa	101-15-12
przeciwwzęd (fali stojącej)	101-15-27
przejściowy	101-14-02
przemienny	101-14-29
przesunięcie fazowe	101-14-40
przesuwność jednostkowa	101-15-17
przypadkowy	101-14-64
pulsacja	101-14-36
pulsacja zespólna	101-14-37
pulsujący	101-14-31

R

rezonans	101-14-23
rotacja	101-11-41
rozkład prawdopodobieństwa	101-14-75
rzęd harmonicznej	101-14-52

S

skalar	101-11-09
składowa harmoniczna	101-14-51
składowa podstawowa	101-14-49
składowa przemienna	101-14-33
składowa stała	101-14-32
składowa (wektora)	101-11-15
skok jednostkowy	101-13-03
skok jednostkowy Heaviside'a	101-13-02
spójność	101-15-23
stała fazowa	101-15-17
stała propagacji	101-15-15
stan ustalony	101-14-01
strumień (wielkości wektorowej)	101-11-32
suma wektorowa	101-11-16
sygnał	101-12-02
synchroniczny	101-14-09
szereg Fouriera	101-13-08
szerskość pasma (częstotliwości)	101-14-59
szum	101-14-63

Ś

średnia arytmetyczna	101-14-14
średnia geometryczna	101-14-17
średnia harmoniczna	101-14-18
średnia kwadratowa	101-14-15

T

tamowność jednostkowa	101-15-15
tensor (drugiego rzędu)	101-11-12
tlumienność jednostkowa	101-15-16
transformata Fouriera	101-13-09
transformata Fouriera odwrotna	101-13-10
transformata Laplace'a	101-13-11
transformata Laplace'a odwrotna	101-13-12
transformata Z	101-13-13
triada prawoskrętna	101-11-23

W

w fazie	101-14-43
w kwadraturze	101-14-44
w przeciwfazie	101-14-45
wariancja	101-14-79
wartość bezwzględna	101-11-01
wartość dyskretna	101-12-06
wartość międzyszczytowa (termin nie zalecany w tym sensie)	101-14-13
wartość oczekiwana (zmiennej losowej)	101-14-78
wartość siodłowa	101-14-12
wartość skuteczna	101-14-16
wartość szczytowa	101-14-11
wartość szczytowo-siodłowa	101-14-13
(wartość) średnia	101-14-14
wartość średnia bezwzględna	101-14-48
wartość średnia wyprostowana	101-14-48
wartość ustalona	101-14-10
wektor	101-11-10
wektor jednostkowy	101-11-19
wektor podstawowy	101-11-13
węzeł (fali stojącej)	101-15-26
widmo	101-14-69
widmo mocy	101-14-70
wielkość impulsowa	101-14-28
wielkość polowa	101-11-35
wielkość (przemienna) symetryczna	101-14-30
wielkość sinusoidalna	101-14-34
wielkość skalarna	101-11-09
wielkość tensorowa (drugiego rzędu)	101-11-12
wielkość wektorowa	101-11-10
współczynnik kształtu	101-14-56
współczynnik szczytu	101-14-57
współczynnik tlumienia	101-14-20
współczynnik zawartości harmonicznych	101-14-55
współczynnik zniekształceń harmonicznych (termin nie zalecany w tym sensie)	101-14-55
współrzędna (wektora)	101-11-14
wypredzanie fazowe	101-14-41

Z

zawartość harmonicznych	101-14-54
zmienna losowa	101-14-66

ÍNDICE

A

aleatório.....	101-14-64
aleatório estacionário.....	101-14-67
alternado.....	101-14-29
alternância negativa.....	101-14-47
alternância positiva.....	101-14-46
amplitude.....	101-14-35
analógico	101-12-05
ângulo (de dois vectores).....	101-11-22
aperiódico.....	101-14-05
argumento.....	101-11-08
atraso de fase	101-14-42
avanço de fase	101-14-41

B

banda de frequências	101-14-58
batimento.....	101-14-60

C

campo	101-11-34
campo de fluxo conservativo.....	101-11-45
campo irrotacional.....	101-11-46
campo solenoidal.....	101-11-45
ciclo.....	101-14-24
circulação	101-11-28
código.....	101-12-04
coeficiente de amortecimento	101-14-20
coeficiente de atenuação.....	101-15-16
coeficiente de desfasagem	101-15-17
coeficiente de enfraquecimento	101-15-16
coeficiente de propagação	101-15-15
coerência	101-15-23
componente (de um vector).....	101-11-15
componente alternada.....	101-14-33
componente contínua.....	101-14-32
componente fundamental.....	101-14-49
componente harmónica.....	101-14-51
comprimento de onda	101-15-08
conjuguado	101-11-05
coordenada (de um vector).....	101-11-14

D

dados	101-12-03
degrau unitário generalizado	101-13-03
degrau unitário	101-13-02
densidade de probabilidade	101-14-77
densidade espectral de potência.....	101-14-71
desfasagem	101-14-40
desvio padrão	101-14-80
diferença de fase	101-14-40
digital	101-12-07
direcção de propagação	101-15-04
dispersivo	101-15-11
distorção harmónica (desaconselhado neste sentido)	101-14-55
distribuição	101-13-01
distribuição de Dirac	101-13-06
distribuição de probabilidades.....	101-14-75
divergência	101-11-40
doblete unitário	101-13-07

E

elemento (vectorial) de arco.....	101-11-26
elemento (vectorial) de superfície	101-11-30
elemento escalar de arco	101-11-25
elemento escalar de superfície.....	101-11-29
em fase	101-14-43
em oposição	101-14-45
em quadratura	101-14-44
equipotencial.....	101-11-39
ergódico	101-14-68
escalar	101-11-09
espectro	101-14-69
espectro de potência.....	101-14-70
esperança matemática (de uma variável aleatória)	101-14-78
estado estabelecido.....	101-14-01

F

factor de distorção (desaconselhado neste sentido)	101-14-55
factor de forma	101-14-56
factor de harmónicas (total)	101-14-55
factor de pico	101-14-57
faixa de frequências	101-14-58
fase	101-14-38
fase inicial	101-14-39
fase instantânea	101-14-38
fase na origem	101-14-39
fasor	101-14-62
fluxo (de uma grandeza vectorial).....	101-11-32
forma de onda	101-15-02
fractil de ordem p (de uma lei de probabilidade)	101-14-81
frete de onda.....	101-15-03
frequência.....	101-14-08
frequência angular.....	101-14-36
frequência angular complexa	101-14-37
frequência de batimento	101-14-61
frequência fundamental	101-14-50
função de autocorrelação	101-14-73
função de correlação	101-14-72
função de Dirac	101-13-06
função de distribuição	101-14-76
função de Heaviside	101-13-02
função de intercorrelação	101-14-74
função sinal	101-13-05
fundamental (substantivo e adjetivo).....	101-14-49

G

gradiente	101-11-37
grandeza (alternada) simétrica	101-14-30
grandeza de campo	101-11-35
grandeza escalar	101-11-09
grandeza impulsional	101-14-28
grandeza sinusoidal	101-14-34
grandeza tensorial (de segunda ordem).....	101-11-12
grandeza vectorial	101-11-10

H

harmónica (substantivo e adjetivo).....	101-14-51
harmónico (substantivo e adjetivo)	101-14-51
híbrido (para a representação de informação)	101-12-08

I		P	
impulso.....	101-14-26	parte imaginária	101-11-04
impulso unitário	101-13-06	parte real	101-11-03
informação.....	101-12-01	periódico	101-14-06
integral curvilíneo	101-11-27	período	101-14-07
integral de linha.....	101-11-27	potencial (escalar)	101-11-38
integral de linha escalar.....	101-11-28	potencial vector.....	101-11-42
integral de superfície	101-11-31	primeira harmónica (desaconselhado)	101-14-49
integral de volume	101-11-33	probabilidade	101-14-65
interferência.....	101-15-24	produto escalar.....	101-11-17
L		produto vectorial	101-11-24
laplaciano (escalar).....	101-11-43	pulsação	101-14-36
laplaciano vectorial	101-11-44	pulsação complexa	101-14-37
largura de banda (de frequências).....	101-14-59	pulsatório	101-14-31
lei de probabilidade (desaconselhado).....	101-14-75		
linha de campo	101-11-47	Q	
lógico.....	101-12-09	quantil de ordem p (de uma lei de probabilidade)	101-14-81
M		R	
matriz.....	101-11-11	raiz quadrada.....	101-11-06
média (aritmética).....	101-14-14	rampa unitária	101-13-04
média (de uma variável aleatória).....	101-14-78	regime permanente	101-14-01
média geométrica.....	101-14-17	repetência.....	101-15-09
média harmónica	101-14-18	resíduo harmónico	101-14-54
média quadrática	101-14-15	ressonância.....	101-14-23
mediana	101-14-82	rotacional	101-11-41
módulo	101-11-07	ruído.....	101-14-63
módulo (de um vector) (desaconselhado).....	101-11-18		
N		S	
(operador) nabla	101-11-36	série de Fourier	101-13-08
nó (de uma onda estacionária).....	101-15-26	signum.....	101-13-05
norma (de um vector)	101-11-18	sinal.....	101-12-02
numérico.....	101-12-07	síncrono	101-14-09
número complexo	101-11-02	soma (vectorial)	101-11-16
número de onda (lineal).....	101-15-09	sub-harmónica.....	101-14-53
O		superfície de onda	101-15-03
onda.....	101-15-01		
onda difractada	101-15-20	T	
onda directa	101-15-13	tensor (de segunda ordem)	101-11-12
onda estacionária	101-15-25	teor de harmónicas	101-14-54
onda incidente	101-15-19	transformada de Fourier	101-13-09
onda longitudinal.....	101-15-06	transformada de Laplace	101-13-11
onda plana	101-15-05	transformada em z	101-13-13
onda reflectida	101-15-22	transformada inversa de Fourier.....	101-13-10
onda refractada	101-15-21	transformada inversa de Laplace	101-13-12
onda retrógrada.....	101-15-14	transiente	101-14-02
onda transversal	101-15-07	transitório (adjectivo e substantivo)	101-14-02
ondulação	101-14-33	trem de impulsos	101-14-27
(operador) nabla	101-11-36	triedro directo.....	101-11-23
óptica geométrica	101-15-18		
ordem (de uma harmónica).....	101-14-52	V	
ortogonal	101-11-20	valor absoluto.....	101-11-01
ortonormado	101-11-21	valor absoluto médio	101-14-48
oscilação.....	101-14-04	valor de cava	101-14-12
oscilação amortecida	101-14-19	valor de pico	101-14-11
oscilação de relaxação	101-14-25	valor de pico a cava.....	101-14-13
oscilação forçada	101-14-21	valor de pico a pico (obsoleto)	101-14-13
oscilação livre.....	101-14-22	valor discreto.....	101-12-06
oscilante	101-14-03	valor eficaz.....	101-14-16

variância	101-14-79
variável aleatória	101-14-66
vector.....	101-11-10
vector de base	101-11-13
vector unitário	101-11-19
velocidade de fase	101-15-10
velocidade de grupo	101-15-12
ventre.....	101-15-27

INDEX

A			
absolutbelopp	101-11-01	frekvensfunktion	101-14-77
amplitud	101-14-35	fri svängning	101-14-22
analog	101-12-05	fält	101-11-34
antinod	101-15-27	fältlinje	101-11-47
aperiodisk	101-14-05	fältstorhet	101-11-35
areaelement	101-11-29	fördelningsfunktion	101-14-76
areaelementvektor	101-11-30		
argument	101-11-08	G	
aritmetiskt medelvärde	101-14-14	generell enhetsstegsfunktion	101-13-03
autokorrelationsfunktion	101-14-73	geometriskt medelvärde	101-14-17
		geometrisk optik	101-15-18
B		gradient	101-11-37
bakåtvåg	101-15-14	grundfrekvens	101-14-50
bandbredd	101-14-59	grundton	101-14-49
basvektor	101-11-13	grupphastighet	101-15-12
begynnelsefas	101-14-39		
(absolut)belopp	101-11-01	H	
belopp (av komplex tal)	101-11-07	harmonisk underton	101-14-53
belopp (av vektor)	101-11-18	harmonisk överton	101-14-51
brus	101-14-63	harmoniskt medelvärde	101-14-18
bruten våg	101-15-21	Heavisides stegfunktion	101-13-02
buk	101-15-27	hybrid	101-12-08
bågelement	101-11-25	högertrieder	101-11-23
bågelementvektor	101-11-26		
		I	
C		i fas	101-14-43
cykel	101-14-24	i mottfas	101-14-45
		i tvärfas	101-14-44
D		imaginärdel	101-11-04
dalvärde	101-14-12	infallande våg	101-15-19
data	101-12-03	information	101-12-01
deltonsnummer	101-14-52	interferens	101-15-24
digital	101-12-07	invers Fourier-transform	101-13-10
Diracs deltafunktion	101-13-06	invers Laplace-transform	101-13-12
diskret värde	101-12-06		
dispersiv	101-15-11	K	
distribution	101-13-01	kod	101-12-04
divergens	101-11-40	koherens	101-15-23
dämpad svängning	101-14-19	komplex vinkelfrekvens	101-14-37
dämpningskoefficient	101-14-20	komplext tal	101-11-02
dämpningskoefficient	101-15-16	komponent	101-11-14
		komposant	101-11-15
E		konjugat	101-11-05
effektivvärde	101-14-16	koordinat	101-11-14
effektspektrum	101-14-70	korrelationsfunktion	101-14-72
ekvipotentiell	101-11-39	korskorrelationsfunktion	101-14-74
enhetsdublett	101-13-07	kryssprodukt	101-11-24
enhetsramp	101-13-04	kurvintegral	101-11-27
enhetsvektor	101-11-19	kvadratiskt medelvärde	101-14-15
ergodisk	101-14-68	kvadratrot	101-11-06
		källfritt fält	101-11-45
F			
fas	101-14-38	L	
fasdifferens	101-14-40	Laplace-transform	101-13-11
fashastighet	101-15-10	laplaceoperatorn (för skalärfält)	101-11-43
faskoefficient	101-15-17	laplaceoperatorn (för vektorfält)	101-11-44
formfaktor	101-14-56	likkomponent	101-14-32
Fourier-serie	101-13-08	linjeintegral	101-11-27
Fourier-transform	101-13-09	logik	101-12-09
framåtvåg	101-15-13	longitudinell våg	101-15-06
frekvens	101-14-08		
frekvensband	101-14-58		

M		T	
matris.....	101-11-11	tensor(storhet).....	101-11-12
medelbelopp.....	101-14-48	topp-till-dalvärde.....	101-14-13
median.....	101-14-82	toppfaktor.....	101-14-57
momentanvärde	101-14-10	toppvärde	101-14-11
N		U	
nablaoperatorn.....	101-11-36	utbredningskoefficient	101-15-15
negativ fasdifferens	101-14-42	utbredningsriktning	101-15-04
negativ halvvåg.....	101-14-47		
nod.....	101-15-26		
O		V	
ortogonal	101-11-20	varians.....	101-14-79
ortonormerad	101-11-21	vektor(storhet).....	101-11-10
oscillerande	101-14-03	vektorflöde	101-11-32
P		vektorpotential	
p-fraktيل.....	101-14-81	vektorprodukt.....	101-11-24
period	101-14-07	vektorsumma.....	101-11-16
periodisk.....	101-14-06	vinkel (mellan två vektorer).....	101-11-22
plan våg	101-15-05	vinkelfrekvens	101-14-36
positiv fasdifferens	101-14-41	vippsvängning	101-14-25
positiv halvvåg	101-14-46	virvelfritt fält.....	101-11-46
potential.....	101-11-38	visare	101-14-62
puls	101-14-26	volymintegral	101-11-33
pulsad storhet	101-14-28	våg.....	101-15-01
pulserande	101-14-31	vågform	101-15-02
pulståg	101-14-27	vågfront	101-15-03
påtvingad svängning.....	101-14-21	våglängd.....	101-15-08
R		vågtal.....	
realdel.....	101-11-03	väntevärdet	101-14-78
reflekterad våg.....	101-15-22	växel-	101-14-29
repetens	101-15-09	växelkomponent	101-14-33
resonans.....	101-14-23	Y	
rotation	101-11-41	ytintegral	101-11-31
S		Z	
sannolikhet	101-14-65	Z-transform	101-13-13
sannolikhetsfördelning	101-14-75	Ö	
signal	101-12-02	Övertonshalt.....	101-14-55
signum	101-13-05	Övertonsinnehåll.....	101-14-54
sinusformigt varierande storhet	101-14-34		
skalär (storhet).....	101-11-09		
skalär kurvintegral.....	101-11-28		
skalärprodukt.....	101-11-17		
slump-	101-14-64		
slumpmässig	101-14-64		
spektral effekttäthet	101-14-71		
spektrum	101-14-69		
spridd våg	101-15-20		
standardavvikelse	101-14-80		
stationärt slumpmässig	101-14-67		
stationärt tillstånd	101-14-01		
stokastisk variabel	101-14-66		
stående våg	101-15-25		
svängande	101-14-03		
svängning	101-14-04		
svängningstid.....	101-14-07		
svävning	101-14-60		
svävningsfrekvens	101-14-61		
symmetrisk växelstorhet	101-14-30		
synkron.....	101-14-09		



Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Geneva 20

Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 GENEVA 20

Switzerland

<p>1. No. of IEC standard:</p> <p>2. Tell us why you have the standard. (check as many as apply). I am:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> the buyer <input type="checkbox"/> the user <input type="checkbox"/> a librarian <input type="checkbox"/> a researcher <input type="checkbox"/> an engineer <input type="checkbox"/> a safety expert <input type="checkbox"/> involved in testing <input type="checkbox"/> with a government agency <input type="checkbox"/> in industry <input type="checkbox"/> other..... <p>3. This standard was purchased from?</p> <p>4. This standard will be used (check as many as apply):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> for reference <input type="checkbox"/> in a standards library <input type="checkbox"/> to develop a new product <input type="checkbox"/> to write specifications <input type="checkbox"/> to use in a tender <input type="checkbox"/> for educational purposes <input type="checkbox"/> for a lawsuit <input type="checkbox"/> for quality assessment <input type="checkbox"/> for certification <input type="checkbox"/> for general information <input type="checkbox"/> for design purposes <input type="checkbox"/> for testing <input type="checkbox"/> other..... <p>5. This standard will be used in conjunction with (check as many as apply):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IEC <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> corporate <input type="checkbox"/> other (published by.....) <input type="checkbox"/> other (published by.....) <input type="checkbox"/> other (published by.....) <p>6. This standard meets my needs (check one)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> not at all <input type="checkbox"/> almost <input type="checkbox"/> fairly well <input type="checkbox"/> exactly 	<p>7. Please rate the standard in the following areas as (1) bad, (2) below average, (3) average, (4) above average, (5) exceptional, (0) not applicable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> clearly written <input type="checkbox"/> logically arranged <input type="checkbox"/> information given by tables <input type="checkbox"/> illustrations <input type="checkbox"/> technical information <p>8. I would like to know how I can legally reproduce this standard for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> internal use <input type="checkbox"/> sales information <input type="checkbox"/> product demonstration <input type="checkbox"/> other..... <p>9. In what medium of standard does your organization maintain most of its standards (check one):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> paper <input type="checkbox"/> microfilm/microfiche <input type="checkbox"/> mag tapes <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> floppy disk <input type="checkbox"/> on line <p>9A. If your organization currently maintains part or all of its standards collection in electronic media, please indicate the format(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> raster image <input type="checkbox"/> full text <p>10. In what medium does your organization intend to maintain its standards collection in the future (check all that apply):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> paper <input type="checkbox"/> microfilm/microfiche <input type="checkbox"/> mag tape <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> floppy disk <input type="checkbox"/> on line <p>10A. For electronic media which format will be chosen (check one)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> raster image <input type="checkbox"/> full text <p>11. My organization is in the following sector (e.g. engineering, manufacturing)</p> <p>12. Does your organization have a standards library:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no 	<p>13. If you said yes to 12 then how many volumes:</p> <p>14. Which standards organizations published the standards in your library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):</p> <p>15. My organization supports the standards-making process (check as many as apply):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> buying standards <input type="checkbox"/> using standards <input type="checkbox"/> membership in standards organization <input type="checkbox"/> serving on standards development committee <input type="checkbox"/> other..... <p>16. My organization uses (check one)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> French text only <input type="checkbox"/> English text only <input type="checkbox"/> Both English/French text <p>17. Other comments:</p> <p>18. Please give us information about you and your company</p> <p>name:</p> <p>job title:</p> <p>company:</p> <p>address:</p> <p>.....</p> <p>No. employees at your location:.....</p> <p>turnover/sales:.....</p>
--	---	---



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consaciez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

Case postale 131

1211 Genève 20

Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 GENÈVE 20
Suisse

<p>1. Numéro de la Norme CEI:</p> <p>2. Pourquoi possédez-vous cette norme? (plusieurs réponses possibles). Je suis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'acheteur <input type="checkbox"/> l'utilisateur <input type="checkbox"/> bibliothécaire <input type="checkbox"/> chercheur <input type="checkbox"/> ingénieur <input type="checkbox"/> expert en sécurité <input type="checkbox"/> chargé d'effectuer des essais <input type="checkbox"/> fonctionnaire d'Etat <input type="checkbox"/> dans l'industrie <input type="checkbox"/> autres <p>3. Où avez-vous acheté cette norme?</p> <p>4. Comment cette norme sera-t-elle utilisée? (plusieurs réponses possibles)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> comme référence <input type="checkbox"/> dans une bibliothèque de normes <input type="checkbox"/> pour développer un produit nouveau <input type="checkbox"/> pour rédiger des spécifications <input type="checkbox"/> pour utilisation dans une soumission à des fins éducatives <input type="checkbox"/> pour un procès <input type="checkbox"/> pour une évaluation de la qualité <input type="checkbox"/> pour la certification <input type="checkbox"/> à titre d'information générale <input type="checkbox"/> pour une étude de conception <input type="checkbox"/> pour effectuer des essais <input type="checkbox"/> autres <p>5. Cette norme est-elle appelée à être utilisée conjointement avec d'autres normes? Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEI <input type="checkbox"/> ISO <input type="checkbox"/> internes à votre société <input type="checkbox"/> autre (publiée par) <input type="checkbox"/> autre (publiée par) <input type="checkbox"/> autre (publiée par) <p>6. Cette norme répond-elle à vos besoins?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pas du tout <input type="checkbox"/> à peu près <input type="checkbox"/> assez bien <input type="checkbox"/> parfaitement 	<p>7. Nous vous demandons maintenant de donner une note à chacun des critères ci-dessous (1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne; 3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne; 5, exceptionnel; 0, sans objet)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> clarté de la rédaction <input type="checkbox"/> logique de la disposition <input type="checkbox"/> tableaux informatifs <input type="checkbox"/> illustrations <input type="checkbox"/> informations techniques <p>8. J'aimerais savoir comment je peux reproduire légalement cette norme pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usage interne <input type="checkbox"/> des renseignements commerciaux <input type="checkbox"/> des démonstrations de produit <input type="checkbox"/> autres <p>9. Quel support votre société utilise-t-elle pour garder la plupart de ses normes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> papier <input type="checkbox"/> microfilm/microfiche <input type="checkbox"/> bandes magnétiques <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> disquettes <input type="checkbox"/> abonnement à un serveur électronique <p>9A. Si votre société conserve en totalité ou en partie sa collection de normes sous forme électronique, indiquer le ou les formats:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> format trame (ou image balayée ligne par ligne) <input type="checkbox"/> texte intégral <p>10. Sur quels supports votre société prévoit-elle de conserver sa collection de normes à l'avenir (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> papier <input type="checkbox"/> microfilm/microfiche <input type="checkbox"/> bandes magnétiques <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> disquettes <input type="checkbox"/> abonnement à un serveur électronique <p>10A. Quel format serait retenu pour un moyen électronique? (une seule réponse)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> format trame <input type="checkbox"/> texte intégral <p>11. A quel secteur d'activité appartient votre société? (par ex. ingénierie, fabrication)</p> <p>12. Votre société possède-t-elle une bibliothèque de normes?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <p>13. En combien de volumes dans le cas affirmatif?</p> <p>14. Quelles organisations de normalisation ont publié les normes de cette bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):</p> <p>15. Ma société apporte sa contribution à l'élaboration des normes par les moyens suivants (plusieurs réponses possibles):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> en achetant des normes <input type="checkbox"/> en utilisant des normes <input type="checkbox"/> en qualité de membre d'organisations de normalisation <input type="checkbox"/> en qualité de membre de comités de normalisation <input type="checkbox"/> autres <p>16. Ma société utilise (une seule réponse)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> des normes en français seulement <input type="checkbox"/> des normes en anglais seulement <input type="checkbox"/> des normes bilingues anglais/français <p>17. Autres observations</p> <p>18. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur vous-mêmes et votre société?</p> <p>nom</p> <p>fonction</p> <p>nom de la société</p> <p>adresse</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>nombre d'employés</p> <p>chiffre d'affaires:</p>
--	---

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU.

ISBN 2-8318-4310-3



9 782831 843100

ICS 01.040.07

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND